

目录

简介

[对一个路由器的复制文件通过Telnet](#)

简介

本文描述用于的进程复制配置或文本文件到不得以进入任何文件传输的路由器。

对路由器的复制文件通过Telnet

如果您的路由器支持工具指令语言(Tcl)，您能创建在Tcl Shell (Tclsh)口译员的一个文件，通过远程登录会话粘贴文本到Tcl字符串，并且写文本字符串到文件。

为此，请完成以下步骤：

1. 启动Tclsh口译员。
2. 类型**放置**[请打开“flash: 文件名” w+] {在Tcl提示符。**注意**：请勿按**Enter**键在线路尽头。
3. 复制和插入文件目录到字段。保证正确地配对每个花括号(没有无限制的托架)。
4. 在文件目录粘贴后，回车}到字段里和按回车。
5. 为了结束Tclsh会话，请输入**tclquit**命令。

您的文本文件应该在指定的文件名内的路由器闪存。