

问题：


为什么执行互联网访问或访问到某些网站失效与Error:通知编码：NO_MORE_FORWARDS？

症状：通知编码：NO_MORE_FORWARDS，当尝试通过代理时浏览

环境：思科Web安全工具(WSA)

“NO_MORE_FORWARDS”错误消息表明有继续的环路，并且代理拒绝转发请求。这典型地是在WSA设备和防火墙/第4层交换机之间的一条环路。

示例：



在此方案中，防火墙配置重定向为在端口80的一个外部网络注定的所有流量对WSA。这是代理部署一个普遍的透明样式。

防火墙未设置例外规则发送起源于WSA的流量到外部。

这造成一切WSA发送被退还的到本身。在多尝试以后，socket关闭，并且此错误消息被退还的给客户端。

要解决此，您需要建立在ASA (或路由器/交换机的一访问列表，如果作为拒绝WSA设备的IP地址从WCCP重定向的WCCP路由器)，但是允许其他流量的重定向。此访问列表可以应用到wccp网站缓存语句。

示例：

```
access-list被延伸的wccp_redirect拒绝IP主机<WSA_IP_addresses>其中任一  
访问列表wccp_redirect延长的permit ip any any  
!  
redirect-list WCCP <service-id> wccp_redirect  
!  
WCCP接口<interface-name> <service-id>重定向  
  
!  
wr mem
```