


常用電話工作

檢視電話的線上說明	按  。
撥打電話	在撥打號碼前或後拿起電話。
重撥號碼	按 重撥 。或按在電話掛上時按 導覽按鈕 檢視您的已撥出話記錄。
在通話時切換到話筒	拿起話筒。
在通話時切換到喇叭或耳機	按  或  ，然後掛上話筒。
將電話靜音	按  。
使用您的通話記錄	按  選擇通話記錄。如要撥打，反白列表號碼然後拿起電話。
編輯號碼	按 編輯 、<< 或 >>。
保留 / 繼續通話	按 保留 或 繼續 。
轉接通話到新號碼	按 轉接 ，輸入號碼，然後再按 轉接 。
撥打直接對講通話	按直接對講按鈕，在必要時輸入號碼，並在聽到音調時講話。
開始標準（臨時）會議	按 其他 > 會議 ，撥打給參與者，然後再按 會議 。

 Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-21923-01



速查



Cisco Unified IP Phone 7962G、7942G、7961G、 7961G-GE、7941G 及 7941G-GE 速查（適用於 Cisco Unified Communications Manager 8.0） （SCCP 及 SIP）

軟鍵定義

電話螢幕圖示

按鈕圖示

常用電話工作

軟鍵定義

縮撥	使用快速撥號索引號碼撥打
接聽	接聽來電
返回	返回上一個說明主題
插入	將您自己加入共用線路上的通話
回撥	在忙線的內線可用時接收通知
取消	取消動作或退出螢幕而不套用變更
介入	將您自己加入共用線路上的通話並建立會議
全轉	設定 / 取消來電轉撥
清除	刪除記錄或設定
關閉	關閉目前視窗
會議表	檢視會議參與者
會議	建立電話會議
刪除	使用編輯時移除游標右方的字符
詳細資訊	在未接來電及已接來電記錄中開啓多方通話的詳細資訊記錄
撥號	撥打電話號碼
勿打擾	開啓 / 關閉勿打擾 (DND)
編輯	編輯通話記錄中的號碼
結束	切斷目前通話或目前的直接對講通話
清除	重設設定為預設值
退出	回到上一個螢幕
組代接	接聽另一群組或另一線路正在響鈴的來電
轉移	轉移或重新導向通話到語音訊息系統
加入	通過結合現有通話建立會議
連結	檢視相關說明主題
主功能表	顯示說明主功能表

進會議	主持即時會議通話
其他	顯示其他軟鍵
新通話	撥打新通話
另接	接聽相關群組中正在響鈴的來電
駐留	使用通話駐留儲存來電
代接	接聽您的群組中另一個電話正在響鈴的來電
QRT	提交通話問題給您的系統管理員
重撥	重撥最近撥打的號碼
移除	移除會議參與者
繼續	繼續進行保留的通話
RmLstC	刪除最後一個會議通話參與者
儲存	儲存所選設定
搜尋	搜尋目錄列表
選擇	選擇功能表項目或通話
轉接	轉接通話
更新	重新整理內容
影像模式 (僅 SCCP)	選擇影像顯示模式
<<	刪除輸入的字符
>>	在輸入的字符間移動

電話螢幕圖示

	已啓用來電轉撥
	保留通話；遠端保留通話
	連接的來電
	來電
	拿起電話
	掛上電話
	共用線路使用中
	留言
	已認證通話
	加密通話
	BLF 監聽線路使用中
	BLF 監聽線路閒置中
	BLF 監聽線路響鈴中 (BLF 代接)
	快速撥號、通話記錄或目錄列表 (未知線路狀態)
	線路處於勿打擾 (BLF 功能)
	直接對講線路閒置中
	單向直接對講通話
	雙向直接對講通話
	話筒使用中
	耳機使用中
	喇叭使用中

	已啓用影像 (僅 SCCP)
	功能已指派到按鈕
	行動化已指派到按鈕
	保留已指派到按鈕
	會議已指派到按鈕
	轉接已指派到按鈕
	電話服務 URL 已指派到按鈕
	通話記錄的 URL 項目已準備好編輯 (僅 SIP)
	已選取選項
	已啓用功能

按鈕圖示

	訊息
	服務
	說明
	目錄
	設定
	音量
	喇叭
	靜音
	耳機