

# Contenido

## [Introducción](#)

[¿Cómo puedo forzar TMS para utilizar el dígito 10 que marca entre dos números ISDN que estén en el mismo código de área?](#)

## [Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

**Q. ¿Cómo puedo forzar TMS para utilizar el dígito 10 que marca entre dos números ISDN que estén en el mismo código de área?**

A. Al marcar dentro de los **E.E.U.U.**, el valor por defecto TMS es que dos números con el **mismo código de área** están considerados una Llamada local y solamente los diales 7 dígitos.

Para decir TMS utilizar 10 dígitos dentro de la misma área, cree una regla del código de área en la zona ISDN.

1. Vaya a las **herramientas administrativas > a las ubicaciones > a las zonas ISDN**.
2. Seleccione la zona.
3. El ratón encima y selectos **editan**.
4. **Reglas del código de área del teclado**
5. Si existe ninguna regla, haga clic la **nueva regla**.
6. Ingrese el **código de área local** en al marcar de este código de área al código de área siguiente.
7. Marque la casilla de verificación del código de área del incluido.
8. Haga clic en Save (Guardar).

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)