

# Содержание

[Введение](#)

[Какие разрешения TANDBERG EX90 поддерживает на вводе экрана ПК DVI-I?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается системы Cisco TelePresence EX90.

### Вопрос. Какие разрешения TANDBERG EX90 поддерживает на вводе экрана ПК DVI-I?

О. EX90 имеет один **DVI-I** (интегрированный аналог и цифровой) ввод.

Следующие разрешения поддерживаются на **цифровом входе** экрана EX90 PC:

- **1920 x 1200** - родное разрешение, рекомендуемое
- 1920 x 1080 (не полный экран)
- 1776 x 1000 (не полный экран)
- 1680 x 1050
- 1600 x 1200 (не полный экран)
- 1440 x 900
- 1400 x 1050 (не полный экран)
- 1280 x 1024 (не полный экран)
- 1280 x 960 (не полный экран)
- 1280 x 800
- 1280 x 768 (не полный экран)
- 1280 x 720 (не полный экран)
- 1152 x 648 (не полный экран)
- 1024 x 768 (не полный экран)
- 960 x 600 (не полный экран)
- 800 x 600 (не полный экран)

Следующие разрешения поддерживаются на **аналоговом вводе** экрана EX90 PC:

- **1920 x 1200** - родное разрешение, рекомендуемое
- 1680 x 1050
- 1600 x 1200 (не полный экран)
- 1440 x 900
- 1280 x 1024 (не полный экран)
- 1024 x 768 (не полный экран)
- 800 x 600 (не полный экран)

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)