

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу вынудить TMS использовать 10 наборов номера цифры между двумя Номерами "ISDN", которые находятся в том же Коде зоны?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Системы управления Cisco TelePresence.

Вопрос. Как я могу вынудить TMS использовать 10 наборов номера цифры между двумя Номерами "ISDN", которые находятся в том же Коде зоны?

О. При наборе номера в **US** по умолчанию TMS - то, что два номера с тем же кодом зоны считают локальным вызовом, и только набирает 7 цифр.

Чтобы сказать TMS использовать 10 цифр в той же области, создайте правило кода зоны в Зоне ISDN.

1. Перейдите к **Средствам администрирования > Местоположения > Зоны ISDN**.
2. Выберите зону.
3. Мышь и выбирает **Edit**.
4. Нажмите **Area Code Rules**
5. Если никакого правила не существует, нажмите **New Rule**.
6. Введите **код локальной области** в При наборе номера от этого кода зоны до следующего кода зоны.
7. Проверьте флажок **Include Area Code**.
8. Нажмите **Save**.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)