



## Typowe funkcje telefonu

Nawiązanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybranie numeru	Naciśnij klawisz Powtórz.
Zawieszenie połączenia	Naciśnij klawisz  .
Wznawianie zawieszonych połączenia	Naciśnij klawisz  .
Szybkie wybieranie numeru	Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj (przez około 2 sekundy) klawisz numeru, który ustawiono jako klawisz szybkiego wybierania.
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz Przekaż, wprowadź numer, a następnie rozłącz się (lub ponownie naciśnij klawisz Przekaż, jeśli telefon nie obsługuje przekazywania przy odłożonej słuchawce).
Rozpoczęcie standardowego połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisz Konferencja i wybierz numer uczestnika. Następnie ponownie naciśnij klawisz Konferencja.



## Telefon IP Cisco 7902G dla systemu Cisco CallManager 4.2

Definicje klawiszy funkcji  
Ikony klawiszy  
Typowe funkcje telefonu







Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki handlowe innych firm wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są własnością tych firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki między firmą Cisco i inną firmą. (0601R)




© 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OL-9703-01

## Definicje klawiszy funkcji

	Klawisz Powtórz — umożliwia ponowne wybranie ostatnio wybranego numeru.
	Klawisz Przekaż — umożliwia przekazanie połączenia na inny numer.
	Klawisz Konferencja — umożliwia ustanowienie połączenia dla od 3 do 16 uczestników.
	Klawisz Wiadomości — umożliwia dostęp do zapisanych wiadomości głosowych.

## Ikony klawiszy

	Głośność
	Zawieś
	Menu

