



## Uobičajene radnje sa telefonom





Upućivanje poziva	Podignite slušalicu pre ili posle biranja broja.
Ponovno biranje broja	Pritisnite dugme "PonBir".
Stavljanje poziva na čekanje	Pritisnite  .
Nastavljanje poziva na čekanju	Pritisnite  .
Pozivanje broja pomoću brzog biranja	Pritisnite i držite (oko dve sekunde) broj na tastaturi koji ste dodelili kao broj za brzo biranje.
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite dugme "Prenesi", unesite broj, a zatim spustite slušalicu (ili ponovo pritisnite dugme "Prenesi" ako vaš telefon ne podržava prenos sa spuštenom slušalicom).
Započinjanje standardnog konferencijskog poziva	Pritisnite dugme "Konferencija" i pozovite učesnika. Zatim još jednom pritisnite dugme "Konferencija".






## Cisco IP telefon 7902G za Cisco CallManager 4.2

Definicije funkcijske dugmadi  
Ikone dugmadi  
Uobičajene radnje sa telefonom

## Definicije funkcijske dugmadi

	Dugme "PonBir" – bira poslednji birani broj
	Dugme "Prenesi" – prenosi poziv drugoj strani
	Dugme "Konferencija" – uspostavlja vezu sa 3 do 16 učesnika
	Dugme "Poruke" – omogućava pristup glasovnim porukama koje su ostavili pozivaoci

## Ikone dugmadi

	Jačina tona
	Čekanje
	Meni



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovani žigovi korporacije Cisco Systems, Inc. ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama. Svi ostali nazivi, imena i žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na Web lokaciji pripadaju svojim vlasnicima. Upotreba reči "partner" ne odnosi se na partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

OL-9710-01

