




## Uobičajene radnje sa telefonom

Pregledanje pomoći na mreži za telefon	Pritisnite  , a zatim odaberite <b>Pomoć</b> .
Pozivanje	Podignite slušalicu pre ili posle biranja broja.
Ponovno biranje broja	Pritisnite <b>PonBir</b> .
Razgovaranje korišćenjem ručne slušalice, uz slušanje tona na zvučniku	(Samo u režimu grupnog slušanja.) Pritisnite <b>GListen</b> .
Slušanje tona samo na zvučniku	(Samo u režimu monitora.) Pritisnite <b>Monitor</b> .
Korišćenje evidencije poziva	Pritisnite  , a zatim izaberite <b>Katalozi &gt; Propušteni pozivi, Pozvani brojevi ili Priljeni pozivi</b> . Izaberite broj i pritisnite <b>Biraj</b> .
Uređivanje broja	Pritisnite <b>UredBr</b> , << ili >>.
Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva	Istaknite poziv da biste ga stavili na čekanje ili preuzeli sa čekanja, a zatim pritisnite  .
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite <b>Prenesi</b> , unesite broj, a zatim ponovo pritisnite <b>Prenesi</b> .
Započinjanje standardnog konferencijskog poziva	Pritisnite <b> dodatno &gt; Konfer</b> , izaberite broj učesnika, a zatim ponovo pritisnite <b>Konfer</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovani žigovi korporacije Cisco Systems, Inc. ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama. Svi ostali nazivi, imena i žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na Web lokaciji pripadaju svojim vlasnicima. Upotreba reči „partner“ ne odnosi se na partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

OL-10519-01



## Cisco Unified IP telefoni 7906G i 7911G za Cisco Unified CallManager 4.2

Definicije softverskih tastera

Ikone ekrana telefona

Ikone dugmadi

Brzo biranje

Uobičajene radnje sa telefonom








## Definicije softverskih tastera

<b>Ažuriraj</b>	Osvežavanje sadržaja
<b>Biraj</b>	Biranje broja telefona
<b>Detalji</b>	Otvora zapis „Detalji“ za poziv sa više strana u evidencijama „Propušteni pozivi“ i „Priljeni pozivi“
<b>DirPren</b>	Prenos dva poziva jednog drugome
<b>dodatno</b>	Prikaz dodatnih softverskih tastera
<b>DodSebe</b>	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji
<b>GJaviSe</b>	Odgovor na poziv u drugoj grupi
<b>GListen</b>	Razgovaranje korišćenjem ručne slušalice, uz ton na zvučniku (grupno slušanje)
<b>GLOff</b>	Onemogućavanje grupnog slušanja
<b>HLog</b>	Sprečavanje zvonjenja poziva hunt grupa na vašem telefonu pomoću odjavljivanja iz hunt grupa
<b>IskljMon</b>	Onemogućavanje funkcije „Monitor“
<b>Izađi</b>	Povratak na prethodni ekran
<b>Izbriši</b>	Uklanjanje znakova desno od kursora pri korišćenju funkcije „UredBr“
<b>JaviSe</b>	Odgovor na poziv u svojoj grupi
<b>kDodSebe</b>	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji i uspostavljanje konferencije
<b>Konfer</b>	Kreiranje konferencijskog poziva
<b>MeetMe</b>	Uspostavljanje „Meet-Me“ konferencije
<b>Monitor</b>	Slušanje poziva preko zvučnika
<b>NoviPoz</b>	Upućivanje novog poziva
<b>Obriši</b>	Brisanje zapisa ili podešavanja
<b>Odgovori</b>	Odgovaranje na poziv



<b>OJaviSe</b>	Odgovor na poziv koji zvoni u pridruženoj grupi
<b>Otkazi</b>	Otkazivanje radnje ili napuštanje ekrana bez primene izmena
<b>Park</b>	Skladištenje aktivnog poziva pomoću opcije parkiranja poziva
<b>PočVredn</b>	Vraćanje podešavanja na podrazumevano stanje
<b>PonBir</b>	Pozivanje poslednjeg biranog broja
<b>Por</b>	Pristup sistemu glasovne pošte
<b>PrekPoz</b>	Prekid tekućeg poziva
<b>Prenesi</b>	Prenos poziva
<b>Pretraži</b>	Pretraživanje kataloga
<b>PrimObav</b>	Primanje obaveštenja kad lokal koji je zauzet postane dostupan
<b>PrSve</b>	Podešavanje/otkazivanje prosleđivanja poziva
<b>QRT</b>	Prosleđivanje problema vezanih za pozive administratoru sistema
<b>SkrBir</b>	Pozivanje korišćenjem broja indeksa brzog biranja
<b>Spoji</b>	Spajanje više poziva na jednoj liniji da bi se uspostavila konferencija
<b>tSkreni</b>	Slanje poziva u sistem za razmenu glasovnih poruka
<b>Učesnici</b>	Pregled učesnika konferencije
<b>Ukloni</b>	Uklanjanje učesnika konferencije
<b>UklPUČ</b>	Odbacivanje poslednjeg učesnika dodatog konferencijskom pozivu
<b>UredBr</b>	Uređivanje broja u evidenciji poziva
<b>Zatvori</b>	Zatvaranje tekućeg prozora
<<	Brisanje unetih znakova
>>	Kretanje kroz unete znakove

## Ikone ekrana telefona



### Stanje poziva

	Prosleđivanje poziva omogućeno
	Poziv stavljen na čekanje
	Uspostavljena veza
	Podignuta slušalica
	Spuštena slušalica
	Dolazni poziv
	Deljena linija se koristi





### Bezbedni pozivi

	Autorizovani poziv
	Šifrovani poziv






### Izabrani uređaj

	Ručna slušalica se koristi
	Zvučnik se koristi (funkcija „Monitor“ uključena)





### Kritični pozivi

	Prioritetan poziv
	Poziv srednjeg prioriteta
	Poziv visokog prioriteta
	Poziv najvišeg prioriteta



### Ostale funkcije

	Brzo biranje konfigurirano
	Poruka čeka
	Opcija izabrana
	Funkcija omogućena
	Video omogućen (samo za Cisco Unified IP Phone 7911G)

## Ikone dugmadi

	Jačina tona
	Navigacija
	Čekanje
	Meni aplikacija

## Brzo biranje

Ako želite da...	Uradite sledeće...
Pozovete broj pomoću brzog biranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite  i izaberite broj koji želite da birate.</li> <li>Pritisnite , a zatim odaberite <b>Katalozi &gt; Brza biranja</b>. Izaberite broj koji ćete pozvati.</li> <li>Unesite broj brzog biranja dok je slušalica spuštena, a zatim pritisnite <b>SkrBir</b>.</li> </ul>