




Обичайни операции с телефона

Преглед на онлайн помощ от телефона	Натиснете  и изберете Помощ .
Осъществяване на повикване	Вдигнете телефона преди или след набиране на желания номер.
Повторно набиране на номер	Натиснете ПовтНаб .
Говорене в слушалката и слушане по високоговорителя	(Само в режим на групово слушане.) Натиснете ГрСл .
Слушане само по високоговорителя	(Само в режим на следене.) Натиснете ВГовВкл .
Използване на дневниците с повиквания	Натиснете  , след което изберете Указатели > Пропуснати повиквания, Осъществени повиквания или Получени повиквания . Изберете номер и натиснете Набир .
Редактиране на номер	Натиснете РедНом , << или >>.
Задържане/възобновяване на повикване	Макричайте желаното повикване, което искате да задържите или възобновите, след което натиснете  .
Прехвърляне на повикване към нов номер	Натиснете ПрехРаз , въведете съответния номер, след което натиснете отново ПрехРаз .
Започване на стандартен конферентен разговор	Натиснете други > Конфер , наберете участника, след което натиснете отново Конфер .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems и емблемата на Cisco Systems са регистрирани търговски марки на Cisco Systems, Inc. или нейни филиали в САЩ и някои други страни. Всички други марки, имена или търговски марки, упоменати в този документ или на уеб сайта, са собственост на съответните си притежатели. Използването на думата "партньор" не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и някоя друга фирма. (0501R)
© 2006 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

OL-10558-01



Cisco Unified IP телефон 7906G и 7911G за Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)

Функционални бутони

Икони на екрана на телефона

Икони на бутони

Обичайни операции с телефона

Функционални бутони

Актуал	Обновяване на съдържанието
ВГовВкл	Слушане на разговор от високоговорителя
ВГовИзкл	Изключване на високоговорителя
ГрСл	Говорене в слушалката и слушане по високоговорителя (режим на групово слушане)
ГрСл изкл.	Изключване на режима на групово слушане
ДокКач	Предаване на информация за проблеми с повикванията на системния администратор
други	Показване на допълнителни функционални бутони
ЗадПов	Запазване на активно повикване с помощта на функцията за задържане на повикване
Затвори	Затваряне на текущия прозорец
Изтрив	Изтриване на знаци вдясно от курсора при използване на "РедНом"
Изход	Връщане към предишния екран
Изчист	Изтриване на записи или настройки
Изчиств	Възстановяване на настройките по подразбиране
Конфер	Създаване на конферентен разговор
КрайРаз	Прекъсване на текущото повикване
Набир	Набиране на телефонен номер
Намесв	Добавяте себе си към разговор по споделена линия
НамКон	Добавяте себе си към разговор по споделена линия и създаване на конферентен разговор
НеБезп	Изключване на функцията "Не ме безпокойте"
НезОткл	Изпращане на повикване към системата за гласова поща
НовПов	Осъществяване на ново повикване



ОбрПов	Получаване на известие, когато даден зает вътрешен номер се освободи
ОПриемане	Отговор на повикване, звънящо в дадена назначена група
Отгов	Отговаряне на повикване
Отмяна	Отмяна на действие или изход от даден екран, без да се приемат промените
ОтсПосл	Отстраняване на последния участник, добавен към конферентен разговор
ОтсУч	Отстраняване на участник от конферентен разговор
ПовтНаб	Повторно набиране на последния набран номер
ПокКонф	Създаване на конферентен разговор с покана
ПреВс	Задаване/отмяна на пренасочването на повиквания
ПрехРаз	Прехвърляне на разговор
ПриГРП	Отговор на повикване, звънящо в друга група
Прием	Отговаряне на повикване във вашата група
РедНом	Редактиране на номер в дневник с повиквания
СписУч	Показване на участниците в конферентен разговор
СъкрНаб	Набиране с индексен номер за бързо набиране
Съобщения	Достъп до системата за гласови съобщения
Търсене	Търсене на запис в телефонния указател
<<	Изтриване на въведените знаци
>>	Придвижване през въведените знаци

Икони на екрана на телефона



Състояние на повикването

	Пренасочването на повикванията е разрешено
	Задържано повикване
	Повикване с установена връзка
	Отворен телефон
	Затворен телефон
	Входящо повикване
	Активна споделена линия







Защитени повиквания

	Повикване с потвърдено право на достъп
	Шифровано повикване





Избрано устройство

	Ползва се слушалката на телефона
	Високоговорителят се използва (функцията за следене и включена)

Други функции

	Номерът за бързо набиране е конфигуриран
	Чакащо съобщение
	Избрана опция
	Разрешена функция
	Включено видео (само при Cisco Unified IP телефон 7911G)
	Можете да редактирате даден URL запис в дневник с повиквания

Икони на бутони

	Височина на звука
	Навигация
	Задържане
	Меню с приложения