




Typowe funkcje telefonu

Wyświetlenie pomocy online dla telefonu	Naciśnij klawisz  i wybierz opcję Pomoc .
Nawiązywanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij klawisz Powtórz .
Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika	(tylko w trybie Słuchanie grupowe). Naciśnij klawisz GListen .
Słuchanie tylko przy użyciu głośnika	(tylko w trybie Monitorowanie). Naciśnij klawisz Monitorowanie .
Korzystanie z dzienników połączeń	Naciśnij  i wybierz Książki telefoniczne > Połączenia nieodebrane, Połączenia wybierane lub Połączenia odebrane . Wybierz numer i naciśnij klawisz Połącz .
Edycja numeru	Naciśnij klawisz Edycja << lub >>.
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Podświetl połączenie, które ma zostać zawieszono lub wznowione i naciśnij klawisz  .
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz Przekaż , wprowadź docelowy numer telefonu. Następnie naciśnij ponownie klawisz Przekaż .
Rozpoczynanie standardowego połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisze więcej > Konfer i połącz się z uczestnikiem. Następnie ponownie naciśnij klawisz Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki handlowe wymienione w tym dokumencie lub w serwisie WWW należą do ich prawnych właścicieli. Użycie słowa partner nie oznacza współpracy partnerskiej pomiędzy firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OL-10569-01



Cisco Unified IP Phone 7906G i 7911G dla programu Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)

Definicje klawiszy programowych
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Ikony klawiszy
Typowe funkcje telefonu

Definicje klawiszy programowych

Aktual.	Odświeżanie treści
Anuluj	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
cWtrąc	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
Edycja	Edycja numeru w dzienniku połączeń
GListen	Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika (Słuchanie grupowe)
GLOff	Wyłączenie słuchania grupowego
Konfer	Utworzenie połączenia konferencyjnego
ListaK	Wyświetlenie uczestników konferencji
Monitor	Słuchanie rozmowy przy użyciu głośnika
MonWyl	Wyłączanie funkcji monitorowania
MostKnf	Utworzenie konferencji typu MostKnf
NowePol	Nawiązanie nowego połączenia
NPrzsk	Wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzsk)
Odbierz	Odbieranie połączenia
Oddzwon	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny.
Parkuj	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
Połącz	Wybieranie numeru telefonu
Powtórz	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
PrzejmG	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie
PrzejmI	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej
Przejmij	Odebranie połączenia w grupie użytkownika

Przek.	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
Przekaż	Przekazywanie połączeń
PrzkNat	Przekazanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
QRT	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
Rozłącz	Rozłączenie bieżącego połączenia
SkrWybier	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
Szukaj	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
Usuń	Usuwanie znaków z prawej strony kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
Usuń	Usunięcie uczestnika konferencji
UsuńOst	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
Wiadomości	Dostęp do systemu poczty głosowej
więcej	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych
Wtrąć	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
Wyczyść	Usuwanie pozycji lub ustawień
Wyczyść	Przywrócenie ustawień domyślnych
Wyjście	Powrót do poprzedniego widoku
Zamknij	Zamknięcie bieżącego okna
<<	Usuwanie wprowadzonych znaków
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stan połączenia

	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Słuchawka podniesiona
	Słuchawka odłożona
	Połączenie przychodzące
	Linia wspólna w użyciu

Połączenia bezpieczne

	Połączenie uwierzytelnione
	Połączenie szyfrowane

Wybrane urządzenie

	Słuchawka w użyciu
	Głośnik w użyciu (włączone monitorowanie)

Inne funkcje

	Skonfigurowano szybkie wybieranie
	Wiadomość oczekująca
	Wybrana opcja
	Funkcja włączona
	Włączony przekaz wideo (tylko model Cisco Unified IP Phone 7911G)
	Adres URL znajdujący się w dzienniku połączeń jest gotowy do edycji

Ikony klawiszy

	Głośność
	Nawigacja
	Zawiesz
	Menu aplikacji