




## Almindelige telefonopgaver

|  |  |
|--|--|
| Se onlinehjælp på telefonen                | Tryk på  , og vælg <b>Hjælp</b> .   |
| Foretag et opkald                          | Tag røret af, før eller efter du ringer til et nummer.   |
| Ring et nummer op igen                     | Tryk på <b>Gentag</b> .  |
| Tal via håndsættet, og lyt via højtaleren  | Kun tilstanden Gruppelytning. Tryk på <b>GLytning</b> .  |
| Lyt kun via højtaleren                     | Kun tilstanden Højtal. Tryk på <b>Højtal</b> .   |
| Brug opkaldsloggene                        | Tryk på  , og vælg <b>Telefonbøger &gt; Ubesvarede opkald, Egne opkald eller Modtagne opkald</b> . Vælg et nummer, og tryk på <b>Kald</b> . |
| Rediger et nummer                          | Tryk på <b>Rediger</b> , << eller >>.  |
| Sæt et opkald på hold/Genoptag et opkald   | Marker et opkald, som skal sættes på hold, eller genoptag et opkald, og tryk på  .  |
| Omstil et opkald til et nyt nummer         | Tryk på <b>Omstil</b> , indtast nummeret, og tryk derefter på <b>Omstil</b> igen.  |
| Start et standard/ad hoc-konference-opkald | Tryk på flere > <b>Konfer.</b> , ring til deltageren og tryk derefter på <b>Konfer.</b> igen.  |



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems Cisco Systems-logoet er registrerede varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. eller dets associerede eller tilknyttede virksomheder i USA og visse andre lande. Alle andre mærker, navne eller varemærker, der er nævnt i dette dokument eller på websiden, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet "partner" angiver ikke et kompagniskab mellem Cisco og andre virksomheder. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

OL-12022-01



## Cisco Unified IP Phone 7906G og 7911G til Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP og SIP)

### Definitioner på programtaster

Telefonskærmikoner

Tastikoner

Hurtigkald

Almindelige telefonopgaver








## Definitioner på programtaster

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Afslut</b>   | Afbryd det aktuelle opkald  |
| <b>Afslut</b>   | Gå tilbage til forrige skærm  |
| <b>Afvis</b>    | Send et opkald til et beskedsystem  |
| <b>Annull.</b>  | Annuler en handling, eller luk en skærm uden at foretage ændringer                              |
| <b>Besvar</b>   | Besvar et opkald  |
| <b>BrydIn</b>   | Deltag i et opkald på en delt linje   |
| <b>Detaljer</b> | Åbner Detaljer for et opkald med flere deltagere i loggene Ubesvarede opkald og Modtagne opkald |
| <b>Fjern</b>    | Fjern en konferencedeltager   |
| <b>FjSenKo</b>  | Udelad seneste deltager i et conferenceopkald   |
| <b>flere</b>    | Vis flere programtaster   |
| <b>Forbind</b>  | Forbind flere opkald på én linje for at oprette et conferenceopkald                             |
| <b>Gentag</b>   | Ring op til det senest kaldte nummer igen   |
| <b>GLdeakt</b>  | Deaktiver Gruppelytning   |
| <b>GLytning</b> | Tal via håndsættet, og lyt via højtaleren (Gruppelytning)                                       |
| <b>GrSv 2</b>   | Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe  |
| <b>GrSv T</b>   | Besvar et opkald, der ringer i en tilhørende gruppe   |
| <b>GrSvar</b>   | Besvar et opkald i din gruppe   |
| <b>HøjtFr</b>   | Deaktiver funktionen Højtal   |
| <b>Højtal</b>   | Lyt til et opkald på højtaleren   |
| <b>Kald</b>     | Ring til et telefonnummer   |
| <b>kBrydIn</b>  | Deltag i et opkald på en delt linje, og opret et conferenceopkald                               |
| <b>Konfer.</b>  | Opret et conferenceopkald   |
| <b>KonfLst</b>  | Se konferencedeltagere  |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>KortNr</b>    | Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald                         |
| <b>Luk</b>       | Luk det aktuelle vindue   |
| <b>Medd</b>      | Få adgang til voicemail-systemet                                    |
| <b>Medflyt</b>   | Indstil/annuller viderestilling                                     |
| <b>MødMig</b>    | Arranger et Mød-Mig-konferencekald                                  |
| <b>Notering</b>  | Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt          |
| <b>Nyt opk</b>   | Foretag et nyt opkald   |
| <b>Omstil</b>    | Omstil et opkald  |
| <b>Opdater</b>   | Opdater indhold   |
| <b>Overfør</b>   | Omstil to opkald til hinanden                                       |
| <b>Parker</b>    | Gem opkald ved hjælp af Parkering                                   |
| <b>QRT</b>       | Send opkaldsproblemer til systemadministratoren                     |
| <b>Rediger</b>   | Rediger et nummer i en opkaldslog                                   |
| <b>Ring ikke</b> | Deaktiver Ring ikke   |
| <b>Ryd</b>       | Slet poster eller indstillinger                                     |
| <b>Slet</b>      | Fjern tegn til højre for markøren, når du bruger funktionen Rediger |
| <b>Slet</b>      | Gendan standardindstillinger  |
| <b>Søg</b>       | Søg efter et nummer i telefonbogen                                  |
| <b>VidTils</b>   | Vælg en videovisningstilstand                                       |
| <b>&lt;&lt;</b>  | Slet de indtastede tegn   |
| <b>&gt;&gt;</b>  | Gå gennem de indtastede tegn  |

## Telefonskærmikoner



### Opkaldstilstand

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | Viderestilling af opkald aktiveret |
|  | Opkald på hold                     |
|  | Forbundet opkald                   |
|  | Røret af                           |
|  | Røret på                           |
|  | Indgående opkald                   |
|  | Delt linje i brug                  |





### Sikre opkald

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Godkendt opkald  |
|  | Krypteret opkald |



### Valgt enhed





|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | Håndsæt i brug                       |
|  | Højttaler i brug (Højttal aktiveret) |

### Kritiske opkald





|   |                                |
|---|--------------------------------|
|    | Prioritetsopkald               |
|   | Opkald med mellemhøj prioritet |
|  | Opkald med høj prioritet       |
|  | Opkald med højeste prioritet   |

### Andre funktioner



|   |                         |
|---|-------------------------|
|  | Hurtigkald konfigureret |
|  | Meddelelse venter       |

|   |  |
|---|--|
|  | Indstilling valgt                                  |
|  | Funktion aktiveret                                 |
|  | Video aktiveret (kun Cisco Unified IP Phone 7911G) |
|  | URL-post i opkaldslog er klar til redigering       |

## Tastikoner

|   |             |
|---|-------------|
|  | Lydstyrke   |
|  | Navigation  |
|  | Hold        |
|  | Programmenu |

## Hurtigkald

| Hvis du vil...                       | Skal du...   |
|--------------------------------------|--|
| Foretage et hurtigkald til et nummer | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykke på  og vælge et nummer, der skal ringes op til.</li> <li>Tryk på , og vælg <b>Telefonbøger &gt; Hurtigkald</b>. Vælg det nummer, du vil ringe til.</li> <li>Indtast et hurtigkaldsnummer, mens røret er på, og tryk på <b>KortNr</b>.</li> </ul> |