




## Απλές εργασίες με το τηλέφωνο

Προβολή ηλεκτρονικής βοήθειας στην οθόνη του τηλεφώνου	Πατήστε  και επιλέξτε <b>Βοήθεια</b> .
Πραγματοποίηση κλήσης	Σηκώστε το ακουστικό πριν καλέσετε τον αριθμό ή μετά.
Επανάκληση ενός αριθμού	Πατήστε <b>Επανάκλ.</b>
Ομιλία με τη χρήση του ακουστικού και ακρόαση από το μεγάφωνο	(Μόνο για τη λειτουργία ομαδικής ακρόασης) Πατήστε <b>GListen</b> .
Ακρόαση μόνο από το μεγάφωνο	(Μόνο για τη λειτουργία παρακολούθησης) Πατήστε <b>Παρακολ.</b>
Χρήση των αρχείων καταγραφής κλήσεων	Πατήστε  και επιλέξτε <b>Κατάλογοι &gt; Αναπάντητες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις ή Εισερχόμενες κλήσεις</b> . Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε <b>Επιλογή</b> .
Επεξεργασία ενός αριθμού	Πατήστε <b>Επεξ.Αρ</b> ή << ή >>.
Κράτηση/συνέχιση μιας κλήσης	Επισημάνετε μια κλήση για κράτηση ή συνέχιση από κράτηση και πατήστε  .
Μεταβίβαση μιας κλήσης σε νέο αριθμό	Πατήστε <b>Μεταβιβ.</b> , πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού, έπειτα πατήστε ξανά <b>Μεταβιβ.</b>
Έναρξη μιας τυπικής ("ad hoc") κλήσης συνδιάσκεψης	Πατήστε <b>Άλλα &gt; Συνδιάσ</b> και καλέστε το συμμετέχοντα και μετά πατήστε πάλι <b>Συνδιάσ</b> .



Οι επωνυμίες Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems και το λογότυπο Cisco Systems είναι σήματα κατατεθέντα της Cisco Systems, Inc. ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες. Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες, τα ονόματα ή τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή την παρουσία τοποθεσία Web αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση της λέξης "συνεργείες" δεν υποδηλώνει σχέση συνεταιρισμού μεταξύ της Cisco και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. (05018)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
OL-12024-01



## Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7906G και 7911G για το Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP και SIP)

Ορισμοί προγραμματιζόμενων  
πλήκτρων

Εικονίδια οθόνης τηλεφώνου

Εικονίδια κουμπιών

Μνήμες

Απλές εργασίες με το τηλέφωνο

## Ορισμοί προγραμματιζόμενων πλήκτρων

<<	Διαγραφή καταχωρημένων χαρακτήρων
>>	Μετακίνηση μεταξύ των καταχωρημένων χαρακτήρων
<b>DND</b>	Απενεργοποίηση της δυνατότητας "Μην ενοχλείτε" (DND)
<b>GListen</b>	Ομιλία με τη χρήση του ακουστικού και ακρόαση από το μεγάφωνο (Ομαδική ακρόαση)
<b>GLoff</b>	Απενεργοποίηση της ομαδικής ακρόασης
<b>QRT</b>	Υποβολή προβλημάτων σχετικά με τις κλήσεις στο διαχειριστή του συστήματος
<b>Αμ.Εκτρ.</b>	Προώθηση μιας κλήσης σε σύστημα φωνητικών μηνυμάτων
<b>Αμ.Μεταβ</b>	Μεταβίβαση δύο κλήσεων, τη μία στην άλλη
<b>Άκυρο</b>	Ακύρωση μιας ενέργειας ή έξοδος από μια οθόνη χωρίς την εφαρμογή αλλαγών
<b>Άλλα</b>	Εμφάνιση πρόσθετων προγραμματιζόμενων πλήκτρων
<b>Αναζήτ.</b>	Αναζήτηση στοιχείων καταλόγου
<b>Απάλ.</b>	Διαγραφή αρχείων ή ρυθμίσεων
<b>Απάντ.</b>	Απάντηση σε μια κλήση
<b>Διαγρ.</b>	Διαγραφή χαρακτήρων προς τα δεξιά του δρομέα κατά τη χρήση του προγραμματιζόμενου πλήκτρου "Επεξ.Αρ".
<b>Διαγραφή</b>	Επαναφορά ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές
<b>Διαθεσιμ.</b>	Λήψη ειδοποίησης όταν ένα κατελιημένο εσωτερικό καταστεί διαθέσιμο
<b>Ενημ/ση</b>	Ανανέωση του περιεχομένου
<b>Έξοδος</b>	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
<b>Επανάκλ.</b>	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε
<b>Επεξ.Αρ.</b>	Επεξεργασία αριθμού σε αρχείο καταγραφής κλήσεων
<b>Επιλογή</b>	Κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου
<b>Κατάργηση</b>	Κατάργηση ενός συμμετέχοντα από τη συνδιάσκεψη
<b>Κλείσ.</b>	Κλείσιμο του ανοικτού παραθύρου

<b>Λειτουργία βίντεο</b>	Επιλογή μιας λειτουργίας οθόνης
<b>Λεπτομέρειες</b>	Άνοιγμα της καταχώρησης "Λεπτομέρειες" για μια κλήση με πολλούς συμμετέχοντες στα αρχεία καταγραφής "Αναπάντητες κλήσεις" και "Εισερχόμενες κλήσεις"
<b>Λήψη</b>	Απάντηση σε μια κλήση που κουδουνίζει σε κάποιο τηλέφωνο της ομάδας σας
<b>ΛήψηΑλλ.</b>	Απάντηση σε μια κλήση που κουδουνίζει σε συσχετιζόμενη ομάδα
<b>ΛήψηΟμ</b>	Απάντηση σε μια κλήση που κουδουνίζει σε άλλη ομάδα
<b>ΛίστΣυν.</b>	Προβολή των συμμετεχόντων σε μια συνδιάσκεψη
<b>Μεταβιβ</b>	Μεταβίβαση μιας κλήσης
<b>Μηνύμ.</b>	Πρόσβαση στο σύστημα φωνητικών μηνυμάτων
<b>ΝέαΚλήσ</b>	Πραγματοποίηση νέας κλήσης
<b>Παρ.εκτ.</b>	Απενεργοποίηση της λειτουργίας παρακολούθησης
<b>Παρ.Συν.</b>	Προσθήκη του εαυτού σας σε μια κλήση σε κοινόχρηστη γραμμή και πραγματοποίηση μιας κλήσης συνδιάσκεψης
<b>Παρακολ.</b>	Ακρόαση μιας κλήσης από το μεγάφωνο
<b>Παρέμβ.</b>	Προσθήκη του εαυτού σας σε μια κλήση σε κοινόχρηστη γραμμή
<b>ΠρΌλων</b>	Ρύθμιση/ακύρωση της δυνατότητας προώθησης κλήσεων
<b>Στάθμευ</b>	Αποθήκευση μιας κλήσης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα στάθμευσης κλήσεων
<b>Συμμετ.</b>	Επιλογή με την οποία γίνεται συμμετοχή πολλών κλήσεων (που βρίσκονται στην ίδια γραμμή) για τη δημιουργία συνδιάσκεψης
<b>Συνάντ.</b>	Πραγματοποίηση μιας κλήσης συνδιάσκεψης Meet-Me
<b>Συνδιάσ</b>	Δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης
<b>ΣυντομΚλ</b>	Κλήση αριθμού με χρήση ενός αριθμού από το ευρετήριο μηνυμάτων
<b>ΤέΛΚλ.</b>	Αποσύνδεση της τρέχουσας κλήσης
<b>Τερ.Τελ</b>	Κατάργηση του συνομιλητή που προστέθηκε τελευταίος σε μια κλήση συνδιάσκεψης

## Εικονίδια οθόνης τηλεφώνου

### Κατάσταση κλήσης

	Η δυνατότητα προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Κλήση σε κράτηση
	Συνδεδεμένη κλήση
	Ακουστικό σηκωμένο (γραμμή ανοικτή)
	Ακουστικό στη βάση (γραμμή κλειστή)
	Εισερχόμενη κλήση
	Κοινόχρηστη γραμμή σε χρήση

### Ασφαλείς κλήσεις

	Κλήση με έλεγχο ταυτότητας
	Κρυπτογραφημένη κλήση

### Επιλεγμένη συσκευή

	Χρησιμοποιείται το ακουστικό
	Χρησιμοποιείται το μεγάφωνο (ενεργή παρακολούθηση)

### Σημαντικές κλήσεις

	Κλήση προτεραιότητας
	Κλήση μεσαίας προτεραιότητας
	Κλήση υψηλής προτεραιότητας
	Κλήση μέγιστης προτεραιότητας

### Άλλες δυνατότητες

	Διαμορφωμένη μήνιμη
	Μήνυμα σε αμαμονή

	Καθορισμένη επιλογή
	Δυνατότητα ενεργοποιημένη
	Η δυνατότητα βίντεο είναι ενεργοποιημένη (μόνο για το τηλέφωνο Cisco Unified IP Phone 7911G)
	Η καταχώρηση URL στο αρχείο καταγραφής κλήσεων είναι έτοιμη για επεξεργασία

## Εικονίδια κουμπιών

	Ένταση
	Περιήγηση
	Κράτηση
	Μενού εφαρμογών

## Μνήμες

Εάν θέλετε να...	Τότε...
Καλέσετε έναν αριθμό από τη μνήμη	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πατήστε  και επιλέξτε έναν αριθμό για να τον καλέσετε.</li> <li>Πατήστε  και επιλέξτε <b>Κατάλογοι &gt; Μνήμες</b>. Επιλέξτε έναν αριθμό για να τον καλέσετε.</li> <li>Εισαγάγετε έναν αριθμό μνήμης, με κατεβασμένο το ακουστικό και πατήστε <b>ΣυντομΚλ</b>.</li> </ul>