




## Tarefas comuns do telefone

Ver a ajuda online no telefone	Prima  e escolha <b>Ajuda</b> .
Efectuar uma chamada	Levante o auscultador antes ou depois de marcar um número.
Remarcar um número	Prima <b>ReMarc</b> .
Falar utilizando o auscultador e ouvir no altifalante	(apenas no modo Escuta de grupos). Prima <b>EGrupos</b> .
Ouvir apenas no altifalante	(apenas no modo Monitor). Prima <b>Monitor</b> .
Utilizar os registos de chamadas	Prima  e seleccione <b>Directórios &gt; Chamadas perdidas, Chamadas efectuadas ou Chamadas recebidas</b> . Seleccione um número e prima <b>Marcar</b> .
Editar um número	Prima <b>EdtMarc</b> , << ou >>.
Colocar em espera/retomar uma chamada	Realce uma chamada a colocar em espera ou retire a chamada do estado de espera e prima  .
Transferir uma chamada para um número novo	Prima <b>Transf.</b> , introduza o número e, em seguida, prima novamente <b>Transf.</b>
Começar uma chamada em conferência padrão (ad hoc)	Prima <b>mais &gt; Confrn</b> , marque o número do participante e, em seguida, prima novamente <b>Confrn</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems e o logótipo Cisco Systems são marcas registadas de Cisco Systems, Inc. ou das suas filiais nos EUA e noutros países. Todas as outras marcas ou nomes mencionados neste documento ou no Web site são propriedade dos respectivos detentores. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

OL-12029-01



## Telefone IP Cisco Unified 7906G e 7911G para o Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP e SIP)

Definições das teclas de função

Ícones do ecrã do telefone

Ícones de teclas

Marcação rápida

Tarefas comuns do telefone

## Definições das teclas de função

<b>Actual.</b>	Actualizar o conteúdo
<b>Apagar</b>	Repor as predefinições
<b>Atender</b>	Atender uma chamada
<b>Cancelar</b>	Cancelar uma acção ou sair do ecrã sem aplicar as alterações
<b>Captura</b>	Atender uma chamada no próprio grupo
<b>Confrn</b>	Criar uma chamada em conferência
<b>DesÚltC</b>	Desligar o último participante adicionado a uma chamada em conferência
<b>Detalhes</b>	Abri o registo Detalhes de uma chamada de vários autores nos registos de Chamadas perdidas e Chamadas recebidas
<b>DND</b>	Desactivar Não interromper (DND - Do Not Disturb)
<b>DsvTdCh</b>	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
<b>EdtMarc</b>	Editar um número num registo de chamadas
<b>EGDesactivada</b>	Desactivar Escuta de grupos
<b>EGrupos</b>	Falar utilizando o auscultador e ouvir no altifalante (Escuta de grupos)
<b>Elimin.</b>	Remover caracteres à direita do cursor quando utiliza a EdtMarc
<b>EncamD</b>	Enviar uma chamada para um sistema de mensagem de voz
<b>Fechar</b>	Fechar a janela actual
<b>GrpCapt</b>	Atender uma chamada a tocar noutro grupo
<b>Interc</b>	Participar numa chamada de uma linha partilhada
<b>IntercC</b>	Participar numa chamada numa linha partilhada e estabelecer uma conferência
<b>Limpar</b>	Eliminar registos ou definições

LstCnf	Visualizar participantes numa conferência
mais	Visualizar teclas de função adicionais
MarcAbr	Marcar através de número de índice de marcação rápida
Marcar	Marcar um número de telefone
MeetMe	Servir como anfitrião de uma chamada em conferência Meet-Me
ModoVíd	Escolher um modo de apresentação de vídeo
MonDslg	Desactivar a função de monitorização
Monitor	Ouvir uma chamada no altifalante
Msgs	Aceder ao sistema de correio de voz
NovaCh.	Efectuar nova chamada
OCaptura	Atender uma chamada a tocar num grupo associado
Partic.	Juntar várias chamadas numa única linha para criar uma conferência
Procurar	Procurar uma listagem de lista telefónica
QRT	Enviar problemas de chamadas para o administrador do sistema
ReCham	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
ReMarc.	Remarcar o último número marcado
Remove	Remover um participante da conferência
Reter	Armazenar uma chamada utilizando a Retenção de chamadas
Sair	Voltar ao ecrã anterior
TermCh.	Desligar a chamada em curso
Transf.	Transferir uma chamada
TrfrDir	Transferir duas chamadas entre si
<<	Eliminar os caracteres introduzidos
>>	Deslocar-se através dos caracteres introduzidos

## Ícones do ecrã do telefone

### Estado da chamada

	Desvio de chamadas activado
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Fora do descanso
	No descanso
	Chamada recebida
	Linha partilhada em utilização

### Chamadas seguras

	Chamada autenticada
	Chamada encriptada

### Dispositivo seleccionado

	Auscultador em utilização
	Altifalante em utilização (Monitorização activada)

### Chamadas importantes

	Chamada com prioridade
	Chamada com prioridade média
	Chamada com prioridade elevada
	Chamada com prioridade mais elevada

### Outras funções

	Marcação rápida configurada
--	-----------------------------

	Mensagem em espera
	Opção seleccionada
	Função seleccionada
	Vídeo activado (apenas Telefone IP Unified 7911G da Cisco)
	Entrada de URL num registo de chamadas pronta para edição

## Ícones de teclas

	Volume
	Navegação
	Espera
	Menu de aplicações

## Marcação rápida

Se pretender...	Então...
Efectuar a marcação rápida de um número	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima  e seleccione um número para marcar.</li> <li>• Prima  e seleccione <b>Directórios &gt; Marcações rápidas</b>. Seleccione um número para marcar.</li> <li>• Introduza um número de marcação rápida e prima <b>MarcAbr</b>.</li> </ul>