




Tarefas comuns do telefone

Ver a ajuda online no telefone	Prima  e escolha Ajuda .
Efectuar uma chamada	Levante o auscultador antes ou depois de marcar um número.
Remarcar um número	Prima ReMarc .
Falar utilizando o auscultador e ouvir no altifalante	(apenas no modo Escuta de grupos). Prima EGrupos .
Ouvir apenas no altifalante	(apenas no modo Monitor). Prima Monitor .
Utilizar os registos de chamadas	Prima  e seleccione Directórios > Chamadas perdidas, Chamadas efectuadas ou Chamadas recebidas . Selecione um número e prima Marcar .
Editar um número	Prima EdtMarc , << ou >>.
Colocar em espera/retomar uma chamada	Realce uma chamada a colocar em espera ou retire a chamada do estado de espera e prima  .
Transferir uma chamada para um número novo	Prima Transf. , introduza o número e, em seguida, prima novamente Transf .
Começar uma chamada em conferência padrão (ad hoc)	Prima mais > Confrn , marque o número do participante e, em seguida, prima novamente Confrn .



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13360-01



CARTÃO DE REFERÊNCIA



Telefone IP da Cisco Unified 7906G e 7911G para o Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP e SIP)

Definições das teclas de função

Ícones do ecrã do telefone

Ícones de teclas

Marcação rápida

Tarefas comuns do telefone














Definições das teclas de função

Actual.	Actualizar o conteúdo
Apagar	Repor as predefinições
Atender	Atender uma chamada
Cancelar	Cancelar uma acção ou sair do ecrã sem aplicar as alterações
Captura	Atender uma chamada no próprio grupo
Confrn	Criar uma chamada em conferência
DesÚlrc	Desligar o último participante adicionado a uma chamada em conferência
Detalhes (apenas SCCP)	Abrir o registo Detalhes de uma chamada de vários autores nos registos de Chamadas perdidas e Chamadas recebidas
DND	Activar/desactivar Não interromper (DND – Do Not Disturb)
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtMarc	Editar um número num registo de chamadas
EGDesactivada	Desactivar Escuta de grupos
EGrupos	Falar utilizando o auscultador e ouvir no altifalante (Escuta de grupos)
Elimin.	Remover caracteres à direita do cursor quando utiliza a EdtMarc
EncamD	Enviar ou redireccionar uma chamada para um sistema de mensagens de voz
Fechar	Fechar a janela actual
GrpCapt	Atender uma chamada a tocar noutro grupo
Interc	Participar numa chamada de uma linha partilhada
IntercC	Participar numa chamada numa linha partilhada e estabelecer uma conferência






Limpar	Eliminar registos ou definições
LstCnf	Visualizar participantes numa conferência
mais	Visualizar teclas de função adicionais
MarcAbr	Marcar através de número de índice de marcação rápida
Marcar	Marcar um número de telefone
MeetMe	Participar numa chamada em conferência Meet-Me
ModoVid (apenas SCCP)	Escolher um modo de apresentação de vídeo
MonDslg	Desactivar a função de monitorização
Monitor	Ouvir uma chamada no altifalante
Msgs	Aceder ao sistema de correio de voz
NovaCh.	Efectuar nova chamada
OCaptura	Atender uma chamada a tocar num grupo associado
Partic. (apenas SCCP)	Juntar várias chamadas numa única linha para criar uma conferência
Procurar	Procurar uma listagem de lista telefónica
QRT	Enviar problemas de chamadas para o administrador do sistema
ReCham	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
ReMarc.	Remarcar o último número marcado
Remover	Remover um participante da conferência
Reter	Armazenar uma chamada utilizando a Retenção de chamadas
Sair	Voltar ao ecrã anterior
TermCh.	Desligar a chamada em curso
Transf.	Transferir uma chamada
TrfrDir (apenas SCCP)	Transferir duas chamadas entre si
<<	Eliminar os caracteres introduzidos
>>	Deslocar-se através dos caracteres introduzidos

Ícones do ecrã do telefone




Estado da linha e chamada

	Desvio de chamadas activado
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Fora do descanso
	No descanso
	Chamada recebida
	Linha partilhada em utilização
	Chamada autenticada
	Chamada encriptada
	Chamada com prioridade
	Chamada com prioridade média
	Chamada com prioridade elevada
	Chamada com prioridade mais elevada





Outras funções

	Marcação rápida configurada
	Mensagem em espera
	Opção seleccionada
	Função seleccionada
	Entrada de URL num registo de chamadas pronta para edição (apenas SIP)



Modo de áudio ou vídeo

	Auscultador em utilização
	Altifalante em utilização (Monitorização activada)
	Vídeo activado (apenas Telefone IP da Cisco Unified 7911G com SCCP)

Ícones de teclas

	Volume
	Navegação
	Espera
	Menu de aplicações

Marcação rápida

Se pretender...	Então...
Efectuar a marcação rápida de um número	<ul style="list-style-type: none"> • Prima  e seleccione um número para marcar. • Prima  e seleccione Directórios > Marcações rápidas. Seleccione um número para marcar. • Introduza um número de marcação rápida e prima MarcAbr.