

Typowe funkcje telefonu

Wyświetlenie pomocy online dla telefonu	Naciśnij klawisz  i wybierz opcję Pomoc .
Nawiązywanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij klawisz Powtórz .
Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika	(Tylko w trybie Słuchanie grupowe). Naciśnij klawisz GListen .
Słuchanie tylko przy użyciu głośnika	(Tylko w trybie Monitorowanie). Naciśnij klawisz Monitor .
Korzystanie z dzienników połączeń	Naciśnij  i wybierz Książki telefoniczne > Połączenia nieodebrane, Połączenia wybierane lub Połączenia odebrane . Wybierz numer i naciśnij klawisz Połącz .
Edycja numeru	Naciśnij klawisz Edycja << lub >>.
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Podświetl połączenie, które ma zostać zawieszono lub wznowione, i naciśnij klawisz  .
Przekazywanie połączenia pod nowy numer	Naciśnij klawisz Przekaż , wprowadź docelowy numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie klawisz Przekaż .
Rozpoczynanie standardowego („ad hoc”) połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisze więcej > Konfer i połącz się z uczestnikiem, a następnie ponownie naciśnij klawisz Konfer .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15033-01



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Telefon IP Cisco Unified 7906G i 7911G dla systemu Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP i SIP)

Definicje klawiszy programowych
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Ikony klawiszy
Szybkie wybieranie
Typowe funkcje telefonu

Definicje klawiszy programowych

Aktual.	Odświeżanie treści
Anuluj	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
cWtrąć	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
Dołącz (tylko SCCP)	Połączenie kilku połączeń na jednej linii w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
Edycja	Edycja numeru w dzienniku połączeń
GListen	Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika (Słuchanie grupowe)
GLOff	Wyłączenie słuchania grupowego
Konfer	Utworzenie połączenia konferencyjnego
ListaK	Wyświetlenie uczestników konferencji
Monitor	Słuchanie rozmowy przy użyciu głośnika
MonWyl	Wyłączanie funkcji monitorowania
MostKnf	Utworzenie konferencji typu MostKnf
NowePoł	Nawiązywanie nowego połączenia
NPrzszk	Włączenie lub wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzszk)
Odbierz	Odbieranie połączenia
Oddzwóż	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
Parkuj	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
Połącz	Wybieranie numeru telefonu
Powtórz	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
PrzejmG	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie
PrzejmI	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej
Przejmij	Odebranie połączenia w grupie użytkownika

Przek.	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
PrzeKaż	Przekazywanie połączeń
PrzkBzp (tylko SCCP)	Połączenie dwóch rozmów
PrzkNat	Wysłanie lub przekierowanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
QRT	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
Rozłącz	Rozłączenie bieżącego połączenia
SkrWybier	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
Szczegóły (tylko SCCP)	Otwarcie rekordu Szczegóły dla połączenia konferencyjnego w dziennikach Połączenia nieodebrane oraz Połączenia odebrane
Szukaj	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
TrybWideo (tylko SCCP)	Wybranie trybu wideo
Usuń	Usuwanie znaków z prawej strony kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
Usuń	Usunięcie uczestnika konferencji
UsuńOst	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
Wiadomości	Dostęp do systemu poczty głosowej
więcej	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych
Wtrąć	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
Wyczyść	Usuwanie pozycji lub ustawień
Wyczyść	Przywrócenie ustawień domyślnych
Wyjście	Powrót do poprzedniego widoku
Zamknij	Zamknięcie bieżącego okna
<<	Usuwanie wprowadzonych znaków
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stan linii i połączenia	
	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Sluchawka podniesiona
	Sluchawka odłożona
	Połączenie przychodzące
	Linia wspólna w użyciu
	Połączenie uwierzytelnione
	Połączenie szyfrowane
	Połączenie priorytetowe
	Połączenie o średnim priorytecie
	Połączenie o wysokim priorytecie
	Połączenie o najwyższym priorytecie
Inne funkcje	
	Skonfigurowano szybkie wybieranie
	Wiadomość oczekująca
	Wybrana opcja
	Funkcja włączona
	Adres URL znajdujący się w dzienniku połączeń jest gotowy do edycji (tylko SIP)

Tryb audio lub wideo	
	Sluchawka w użyciu
	Głośnik w użyciu (włączone monitorowanie)
	Włączony przekaz wideo (tylko model Cisco Unified IP Phone 7911G z SCCP)

Ikony klawiszy

	Głośność
	Nawigacja
	Zawiesz
	Menu aplikacji

Szybkie wybieranie

Aby...	Wykonaj następujące czynności...
Szybko wybrać numer	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz i wybierz numer, który ma zostać wybrany. Naciśnij klawisz i wybierz opcje Książki telefoniczne > Klawisze szybkiego wybierania. Wybierz numer, który ma zostać wybrany. Wprowadź numer szybkiego wybierania przy odłożonej słuchawce i naciśnij klawisz SkrWybier.