

Genel Telefon İşlemleri

Telefonda çevrimiçi yardımcı görüntüleme	☎ düğmesine basın ve Yardım seçeneğini belirleyin.
Arama yapma	Numarayı çevirmeden önce veya çevirdikten sonra ahizeyi kaldırın.
Numarayı yeniden arama	Tek.Ara tuşuna basın.
Ahizeyi kullanarak konuşma ve hoparlörden dinleme	(Yalnızca Grup Dinleme modu.) GDinleme tuşuna basın.
Yalnızca hoparlörden dinleme	(Yalnızca Monitör modu.) Monitör tuşuna basın.
Arama günlüklerinizi kullanma	☎ düğmesine basın ve Dizinler > Cevapsız Aramalar, Giden Aramalar veya Gelen Aramalar seçeneğini belirleyin. Bir numara seçin ve Çevir tuşuna basın.
Numara düzenleme	NumDüz , << veya >> tuşuna basın.
Aramayı bekletme/devam ettirme	Beklemeye alınacak veya devam ettirilecek aramayı vurgulayın ve ☎ tuşuna basın.
Aramayı yeni bir numaraya aktarma	Aktar tuşuna basın, numarayı girin ve ardından tekrar Aktar'a basın.
Standart (geçici) konferans araması başlatma	Diğer > Konfrn tuşuna basın, katılımcının numarasını çevirin ve yeniden Konfrn tuşuna basın.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15043-01



HIZLI BAŞVURU



Cisco Unified Communications Manager 6.1 için Cisco Unified IP Phone 7906G ve 7911G (SCCP ve SIP)

Yazılım Tuşu Tanımları
Telefon Ekranı Simgeleri
Düğme Simgeleri
Hızlı Arama
Genel Telefon İşlemleri

Yazılım Tuşu Tanımları

Aktar	Aramayı aktarma
Al	Grubunuzdaki bir aramayı cevaplama
Ara	Dizin listesi arama
Ayrıntılar (yalnızca SCCP)	Cevapsız Aramalar ve Gelen Aramalar günlüklerindeki bir çok taraflı aramanın Ayrıntılar arama kaydını açma
Birleştir (yalnızca SCCP)	Birçok aramayı konferans oluşturmak için tek hatta birleştirme
Bitir	Geçerli aramayı sona erdirmeye
Buluştur	Buluştur konferans aramasına sahiplik yapma
Cevapla	Arama cevaplama
Çevir	Telefon numarası çevirme
Çık	Önceki ekrana geri dönme
diğer	Diğer yazılım tuşlarını görüntüleme
DiğerAl	İlişkili bir grupta çalan aramayı cevaplama
DoğAktr (yalnızca SCCP)	İki aramayı birbirine aktarma
GDinleme	Ahizeyi kullanarak konuşma ve hoparlörden dinleme (Grup Dinleme)
GDKap	Grup Dinleme'yi devre dışı bırakma
GeriAra	Meşgul bir dahili hat kullanılabilir olduğunda bildirim alma
GrupAl	Başka bir grupta çalan aramayı cevaplama
Güncelle	İçeriği yenile
Hzl.Yön	Aramayı sesli mesaj sistemine gönderme veya yönlendirme
İptal	Bir eylemi iptal etme veya değişiklikleri uygulamadan bir ekrandan çıkma
Kaldır	Konferans katılımcısını kaldırma
Kapat	Geçerli pencereyi kapatma

Katıl	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma
kKatıl	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma ve konferans oluşturma
KonfList	Konferans katılımcılarını görme
Konfrn	Konferans görüşmesi oluşturma
KsltAra	Hızlı arama dizin numarasını kullanarak arama
Mesajlar	Sesli posta sistemine erişme
Monitör	Aramayı hoparlörden dinleme
MonKap	Monitör seçeneğini devre dışı bırakma
NumDüz	Arama günlüğündeki numarayı düzenleme
Park	Arama Park özelliğini kullanarak bir aramayı Park etme
RhtszEtm	Rahatsız Etmeyin (RhtszEtm) özelliğini açma/kapatma
Sil	NumDüz özelliğini kullanırken imlecin sağındaki karakterleri kaldırma
Sil	Ayarları varsayılan değerlerine sıfırlama
SnKnfÇkr	Konferans aramasına eklenen son kişiyi çıkarma
SornAktr	Arama sorunlarını sistem yöneticisine gönderme
Tekrar ara	En son aranan numarayı tekrar arama
Temizle	Kayıtları veya ayarları silme
TmArmlı	Arama iletmeyi ayarlama/iptal etme
VidModu (yalnızca SCCP)	Video görüntüleme modu seçme
Yeni Arama	Yeni arama yapma
<<	Girilen karakterleri silme
>>	Girilen karakterlerde ilerleme

Telefon Ekranı Simgeleri

Hat ve Arama Durumu	
	Arama İletme etkin
	Bekletilen arama
	Bağlanan arama
	Ahize kaldırılmış
	Telefon kapalı
	Gelen arama
	Paylaşılan hat kullanımda
	Kimlik doğrulaması yapılan arama
	Şifreli arama
	Öncelikli arama
	Orta öncelikli arama
	Yüksek öncelikli arama
	En yüksek öncelikli arama
Diğer Özellikler	
	Hızlı Arama yapılandırıldı
	Bekleyen mesaj
	Seçenek belirlendi
	Özellik etkin
	Arama günlüğündeki URL girişi düzenlenmek için hazır (yalnızca SIP)

Ses veya Video Modu	
	Ahize kullanımda
	Hoparlör kullanımda (Monitör açık)
	Video etkin (yalnızca SCCP ile Cisco Unified IP Phone 7911G)

Düğme Simgeleri

	Ses Düzeyi
	Gezinti
	Beklet
	Uygulamalar Menü

Hızlı Arama

Bunun için...	Bunu yapın...
Numarayı hızlı arama	<ul style="list-style-type: none"> düğmesine basın ve çevrilecek numarayı seçin. düğmesine basın ve Dizinler > Hızlı Aramalar seçeneğini belirleyin. Çevrilecek numarayı seçin. Telefon kapalıyken bir hızlı arama numarası girin ve KsltAra tuşuna basın.