

## Algemene telefoontaken

Een gesprek tot stand brengen	Haal de hoorn van de haak voor- of nadat u een nummer kiest.
Een nummer opnieuw kiezen	Druk op <b>Herhaal</b> .
Spreeken via de telefoonhoorn en luisteren via de luidspreker	(Alleen in de modus Groepsgesprek.) Druk op <b>GGesprek</b> .
Alleen luisteren via de luidspreker	(Alleen in de modus Monitor.) Druk op <b>Monitor</b> .
Logboeken met gesprekken gebruiken	Druk op <b>☎</b> en selecteer <b>Telefoonlijsten &gt; Gemiste gesprekken, Gevoerde gesprekken of Ontvangen gesprekken</b> . Selecteer het nummer dat u wilt kiezen en druk op <b>Kiezen</b> .
Een nummer bewerken	Druk op <b>KiezBew</b> , << of >>.
Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten	Markeer het gesprek dat u in de wacht wilt zetten of wilt hervatten en druk op <b>⏸</b> .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op <b>Doorverbinden</b> , voer het nummer in en druk nogmaals op <b>Doorverbinden</b> .
Een (ad hoc) standaardconferentiegesprek starten	Druk op <b>meer &gt; Confrn</b> , kies het nummer van een deelnemer en druk nogmaals op <b>Confrn</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17074-01



### REFERENTIEKAART



## Cisco Unified IP-telefoon 7906G en 7911G voor Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP en SIP)

Overzicht van sneltoetsen  
Pictogrammen op het telefoonscherm  
Toetspictogrammen  
Snelkiesnummers  
Algemene telefoontaken

## Overzicht van sneltoetsen

<b>Afsluiten</b>	Terugkeren naar het vorige scherm
<b>Annul</b>	Een actie annuleren of een scherm afsluiten zonder wijzigingen toe te passen
<b>AOpn</b>	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een bijbehorende groep
<b>Beantw</b>	Een gesprek beantwoorden
<b>Bijwrk</b>	Inhoud vernieuwen
<b>clnbrkn</b>	Inbreken in een gesprek op een gedeelde lijn en een conferentiegesprek tot stand brengen
<b>Conflst</b>	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
<b>Confrn</b>	Een conferentiegesprek opzetten
<b>dOml</b>	Een gesprek doorsturen of omleiden naar een voicemailstelsysteem
<b>Doorvb</b>	Een gesprek doorverbinden
<b>Dschak</b>	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren
<b>Einde</b>	De verbinding met het huidige gesprek verbreken
<b>GGesprek</b>	Spreeken via de telefoonhoorn en luisteren via de luidspreker (Groepsgesprek)
<b>GGUit</b>	Het groepsgesprek uitschakelen
<b>GOpn</b>	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een andere groep of via een andere lijn
<b>Herhaal</b>	Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
<b>Inbrkn</b>	Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn
<b>KiezBew</b>	Een nummer in een gesprekslogboek bewerken
<b>Kiezen</b>	Een telefoonnummer kiezen






<b>KortKies</b>	Een nummer kiezen met een snelkiescode
<b>meer</b>	Aanvullende sneltoetsen weergeven
<b>MeetMe</b>	Een Meet-Me-conferentiegroep starten
<b>Monitor</b>	Via de luidspreker naar een gesprek luisteren
<b>MonUit</b>	De functie Monitor uitschakelen
<b>Msgs</b>	Voicemailstelsysteem openen
<b>Nieuw</b>	Een nieuw gesprek tot stand brengen
<b>NST</b>	Niet storen (NST) in-/uitschakelen
<b>Opnemen</b>	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt op een andere telefoon binnen uw groep
<b>Park</b>	Een gesprek opslaan met Gesprek parkeren
<b>QRT</b>	Problemen met gesprekken doorsturen naar de systeembeheerder
<b>Sluiten</b>	Het huidige venster sluiten
<b>TrgBljn</b>	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
<b>Verwij</b>	Tekens rechts van de cursor verwijderen wanneer u KiezBew gebruikt
<b>Verwij</b>	Een deelnemer uit een conferentiegroep verwijderen
<b>VidMode (alleen SCCP)</b>	Een videoweergavemodus selecteren
<b>Vrvdr</b>	De deelnemer verwijderen die het laatst is toegevoegd aan een conferentiegroep
<b>Wissen</b>	Records of instellingen verwijderen
<b>Wissen</b>	Standaardinstellingen terugzetten
<b>Zoeken</b>	Een vermelding in een telefoonlijst zoeken
<b>&lt;&lt;</b>	Ingevoerde tekens verwijderen
<b>&gt;&gt;</b>	De cursor door ingevoerde tekens verplaatsen

## Pictogrammen op het telefoonscherm




### Lijn- en gesprekstatus

	Doorschakelen gesprekken ingeschakeld
	Gesprek in de wacht
	Verbonden gesprek
	Van de haak
	Op de haak
	Binnenkomend gesprek
	Gedeelde lijn in gebruik
	Geverifieerd gesprek
	Gecodeerd gesprek





### Overige functies

	Snelkiesnummer geconfigureerd
	Er zijn nieuwe berichten
	Optie geselecteerd
	Functie ingeschakeld
	URL-item in logboek met gesprekken is gereed voor bewerken (alleen SCCP)



### Audio- of videomodus

	Hoorn in gebruik
	Luidspreker in gebruik (monitor ingeschakeld)
	Videofunctie ingeschakeld (alleen Cisco Unified IP-telefoon 7911G met SCCP)

## Toetspictogrammen

	Volume
	Navigatie
	Wacht
	Toepassingsmenu

## Snelkiesnummers

Actie	Handeling
Een snelkiesnummer gebruiken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op  en selecteer het nummer dat u wilt kiezen.</li> <li>Druk op  en kies <b>Telefoonlijsten &gt; Snelkeuzetoetsen</b>. Selecteer het nummer dat u wilt kiezen.</li> <li>Voer een snelkiesnummer in terwijl de hoorn op de haak ligt en druk op <b>KortKies</b>.</li> </ul>