

## Genel Telefon İşlemleri

Arama yapma	Numarayı çevirmeden önce veya çevirdikten sonra ahizeyi kaldırın.
Numarayı yeniden arama	<b>Tek.Ara</b> tuşuna basın.
Ahizeyi kullanarak konuşma ve hoparlörden dinleme	(Yalnızca Grup Dinleme modu.) <b>GDinleme</b> tuşuna basın.
Yalnızca hoparlörden dinleme	(Yalnızca Monitör modu.) <b>Monitör</b> tuşuna basın.
Arama günlüklerinizi kullanma	☎ düğmesine basın ve <b>Dizinler &gt; Cevapsız Aramalar, Giden Aramalar veya Gelen Aramalar</b> seçeneğini belirleyin. Bir numara seçin ve <b>Çevir</b> tuşuna basın.
Numara düzenleme	<b>NumDüz</b> , << veya >> tuşuna basın.
Aramayı bekletme/ devam ettirme	Beklemeye alınacak veya devam ettirilecek aramayı vurgulayın ve ⏸ tuşuna basın.
Aramayı yeni bir numaraya aktarma	<b>Aktar</b> tuşuna basın, numarayı girin ve ardından tekrar <b>Aktar</b> 'a basın.
Standart (geçici) konferans araması başlatma	<b>Diğer &gt; Konfrn</b> tuşuna basın, katılımcının numarasını çevirin ve yeniden <b>Konfrn</b> tuşuna basın.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17086-01



### HIZLI BAŞVURU



## Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP ve SIP) için Cisco Unified IP Phone 7906G ve 7911G

Yazılım Tuşu Tanımları  
Telefon Ekranı Simgeleri  
Düğme Simgeleri  
Hızlı Arama  
Genel Telefon İşlemleri

## Yazılım Tuşu Tanımları

<b>Aktar</b>	Aramayı aktarma
<b>Al</b>	Grubunuzdaki başka bir telefonda çalan aramayı cevaplama
<b>Ara</b>	Dizin listesi arama
<b>Bitir</b>	Geçerli aramayı sona erdirmeye
<b>Buluştur</b>	Buluştur konferans aramasına sahiplik yapma
<b>Cevapla</b>	Arama cevaplama
<b>Çevir</b>	Telefon numarası çevirme
<b>Çık</b>	Önceki ekrana geri dönme
<b>diğer</b>	Diğer yazılım tuşlarını görüntüleme
<b>DiğerAl</b>	İlişkili bir grupta çalan aramayı cevaplama
<b>GDinleme</b>	Ahizeyi kullanarak konuşma ve hoparlörden dinleme (Grup Dinleme)
<b>GDKap</b>	Grup Dinleme'yi devre dışı bırakma
<b>GeriAra</b>	Meşgul bir dahili hat kullanılabilir olduğunda bildirim alma
<b>GrupAl</b>	Başka bir grupta veya başka bir hatta çalan aramayı cevaplama
<b>Güncelle</b>	İçeriği yenileme
<b>Hzl.Yön</b>	Aramayı sesli mesaj sistemine gönderme veya yönlendirme
<b>İptal</b>	Bir eylemi iptal etme veya değişiklikleri uygulamadan bir ekrandan çıkma
<b>Kaldır</b>	Konferans katılımcısını kaldırma
<b>Kapat</b>	Geçerli pencereyi kapatma
<b>Katıl</b>	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma
<b>kKatıl</b>	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma ve konferans oluşturma

<b>KonfList</b>	Konferans katılımcılarını görme
<b>Konfrn</b>	Konferans görüşmesi oluşturma
<b>KslAra</b>	Hızlı arama dizin numarasını kullanarak arama
<b>Mesajlar</b>	Sesli posta sistemine erişme
<b>Monitör</b>	Aramayı hoparlörden dinleme
<b>MonKap</b>	Monitör seçeneğini devre dışı bırakma
<b>NumDüz</b>	Arama günlüğündeki numarayı düzenleme
<b>Park</b>	Arama Park özelliğini kullanarak bir aramayı Park etme
<b>RhtszEtm</b>	Rahatsız Etmeyin (RhtszEtm) özelliğini açma/kapatma
<b>Sil</b>	NumDüz özelliğini kullanırken imlecin sağındaki karakterleri kaldırma
<b>Sil</b>	Ayarları varsayılan değerlerine sıfırlama
<b>SnKnfÇkr</b>	Konferans aramasına eklenen son kişiyi çıkarma
<b>SornAktr</b>	Arama sorunlarını sistem yöneticisine gönderme
<b>Tekrar ara</b>	En son aranan numarayı tekrar arama
<b>Temizle</b>	Kayıtları veya ayarları silme
<b>TmArmİl</b>	Arama iletmeyi ayarlama/iptal etme
<b>VidModu</b> (yalnızca SCCP)	Video görüntüleme modu seçme
<b>Yeni Arama</b>	Yeni arama yapma
<<	Girilen karakterleri silme
>>	Girilen karakterlerde ilerleme

## Telefon Ekranı Simgeleri

Hat ve Arama Durumu	
	Arama iletme etkin
	Bekletilen arama
	Bağlanan arama
	Ahize kaldırılmış
	Telefon kapalı
	Gelen arama
	Paylaşılan hat kullanımda
	Kimlik doğrulaması yapılan arama
	Şifreli arama
Diğer Özellikler	
	Hızlı Arama yapılandırıldı
	Bekleyen mesaj
	Seçenek belirlendi
	Özellik etkin
	Arama günlüğündeki URL girişi düzenlenmek için hazır (yalnızca SIP)
Ses veya Video Modu	
	Ahize kullanımda
	Hoparlör kullanımda (Monitör açık)
	Video etkin (yalnızca SCCP ile Cisco Unified IP Phone 7911G)

## Düğme Simgeleri

	Ses Düzeyi
	Gezinti
	Beklet
	Uygulamalar Menüü

## Hızlı Arama

Bunun için...	Bunu yapın...
Numarayı hızlı arama	<ul style="list-style-type: none"> <li> düğmesine basın ve çevrilecek numarayı seçin.</li> <li> düğmesine basın ve <b>Dizinler &gt; Hızlı Aramalar</b> seçeneğini belirleyin. Çevrilecek numarayı seçin.</li> <li>Telefon kapalıyken bir hızlı arama numarası girin ve <b>KslAra</b> tuşuna basın.</li> </ul>