






## Uobičajene radnje sa telefonom

Pregledanje pomoći na mreži za telefon	Pritisnite  .
Upućivanje poziva	Podignite slušalicu pre ili posle biranja broja.
Ponovno biranje broja	Pritisnite <b>PonBir</b> . Ili pritisnite dugme za navigaciju dok je slušalica spuštена da biste videli svoju evidenciju „Pozvani brojevi“.
Prebacivanje na slušalicu u toku poziva	Podignite slušalicu.
Prebacivanje na zvučnik ili slušalicu u toku poziva	Pritisnite  ili  , a zatim spustite slušalicu.
Priгуšivanje zvuka na telefonu	Pritisnite  .
Korišćenje evidencije poziva	Pritisnite  da biste odabrali evidenciju poziva. Da biste pozvali broj, istaknite stavku na listi i podignite slušalicu.
Uređivanje broja	Pritisnite <b>UredBr</b> , << ili >>.
Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva	Pritisnite na dugme <b>Čekanje</b> ili <b>Nastavi</b> .
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite <b>Prenesi</b> , unesite broj, a zatim ponovo pritisnite <b>Prenesi</b> .
Započinjanje standardnog (ad hok) konferencijskog poziva	Pritisnite <b>dodatno</b> > <b>Konfer</b> , izaberite broj učesnika, a zatim ponovo pritisnite <b>Konfer</b> .



Autorsko pravo © 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovani žigovi korporacije Cisco Systems, Inc. ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama. Svi ostali žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na Web lokaciji pripadaju svojim vlasnicima. Upotreba reči „partner“ ne odnosi se na partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (0502R)

OL-12014-01



### Kratke informacije

## Cisco Unified IP telefoni 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE za Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP i SIP)

Definicije softverskih tastera

Ikone ekrana telefona

Ikone dugmadi

Uobičajene radnje sa telefonom

## Definicije softverskih tastera

<b>Ažuriraj</b>	Osvežavanje sadržaja
<b>Biraj</b>	Biranje broja telefona
<b>Detalji</b>	Otvorite zapis „Detalji“ za poziv sa više strana u evidencijama „Propušteni pozivi“ i „Primljeni pozivi“
<b>DirPren</b>	Prenos dva poziva jednog drugome
<b>dodatno</b>	Prikaz dodatnih softverskih tastera
<b>DodSebe</b>	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji
<b>GJaviSe</b>	Odgovor na poziv u drugoj grupi
<b>Glavno</b>	Prikaz glavnog menija pomoći
<b>Izađi</b>	Povratak na prethodni ekran
<b>Izbor</b>	Izaberite stavku menija ili poziv
<b>Izbriši</b>	Uklanjanje znakova desno od kursora pri korišćenju funkcije „UredBr“
<b>JaviSe</b>	Odgovor na poziv u svojoj grupi
<b>kDodSebe</b>	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji i uspostavljanje konferencije
<b>Konfer</b>	Kreiranje konferencijskog poziva
<b>MeetMe</b>	Uspostavljanje „Meet-Me“ konferencije
<b>Nastavi</b>	Nastavljanje poziva na čekanju
<b>Nazad</b>	Povratak na prethodnu temu pomoći
<b>NeUzn</b>	Isključivanje funkcije „Ne uznemiravaj“ (NeUzn)
<b>NoviPoz</b>	Upućivanje novog poziva
<b>Obriši</b>	Brisanje zapisa ili podešavanja
<b>Odgovori</b>	Odgovor na poziv
<b>OJaviSe</b>	Odgovor na poziv koji zvoni u pridruženoj grupi
<b>Otkazi</b>	Otkazivanje radnje ili napuštanje ekrana bez primene izmena

<b>Park</b>	Skladištenje aktivnog poziva pomoću opcije parkiranja poziva
<b>PočVredn</b>	Vraćanje podešavanja na podrazumevano stanje
<b>PonBir</b>	Pozivanje poslednjeg biranog broja
<b>PrekPoz</b>	Prekid tekućeg poziva
<b>Prenesi</b>	Prenos poziva
<b>Pretraži</b>	Pretraživanje kataloga
<b>PrimObav</b>	Primanje obaveštenja kad lokal koji je zauzet postane dostupan
<b>PrSve</b>	Podešavanje/otkazivanje prosleđivanja poziva
<b>QRT</b>	Prosleđivanje problema vezanih za pozive administratoru sistema
<b>Sačuvaj</b>	Čuvanje izabranih podešavanja
<b>SkrBir</b>	Pozivanje korišćenjem broja indeksa brzog biranja
<b>Spoji</b>	Spajanje više poziva na jednoj liniji da bi se uspostavila konferencija
<b>tSkreni</b>	Slanje poziva u sistem za razmenu glasovnih poruka
<b>Učesnici</b>	Pregled učesnika konferencije
<b>Ukloni</b>	Uklanjanje učesnika konferencije
<b>UkIPUč</b>	Odbacivanje poslednjeg učesnika dodatog konferencijskom pozivu
<b>UredBr</b>	Uređivanje broja u evidenciji poziva
<b>Veza</b>	Pregled relevantnih tema pomoći
<b>VidRežim</b>	Odaberite režim video ekrana
<b>Zatvori</b>	Zatvaranje tekućeg prozora
<<	Brisanje unetih znakova
>>	Kretanje kroz unete znakove

## Ikone ekrana telefona

### Stanje linije i poziva

	Prosleđivanje poziva omogućeno
	Poziv stavljen na čekanje
	Uspostavljena veza
	Dolazni poziv
	Podignuta slušalica
	Spuštena slušalica
	Deljena linija se koristi

### Bezbedni pozivi

	Autorizovani poziv
	Šifrovani poziv

### Izabrani uređaj

	Ručna slušalica se koristi
	Slušalice se koriste
	Telefonski zvučnik se koristi

### Ostale funkcije

	Zauzeta linija u brzom biranju, evidenciji poziva ili listi kataloga (BLF funkcija)
	Neaktivna linija u brzom biranju, evidenciji poziva ili listi kataloga (BLF funkcija)
	Brzo biranje, evidencija poziva ili lista kataloga (status linije nepoznat)
	Poruka čeka

	Video omogućen
	Opcija izabrana
	Funkcija omogućena
	Dodeljena URL adresa telefonske usluge
	Stavka URL adrese u evidenciji poziva je spremna za uređivanje

## Ikone dugmadi

	Poruke
	Usluge
	Pomoć
	Katalozi
	Postavke
	Jačina tona
	Zvučnik
	Priguši ton
	Slušalice