

הגדרות של מקשי בחירה

חיוג בעזרת מספר לחיוג מהיר	ח. מקוצר
מענה לשיחה	ענה
חזרה לנושא העזרה הקודם	חזרה
הצטרפות לשיחה בקו משותף	הצטרף
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה.	נסה שוב
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.	בטל
הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה.	הצטרף מ.
מחיקת רשומות או הגדרות	נקה
סגירת החלון הנוכחי	סגור
הקמת שיחת ועידה	ועידה
הצגת משתפי הוועידה	מתוועדים
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ערוך חיוג	מחק
פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'.	פרטים (SCCP בלבד)
חיוג מספר טלפון	חייג
העברת שתי שיחות זו לזו	העבר יש. (SCCP בלבד)
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'	לאלהפריע
עריכת מספר ביומן שיחות	ערוך חיוג
ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית	סיים שיחה
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	מחק
חזרה למסך הקודם	צא
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת	קב. חטיפה
העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות	הפנה מיד
צירוף מספר שיחות בקו אחד כדי להקים שיחת ועידה	צירוף (SCCP בלבד)



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE and 7941G/7941G-GE עבור Cisco Unified Communications Manager גרסה 6.0 (SIP וכן SCCP)

הגדרות מקשי הבחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים
משימות נפוצות בטלפון

משימות טלפון שיחות

לחץ .	הצגת העזרה המוקוונת בטלפון
הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על ח.חוזר . לחלופין, לחץ על לחצן הניווט כאשר הטלפון השפופרת לעריסה, כדי להציג את היומן 'שיחות שבוצעו'.	חיוג חוזר של מספר
הרם את השפופרת.	מעבר לשפופרת במהלך שיחה
לחץ על או ולאחר מכן הנח את השפופרת בעריסה.	מעבר לרמקול או אוזנייה במהלך שיחה.
לחץ .	השתקת הטלפון
לחץ כדי לבחור ביומן שיחות. כדי לחייג, סמן רשימה והרם את השפופרת.	שימוש ביומני שיחות
לחץ על ע' חיוג << >> .	עריכת מספר
לחץ על החזק או על המשך .	החזקה/המשך שיחה
לחץ על העבר , הזן את המספר ולחץ שוב על העבר .	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על לחצן האינטרקום, הזן מספר במידת הצורך ודבר לאחר הישמע הצליל.	ביצוע שיחת פנים
לחץ על עוד < ועידה , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13296-01

גישה לתכונה	
תכונה משויכת ללחצן	
ניידות משויכת ללחצן	
החזקה משויכת ללחצן	
ועידה משויכת ללחצן	
העברה משויכת ללחצן	
כתובת URL של שירות טלפונים משויכת ללחצן	
רישום כתובת URL ביומן שיחות מוכן לעריכה (SIP בלבד)	
אפשרות שנבחרה	
תכונה מופעלת	

סמלי הלחצנים

הודעות	
שירותים	
עזרה	
ספרי טלפון	
הגדרות	
אמצעי אחסון	
רמקול	
השתק	
אוזניות	

הסמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה	
י'העברת שיחות' מופעלת	
שיחה במצב 'החזקה'	
שיחה מחוברת	
שיחה נכנסת	
לא בעריסה	
בעריסה	
קו משותף בשימוש	
הודעה ממתינה	
שיחה מאומתת	
שיחה מוצפנת	
קו תפוס ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)	
קו לא פעיל ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)	
רשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (מצב הקו אינו ידוע)	
הקו במצב 'לא להפריע' (התכונה BLF)	
קו פנים לא פעיל	
שיחת פנים חד-כיוונית	
שיחת פנים דו-כיוונית מצב שמע או וידאו	
מצב שמע או וידאו	
השפופרת בשימוש	
האוזניים בשימוש	
הדיבורית בשימוש	
מאופשר וידאו (SCCP בלבד)	

קישורים	הצגת נושאי עזרה שונים
ראשי	הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה
MeetMe	אירוח שיחת ועידה Meet-Me
עוד	הצגת מקשי בחירה נוספים
החל שיחה	התחלת שיחה חדשה
חטיפה אחרת	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
חנה	אחסון שיחה באמצעות 'שיחה חונה'
חטיפה	מענה לשיחה בקבוצה שלך
QRT	שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת
ח.חוזר	חיוג חוזר של המספר האחרון
הסר	ניתוק משתתף משיחת ועידה
המשך	המשך שיחה בהחזקה
RmLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
שמור	שמירת ההגדרות שנבחרו
חפש	חיפוש רישום במדרוך טלפונים
בחר	בחירת פריט בתפריט או שיחה
העבר	העברת שיחה
עדכן	רענון התוכן
וידאו (SCCP בלבד)	בחירת מצב של תצוגת וידאו
>>	מחיקת תווים שהוזנו
<<	תנועה בין תווים שהוזנו