


Algemene telefoontaken

De Help op de telefoon weergeven	Druk op  .
Een gesprek tot stand brengen	Haal de hoorn van de haak voor of nadat u een nummer kiest.
Een nummer opnieuw kiezen	Druk op Herhaal . Of druk op de navigatieknop, met de hoorn op de haak, om het logboek met gevoerde gesprekken weer te geven.
Tijdens een gesprek overschakelen naar de hoorn	Neem de hoorn van de haak.
Tijdens een gesprek overschakelen naar de luidspreker of headset	Druk op  of  en leg de hoorn op de haak.
Geluid van de telefoon dempen	Druk op  .
Logboeken met gesprekken gebruiken	Druk op  om een logboek met gesprekken te kiezen. Markeer een vermelding in de lijst en neem de hoorn van de haak om te kiezen.
Een nummer bewerken	Druk op KiezBew , << of >>.
Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten	Druk op Wacht of Hervat .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op Doorverbinden , voer het nummer in en druk nogmaals op Doorverbinden .
Een intercomgesprek tot stand brengen	Druk op de intercomknop , voor indien nodig een nummer in en spreek nadat u de toon hebt gehoord.
Een (ad hoc) standaardconferentiegesprek starten	Druk op meer > Confrn , kies het nummer van een deelnemer en druk nogmaals op Confrn .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15190-01



REFERENTIEKAART



Cisco Unified IP-telefoon 7962G en 7942G voor Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP en SIP)

Overzicht van sneltoetsen
Pictogrammen op het
telefoonscherm
Toetspictogrammen
Algemene telefoontaken

Overzicht van sneltoetsen

Afsluiten	Terugkeren naar het vorige scherm
Annul	Een actie annuleren of een scherm afsluiten zonder wijzigingen toe te passen
AOPn	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een bijbehorende groep
Beantw	Een gesprek beantwoorden
Bijwrk	Inhoud vernieuwen
cInbrkn	Inbreken in een gesprek op een gedeelde lijn en een conferentiegesprek tot stand brengen
Conflst	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
Confrn	Een conferentiegesprek opzetten
Details (alleen SCCP)	Het record met details openen voor een gesprek met meerdere deelnemers in de logboeken met gemiste en ontvangen gesprekken
DirDrvb (alleen SCCP)	Twee gesprekken met elkaar doorverbinden
dOml	Een gesprek doorsturen of omleiden naar een voicemailstelsysteem
Doorvb	Een gesprek doorverbinden
Dschak	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren
Einde	Het huidige gesprek of het huidige intercomgesprek afbreken
GOPn	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een andere groep
Herhaal	Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
Hervat	Een gesprek uit de wacht terugnemen
Hoofd	Hoofdmenu van de Help weergeven
Inbrkn	Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn
Kies	Een menuoptie of gesprek selecteren
KiezBew	Een nummer in een gesprekslogboek bewerken

Kiezen	Een telefoonnummer kiezen
Koppel	Verwante Help-onderwerpen weergeven
KortKies	Een nummer kiezen met een snelkiescode
meer	Aanvullende sneltoetsen weergeven
MeetMe	Een Meet-Me-conferentiegesprek starten
Nieuw	Een nieuw gesprek tot stand brengen
NST	Niet storen (NST) in-/uitschakelen
Opnemen	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in uw groep
Opslaan	De gekozen instellingen opslaan
Park	Een gesprek opslaan met Gesprek parkeren
QRT	Problemen met gesprekken doorsturen naar de systeembeheerder
Samenv (alleen SCCP)	Bestaande gesprekken samenvoegen als conferentiegesprek
Sluiten	Het huidige venster sluiten
Terug	Teruggaan naar het vorige Help-onderwerp
TrgBln	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
Verwij	Een deelnemer uit een conferentiegesprek verwijderen
Verwij	Tekens rechts van de cursor verwijderen wanneer u KiezBew gebruikt
VidMode (alleen SCCP)	Een videoweergavemodus selecteren
Vrwdr	De deelnemer verwijderen die het laatst is toegevoegd aan een conferentiegesprek
Wissen	Records of instellingen verwijderen
Wissen	Standaardinstellingen terugzetten
Zoeken	Een vermelding in een telefoonlijst zoeken
<<	Ingevoerde tekens verwijderen
>>	De cursor door ingevoerde tekens verplaatsen

Pictogrammen op het telefoonscherm

Lijn- en gesprekstatus

	Doorschakelen gesprekken ingeschakeld
	Gesprek in de wacht
	Verbonden gesprek
	Binnenkomend gesprek
	Van de haak
	Op de haak
	Gedeelde lijn in gebruik
	Er zijn nieuwe berichten
	Geverifieerd gesprek
	Gecodeerd gesprek
	Lijn bezet voor snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (BLF-functie)
	Lijn inactief voor snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (BLF-functie)
	Snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (lijnstatus onbekend)
	Lijn-in Niet storen (BLF-functie)
	Intercomlijn niet-actief
	Intercomlijn in eenrichtings-audiogesprek
	Intercomlijn in tweerichtings-audiogesprek

Audio- of videomodus

	Hoorn in gebruik
	Headset in gebruik

	Luidspreker in gebruik
	Video ingeschakeld (alleen SCCP)
Toegang tot functies	
	Functie toegewezen aan knop
	Mobiliteit toegewezen aan toets
	Wachtstand toegewezen aan toets
	Conferentie toegewezen aan toets
	Doorverbinden toegewezen aan toets
	URL telefoonservice toegewezen aan toets
	URL-item in een logboek met gesprekken is gereed voor bewerken (alleen SCCP)
	Optie geselecteerd
	Functie ingeschakeld

Toetspictogrammen

	Berichten
	Services
	Help
	Telefoonlijsten
	Instellingen
	Volume
	Luidspreker
	Dempen
	Headset