

## פעולות שכיחות

הצגת העזרה המקוונת בטלפון ביצוע שיחה	לחץ  ?
חיוג חוזר של מספר	לחץ על <b>ח.חוזר</b> , לחלופין, לחץ על לחצן הניווט כאשר הטלפון השפופרת לעריסה, כדי להציג את היומן 'שיחות שבוצעו'.
מעבר לשפופרת במהלך שיחה	הרם את השפופרת.
מעבר לרמקול או אוזנייה במהלך שיחה	לחץ על  או  , ולאחר מכן הנח את השפופרת בעריסה.
השתקת הטלפון	לחץ  .
שימוש ביומני שיחות	לחץ  כדי לבחור ביומן שיחות. כדי לחייג, סמן רשימה והרם את השפופרת.
עריכת מספר	לחץ על ע' <b>חיוג</b> , << או >>
החזקה/המשך שיחה	לחץ על <b>החזק</b> או על <b>המשך</b>
העברת שיחה למספר חדש	לחץ על <b>העבר</b> , הזן את המספר ולחץ שוב על <b>העבר</b> .
ביצוע שיחות פנים	לחץ על <b>לחצן האינטרקום</b> , <b>הזן מספר במידת הצורך</b> ו <b>דבר לאחר הישמע הצליל</b> .
הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)	לחץ על <b>עוד</b> < <b>ועידה</b> , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על <b>ועידה</b> .



### מדריך בזק



## Cisco Unified IP Phone 7962G and 7942G for Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP and SIP)

הגדרות מקשי בחירה  
 הסמלים במסך הטלפון  
 סמלי הלחצנים  
 פעולות שכיחות

## הגדרות מקשי בחירה

חיוג באמצעות מספר לחיוג מהיר	<b>ח. מקוצר</b>
מענה לשיחה	<b>ענה</b>
חזרה לנושא העזרה הקודם	<b>חזרה</b>
הצטרפות לשיחה בקו משותף	<b>הצטרף</b>
קבלת הודעה על שלווח תפוסה שהתפנתה.	<b>נסה שוב</b>
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.	<b>ביטול</b>
הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה.	<b>הצטרף מ.</b>
הגדרה או ביטול של העברת שיחות	<b>עקובאחרי</b>
מחיקת רשומות או הגדרות	<b>נקה</b>
סגירת החלון הנוכחי	<b>סגור</b>
הצגת המשתתפים בשיחת ועידה	<b>מתוועדים</b>
הקמת שיחת ועידה	<b>ועידה</b>
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג	<b>מחק</b>
פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'.	<b>פרטים (SCCP בלבד)</b>
חיוג מספר טלפון	<b>חייג</b>
העברת שתי שיחות זו אל זו	<b>העבר יש. (SCCP בלבד)</b>
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'	<b>לאלהפריע</b>
עריכת מספר ביומן שיחות	<b>ע' חיוג</b>
ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית	<b>סים שיחה</b>
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	<b>מחיקה</b>
חזרה למסך הקודם	<b>צא</b>



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

	מאופשר וידאו (SCCP בלבד)
<b>גישה לתכונה</b>	
	תכונה משויכת ללחצן
	ניידות משויכת ללחצן
	החזקה משויכת ללחצן
	ועידה משויכת ללחצן
	העברה משויכת ללחצן
	כתובת URL של שירות טלפונים משויכת ללחצן
	רישום כתובת URL ביומן שיחות מוכן לעריכה (SIP בלבד)
	אפשרות שנבחרה
	תכונה מופעלת

## סמלי הלחצנים

	הודעות
	שירותים
	עזרה
	ספריות
	הגדרות
	עוצמת הקול
	רמקול
	השתק
	אוזניות

## הסמלים במסך הטלפון

<b>מצב קו ושיחה</b>	
	'העברת שיחות' מופעלת
	שיחה במצב 'החזקה'
	שיחה מחוברת
	שיחה נכנסת
	לא בעריסה
	בעריסה
	קו משותף בשימוש
	הודעה ממתינה
	שיחה מאומתת
	שיחה מוצפנת
	קו תפוס ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)
	קו לא פעיל ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)
	רשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (מצב הקו אינו ידוע)
	הקו במצב 'לא להפריע' (התכונה BLF)
	קו אינטרקום במצב לא פעיל
	קו אינטרקום בשיחת שמע חד-כיוונית
	קו אינטרקום בשיחת שמע דו-כיוונית
<b>מצב שמע או וידאו</b>	
	השפופרת בשימוש
	האוזנייה בשימוש
	הדיבורית בשימוש

<b>קב. חטיפה</b>	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת
<b>הפנה מיד</b>	שליחה או ניתוב שיחה מחדש למערכת הודעות קוליות
<b>צירוף (SCCP בלבד)</b>	צירוף של שיחות קיימות ליצירת שיחת ועידה
<b>קישורים</b>	הצגת נושאי עזרה קשורים
<b>ראשי</b>	הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה
<b>MeetMe</b>	אירוח שיחת ועידה Meet-Me
<b>עוד</b>	הצגת מקשי בחירה נוספים
<b>החל שיחה</b>	התחלת שיחה חדשה
<b>חטיפה אח.</b>	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
<b>חנה</b>	שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'
<b>חטיפה</b>	מענה לשיחה בקבוצה שלך
<b>QRT</b>	שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת
<b>ח.חוזר</b>	חיוג חוזר של המספר האחרון
<b>הסר</b>	ניתוק משתתף משיחת ועידה
<b>המשך</b>	המשך שיחה בהחזקה
<b>RmLstC</b>	ניתוק המשתתף שחבר אחרון לשיחת ועידה
<b>שמירה</b>	שמירת ההגדרות שנבחרו
<b>הפש</b>	חיפוש רישום במדריך טלפונים
<b>בחר</b>	בחירת פריט בתפריט או שיחה
<b>העברה</b>	העברת שיחה
<b>עדכון</b>	רענון התוכן
<b>מצב וידאו (SCCP בלבד)</b>	בחירת מצב של תצוגת וידאו
>>	מחיקת תווים שהוזנו
<<	תנועה בין תווים שהוזנו