






## Activități obișnuite efectuate la telefon

Vizualizați ajutorul online pe telefon	Apăsați  .
Efectuați un apel	Treceți în mod „scos din furcă” înainte sau după ce formați un număr.
Reapelați un număr	Apăsați pe <b>Reapl.</b> Sau, apăsați butonul Navigare în timp ce receptorul este în furcă, pentru a vedea jurnalul Apeluri efectuate.
Comutați pe receptor în timpul unui apel	Ridicați receptorul.
Comutați pe difuzor sau pe căști în timpul unui apel	Apăsați  sau  , apoi puneți receptorul în furcă.
Dezactivați sunetul pe telefonul dvs.	Apăsați  .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Apăsați  pentru a alege un jurnal de apeluri. Pentru a apela, evidențiați o listă și treceți în modul „scos din furcă”.
Editați un număr	Apăsați <b>EditApel</b> , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Apăsați <b>Așteptare</b> sau <b>Reluare</b> .
Transferați un apel la un nou număr	Apăsați pe <b>Transfer</b> , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe <b>Transfer</b> .
Efectuați un apel intercom	Apăsați <b>butonul intercom, introduceți un număr dacă este necesar și vorbiți după ce auziți tonul.</b>
Începeți un apel conferință standard (ad-hoc)	Apăsați <b>mai mult</b> > <b>Confrn.</b> apelați participantul, apoi apăsați din nou pe <b>Confrn.</b>



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17145-01



### REFERINȚE RAPIDE



## Telefoanele IP Cisco Unified 7962G și 7942G pentru Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP și SIP)

Definiții pentru chei soft

Pictogramele de pe ecranul telefonului

Pictograme tip buton





















Activități obișnuite efectuate la telefon












## Definiții pentru chei soft

<b>Actual.</b>	Reîmprospătați conținutul
<b>Alăt.</b>	Alăturați apelurile existente pentru a crea o conferință
<b>Apel nou</b>	Efectuați un nou apel
<b>ApelAbr</b>	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
<b>Apelare</b>	Formați un număr de telefon
<b>Căutare</b>	Căutați o listă de directoare
<b>Confrn</b>	Creați un apel conferință
<b>Detalii (numai SCCP)</b>	Deschideți înregistrarea Detalii, pentru un apel cu mai mulți participanți, din jurnalele Apeluri pierdute și Apeluri primite
<b>DevIm</b>	Trimiteți sau redirecționați un apel la un sistem de mesagerie vocală
<b>EditApel</b>	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
<b>Elimin.</b>	Eliminați un participant la conferință
<b>Eliminare</b>	Restabiliți setările la valorile lor implicite
<b>ElimUltAp</b>	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
<b>ForțareC</b>	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
<b>Golire</b>	Ștergeți înregistrări sau setări
<b>Ieșire</b>	Reveniți la ecranul anterior
<b>IntrareF</b>	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
<b>Înapoi</b>	Reveniți la subiectul anterior din Ajutor
<b>Închid.</b>	Închideți fereastra curentă
<b>Întâln.</b>	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire
<b>Legături</b>	Vizualizați subiecte de Ajutor corelate
<b>ListConf</b>	Vizualizați participanții la conferință
<b>mai mult</b>	Afișați chei soft suplimentare










<b>ModVideo</b> (numai SCCP)	Alegeți un mod de afișare video
<b>ND</b>	Activați/dezactivați Nu deranjați (ND)
<b>Parcare</b>	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
<b>PrelAlt</b>	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
<b>PrelGrp</b>	Răspundeți la un apel care sună la alt grup sau pe altă linie
<b>Preluare</b>	Răspundeți la un apel care sună la un alt telefon din cadrul grupului dvs.
<b>Princip.</b>	Afișați meniul principal de Ajutor
<b>QRT</b>	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
<b>Răspuns</b>	Răspundeți la un apel
<b>Reapelare</b>	Reapelați cel mai recent număr format
<b>RedirTot</b>	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
<b>Reluare</b>	Reluați un apel plasat în așteptare
<b>RepApel</b>	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
<b>Revocare</b>	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
<b>Salvare</b>	Salvați setările alese
<b>Selectare</b>	Selectați un element de meniu sau un apel
<b>Ștergere</b>	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
<b>TermApel</b>	Deconectați apelul curent sau apelul intercom curent
<b>Transfer</b>	Transferați un apel
<b>TrnsfDir</b> (numai SCCP)	Transferați două apeluri între ele
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse

## Pictogramele de pe ecranul telefonului

	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Apel de intrare
	Scos din furcă
	În furcă
	Linie partajată în uz
	Mesaj în așteptare
	Apel autentificat
	Apel criptat
	Linia monitorizată prin BLF este în uz
	Linia monitorizată prin BLF este inactivă
	Linia monitorizată prin BLF sună (Preluare BLF)
	Apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (stare linie necunoscută)
	Linie în starea Nu deranjați (caracteristică BLF)
	Linie intercom în stare inactivă
	Linie intercom în apel audio unidirecțional
	Linie intercom în apel audio bidirecțional
	Receptor în uz
	Căști în uz

	Difuzor în uz
	Video activat (numai SCCP)
	Caracteristică asociată la buton
	Mobilitate asociată la buton
	Așteptare asociată la buton
	Conferință asociată la buton
	Transfer asociat la buton
	URL servicii telefonice asociat la buton
	Intrarea URL dintr-un jurnal de apeluri este gata de editare (numai SIP)
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată

## Pictograme tip buton

	Mesaje
	Servicii
	Ajutor
	Directoare
	Setări
	Volum
	Difuzor
	Fără sonor
	Căști