






## Najčešći zadaci telefona

Pregled online pomoći telefona	Pritisnite  .
Upućivanje poziva	Podignite slušalicu prije ili poslije biranja broja.
Biranje broja ponovno	Pritisnite <b>PonBir</b> . Ili pritisnite gumb Navigacija dok je slušalica spuštена kako bi vidjeli popis Upućenih poziva.
Prijelaz na slušalicu tijekom poziva	Podignite slušalicu.
Prijelaz na zvučnik ili slušalicu tijekom poziva	Pritisnite  ili  , a zatim spustite slušalicu.
Stišavanje telefona	Pritisnite  .
Uporaba zapisa vaših poziva	Pritisnite  za odabir zapisa poziva. Za biranje, označite stavku i podignite slušalicu.
Mijenjanje broja	Pritisnite <b>UrediBir</b> , << ili >>.
Zadržavanje/nastavak razgovora	Pritisnite <b>Čekanje</b> ili <b>Nastavi</b> .
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite <b>Prijenos</b> , unesite broj, a zatim pritisnite ponovno <b>Prijenos</b> .
Pokretanje uobičajenog (ad hoc) konferencijskog poziva	Pritisnite <b>više puta &gt; Konfer.</b> , birajte sudionike, a zatim ponovno pritisnite <b>Konfer.</b>



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Cisco Systems, Inc. ili njezinih podružnica u SAD i nekim drugim državama. Svi drugi registrirani znaci, spomenuti u ovom dokumentu ili na web stranicama, vlasništvo su svojih vlasnika. Uporaba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.

OL-11958-01



## Cisco Unified IP Phone 7970 Series za Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP i SIP)

Definicije funkcijskih tipki  
Ikone zaslona telefona  
Ikone gumba  
Najčešći zadaci telefona








## Definicije funkcijskih tipki

<b>Ažuriraj</b>	Osvježavanje sadržaja
<b>Biraj</b>	Biranje telefonskog broja.
<b>Brisanje</b>	Uklanjanje znakova s desne strane pokazivača prilikom uporabe funkcije UrediBir
<b>Brisanje</b>	Vraćanje postavki na zadane vrijednosti
<b>Glavno</b>	Prikaz glavnog izbornika pomoći
<b>Hvatanje</b>	Javljanje na poziv u vašoj skupini
<b>HvatGPoz</b>	Javljanje na poziv koji zvuči u drugoj skupini
<b>Izbriši</b>	Brisanje zapisa ili postavki
<b>Izlaz</b>	Povratak na prethodni zaslon
<b>IzrPrij</b>	Međusobni uzajamni prijenos između dva poziva
<b>Javljanje</b>	Javljanje na poziv
<b>Konfer.</b>	Stvaranje konferencijskog poziva
<b>KonfPop</b>	Pregled sudionika konferencije
<b>NačVid</b>	Izbor video načina rada
<b>Nastavi</b>	Vraćanje poziva s čekanja
<b>Natrag</b>	Povratak na prethodnu temu pomoći
<b>Ne ometaj</b>	Isključite Ne uznemiravaj (DND)
<b>NoviPoz</b>	Upućivanje novog poziva
<b>Odaberi</b>	Odabir stavke izbornika ili poziva
<b>OPickUp</b>	Javljanje na poziv koji je u pridruženoj skupini
<b>Pojednosti</b>	Otvaranje zapisa Pojednosti za poziv s više sudionika u zapisima Propušteni pozivi i Priljeni pozivi
<b>Poništi</b>	Poništenje naredbe ili izlaz iz zaslona bez provedbe promjena
<b>Ponovno biranje</b>	Ponovno biranje posljednjega biranog broja



<b>PovPoziv</b>	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
<b>PrekPoz</b>	Prekid trenutnoga poziva
<b>Pretraživanje</b>	Pretraživanje popisa imenika
<b>Pridruži</b>	Pridruživanje nekoliko poziva na jednoj liniji radi stvaranja konferencijskog poziva
<b>Prijenos</b>	Prijenos poziva
<b>ProsSve</b>	Postavljanje/poništanje prosljeđivanja poziva
<b>QRT</b>	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
<b>SkraćBir</b>	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
<b>Spremi</b>	Spremanje odabranih postavki
<b>Spremnik</b>	Smještanje poziva u spremnik
<b>Sudjel.</b>	Pokretanje konferencije sa sastankom
<b>TrPreusm</b>	Slanje poziva sustavu glasovnih poruka
<b>Ukloni</b>	Uklanjanje sudionika iz konferencije
<b>UklSud</b>	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
<b>Upad</b>	Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji
<b>UpadUPoz</b>	Pridruživanje aktivnom pozivu na zajedničkoj liniji i uspostavljanje konferencijskog poziva
<b>UrediBir</b>	Uređivanje broja u zapisu s pozivima
<b>Veze</b>	Pogledajte Teme pomoći
<b>više</b>	Prikaz dodatnih funkcijskih tipki
<b>Zatvori</b>	Zatvaranje trenutnoga prozora
<<	Brisanje unesenih znakova
>>	Kretanje kroz unesene znakove

## Ikone zaslona telefona




### Stanja linija i poziva

	Omogućeno prosljeđivanje
	Poziv na čekanju
	Spojeni poziv
	Dolazni poziv
	Podignuta slušalica
	Spuštena slušalica
	Zajednička linija, trenutno se koristi





### Sigurni pozivi






	Autentificirani poziv
	Šifrirani poziv

### Odabrani uređaj









	Slušalica se koristi
	Naglavna slušalica se koristi
	Zvučnik se koristi

### Ostale značajke

	Zauzeće linije pri brzom biranju, zapis poziva ili ispis brojeva imenika (BLF značajka)
	Mirovanje linije pri brzom biranju, zapis poziva ili ispis brojeva imenika (BLF značajka)
	Brzo biranje, zapis poziva ili ispis brojeva imenika (status linije nepoznat)
	Poruka na čekanju

	Video omogućen
	Odabrana mogućnost
	Omogućena značajka
	Dodijeljen URL usluge telefona
	URL unos u zapisu poziva je spreman za uređivanje

## Ikone gumba

	Poruke
	Usluge
	Pomoć
	Imenici
	Postavke
	Zvučnik
	Stišaj
	Naglavne slušalice