

הגדרות מקשי בחירה

בחר	בחירת פריט בתפריט או שיחה
ביטול	ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים
החל שיחה	התחלת שיחה חדשה
המשך	המשך שיחה בהחזקה
הסר	ניתוק משתתף משיחת ועידה
העבר יש' (SCCP בלבד)	העברת שתי שיחות זו אל זו
העברה	העברת שיחה
הפנה מיד	העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות
הצטרף	הצטרפות לשיחה בקו משותף
הצטרף מ.	הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה
הקודם	חזרה לנושא העזרה הקודם
ועידה	הקמת שיחת ועידה
ח. מקוצר	חיוג באמצעות מספר לחיוג מהיר
ח.חוזר	חיוג חוזר של המספר האחרון
חטיפה	מענה לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר בקבוצה שלך
חטיפה אח.	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
חייג	חיוג מספר טלפון
חיפוש	חיפוש רישום במדריך טלפונים
חנה	שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חוננה'
לאלהפריע	הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'
מחיקה	איפוס ההגדרות לברירות המחדל
מחק	מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP Phone 7975G Cisco Unified Communications Manager גרסה 7.0 (SIP וכן SCCP)

הגדרות מקשי בחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

לחץ ?	הצגת העזרה המקוונת בטלפון
הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על ח.חוזר. לחלופין, לחץ על לחצן הניווט כאשר שפופרת הטלפון בעריסה, כדי להציג את היומן 'שיחות שבוצעו'.	חיוג חוזר של מספר
הרם את השפופרת.	מעבר לשפופרת במהלך שיחה
לחץ על או , ולאחר מכן הנח את השפופרת בעריסה.	מעבר לרמקול או לאוזנייה במהלך שיחה.
לחץ	השתקת הטלפון
לחץ	שימוש ביומני שיחות
לחץ	שיחות. כדי לחייג, סמן רשימה והרם את השפופרת.
לחץ על ע' חיוג >> או <<.	עריכת מספר
לחץ על החזק או על המשך.	החזקה/המשך שיחה
לחץ על העבר, הזן את המספר ולחץ שוב על העבר.	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על לחצן האינטרקום, הזן מספר במידת הצורך, ודבר לאחר הישמע הצליל.	ביצוע שיחת פנים
לחץ על עוד < ועידה, חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה.	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

הדיבורית בשימוש	
מצב וידאו מופעל (SCCP בלבד)	
גישה לתכונה	
תכונה משויכת ללחצן	
ניידות משויכת ללחצן	
החזקה משויכת ללחצן	
ועידה משויכת ללחצן	
העברה משויכת ללחצן	
כתובת URL של שירות טלפונים משויכת ללחצן	
רישום כתובת URL מוכן לעריכה (SIP בלבד)	
אפשרות שנבחרה	
תכונה מופעלת	

סמלי לחצנים

הודעות	
שירותים	
עזרה	
ספריות	
הגדרות	
עוצמת הקול	
רמקול	
השתק	
אוזניות	

סמלים במסך הטלפון

'העברת שיחות' מופעלת	
שיחה במצב 'החזקה'	
שיחה מחוברת	
שיחה נכנסת	
לא בעריסה	
בעריסה	
קו משותף בשימוש	
הודעה ממתינה	
שיחה מאומתת	
שיחה מוצפנת	
קו תחת פיקוח BLF נמצא בשימוש	
קו תחת פיקוח BLF אינו פעיל	
קו תחת פיקוח BLF מצלצל (BLF Pickup)	
רשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (מצב הקו אינו ידוע)	
הקו במצב 'לא להפריע' (התכונה BLF)	
קו אינטרקום במצב לא פעיל	
קו אינטרקום בשיחת שמע חד-כיווני	
קו אינטרקום בשיחת שמע דו-כיוונית	
השפופרת בשימוש	
האוזניים בשימוש	

בחירת מצב של תצוגת וידאו	מצב וידאו SCCP (בלבד)
הצגת המשתתפים בשיחת ועידה	מתוועדים
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה	נסה שוב
מחיקת רשומות או הגדרות	נקה
סגירת החלון הנוכחי	סגור
ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית	סיים שיחה
עריכת מספר ביומן שיחות	ע' חיוג
רענון התוכן	עדכון
הצגת מקשי בחירה נוספים	עוד
מענה לשיחה	ענה
הגדרה או ביטול של העברת שיחות	עקובאחרי
פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן שיחות שלא נעני' וביומן שיחות שהתקבלו.	פרטים SCCP (בלבד)
חזרה למסך הקודם	צא
צירוף של שיחות קיימות ליצירת שיחת ועידה	צירוף SCCP (בלבד)
מענה לשיחה שמצלצלת בקבוצה אחרת או בקו אחר	קב. חטיפה
הצגת נושאי עזרה קשורים	קישורים
הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה	ראשי
שמירת ההגדרות שנבחרו	שמירה
אירוח שיחת ועידה Meet-Me	MeetMe
שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת	QRT
ניתוק המשתתף שחבר אחרון לשיחת ועידה	RmLstC
מחיקת תווים שהוזנו	>>
תנועה בין תווים שהוזנו	<<