

3 Fonctionnalités disponibles pendant une session séparée

Utilisez les commandes suivantes lorsque vous prenez part à une session séparée (pour consulter la commande du téléphone permettant d'ouvrir une session séparée, reportez-vous à la section [Fonctionnalités disponibles pendant une session](#)).



Touche	Description	Puis touche	Description
#	Écoute des options	Numéro d'option	Choix d'une option entendue
		*	Connexion à la salle principale
#0	Obtention d'aide	—	—
#1	Fermeture d'une session séparée	0	Connexion à la salle principale
		1-9	Choix d'une session séparée
#2	Appel par liste	1	Écoute du nom des participants
		*	Connexion à une session séparée
#4	Options d'admission	1	Verrouillage ou non de la session séparée
		*	Connexion à une session séparée
#5	Activation ou désactivation du mode Secret	—	—



4 Plus d'informations

Pour en savoir plus sur l'utilisation du service Cisco Unified MeetingPlace Express, lisez les documents utilisateur accessibles à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html

Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Téléphone : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2005-2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Commandes du téléphone pour Cisco Unified MeetingPlace Express Version 2.0

- 1 Accès à Cisco Unified MeetingPlace Express
- 2 Fonctionnalités disponibles pendant une session
- 3 Fonctionnalités disponibles pendant une session séparée
- 4 Plus d'informations

Sur la ligne suivante, inscrivez votre numéro de téléphone Cisco Unified MeetingPlace Express :

1 Accès à Cisco Unified MeetingPlace Express

Avant de rejoindre une téléconférence, utilisez les touches suivantes pour effectuer des tâches courantes, comme obtenir de l'aide, commencer une téléconférence ou vous connecter à celle-ci, accéder à votre profil et sélectionner une langue (si cette option est disponible sur votre système).

Composez le numéro de téléphone Cisco Unified MeetingPlace Express et tapez	Description	Puis	Description
0#	Obtention d'aide	—	—
ID de téléconférence + #	Participation à la téléconférence en tant qu'invité ¹	Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe de la téléconférence.	—
1#	Démarrage	Entrez le numéro de profil, #, le mot de passe, puis #.	—
2#	Accès au profil	Entrez le numéro de profil, #, le mot de passe, puis #.	—
		Entrez l'ID de téléconférence, puis #.	Participation à la téléconférence en tant qu'utilisateur système
		2#	Enregistrement de nom
		3#	Modification du mot de passe de profil de téléphone
3# ou 4# ou ...	Sélection de la langue ² souhaitée	Si vous y êtes invité, sélectionnez la version de la langue.	—
#	Nouvelle écoute des options	—	—

1. Les utilisateurs invités ne peuvent pas se connecter aux téléconférences réservées avec le paramètre « Personnes pouvant participer à la téléconférence » des « utilisateurs dotés des profils Cisco Unified MeetingPlace Express uniquement ».
2. Uniquement disponible sur les systèmes définis pour des options multilingues.

2 Fonctionnalités disponibles pendant une session

Après avoir rejoint une téléconférence, utilisez les commandes suivantes pour effectuer des tâches, comme vous connecter à une téléconférence, entendre un appel par liste, arrêter et quitter une téléconférence, et ajouter de nouveaux participants à celle-ci.

Touche	Description	Puis touche	Description
#	Écoute des options	Numéro d'option	Choix d'une option entendue
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#0	Obtention d'aide	—	—
#1	Session séparée	1-9	Choix d'une session séparée
		0	Connexion à la salle de téléconférence
#2	Appel par liste	1	Écoute du nom des participants
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#3	Appel d'un nouveau participant ou obtention de tous les invités manquants	1 + numéro de téléphone + #	Appel d'un nouveau participant
		3	Obtention de tous les invités manquants
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#4	Options d'admission	1	Verrouillage ou non de la salle de téléconférence
		2	Admission du participant
		3	Déconnexion du dernier entrant
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#5	Activation ou non de la fonction de silence du téléphone	—	—
#6	Enregistrement	1	Lancement ou arrêt de l'enregistrement
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#8	Arrêt de la téléconférence	3	Fin de la téléconférence
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#9	Fermeture de la téléconférence	—	—