

ةيامح" ةزيم ىلإ تاسسؤملا فتاوه ليوحت سكعلال وأ "(MPP) ةرادإلا يوتسم

فدهلا

ىلوالا ةيساسالا تاوطخلال حرش كلذكو Cisco فتاوه ىلع ةماع ةرطن ةلاقملا هذه مدقتس
سكعلال وأ (MPP) ةمظنالا ددعتم فتاه ىلإ Cisco Unified IP فتاه نم ةدحاو ةرم ليوحتلل
ىلع روثعلال نكمي. جىحصلال حاجتالا ي ف نوريس ت م كولعجتل ةريغص ةمدقم هذه ي ف اولمأت
[ةباحسلال ةيقرت ةادا](#) ي ف لمالكلا ةيلمعلال ةعباتم ىلع كدعاسي لي دب حرش

[Webex](#) ربع لاصتالا مادختسال ةسسؤم فتاه ليوحت ديرت تنك اذا طابترالا اذه ىلع رقنا

ةمدقملا

أطخلال زارطال تيشرتشا دق نوكت دق ف، جىحصلال كشب دي دجلال IP فتاه لي جىست كل ىلع رذعت اذا
اذا. جىحصلال رفوملاب هلادبتسال ةمدخلال رفومب لاصتالا بجي، لاجال وه اذه ناك اذا. كلالعمال
يوتسم ةيامح ةزيم ىلإ ةسسؤملا نم ةدحاو ةرم ليوحت ءارجا كنكمي ف، ارايخ عاجرالال نكي مل
زرطالاضعب ىلع سكعلال وأ (MPP) ةرادإلا

نېذه نېب فالخالالو هباشتالا هجوا ىلع فرعتلا ي ف بغيرت تنك اذا ةعارقلا لاضفت
[ةيلهالا تابلطتم ىلإ ةرشابم للاق تنالال انه رقنا ف، الال](#). نيذفنملا

لوكوتورب ربع تالاصتالا Cisco Unified IP و (MPP) ةمظنالا ددعتم Cisco فتاوه نم لك رفوت
توصلال (VoIP) تنرتنالا

ربع يفتاهال لاصتالا ةمدخلال رفوم نم ةمدخلال (MPP) ةرادإلا يوتسم ةيامح فتاوه بلطتت
ةلثمأ نمو. (PBX) صاخلا IP لدا بتب صاخلا تاملكملا ي ف مكحتلا مداخ وأ (ITSP) تنرتنالا
يتل IP PBX تامدخ ىلع ةلثمالا ضعب Verizon و Ring Central و WebEx ربع لاصتالا ITSP
Asterisk، تاصنم، نمضت Cisco نم (MPP) ةرادإلا يوتسم ةرادا لوكوتورب فتاوه عم لمعت
Centile، و Metaswitch.

تالاصتالا ري دم عم ايرصح مادختسالال صصخم Cisco نم دحوملا تنرتنالا لوكوتورب فتاه
يتلا ةديحولأ يه ةريبكلا ةكرشلال ف. يلخاد تاملكم ري دم وهو، Cisco نم (CUCM) ةدحوملا
وأ ةريغصلال ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةيغلل افلكم نوكتس كلذ نال، CUCM يرتشت
مجلال ةطسوتملا

ةممصم اهنال. جىراخ IP PBX وأ ITSP عم لي جىستال CUCM عم مدختسملا فتاهال ىلع رذعتي
عون نم فتاه مادختسا نكمي ال، هسفن ددصلا اذه ي فو. طقف يلخادال CUCM عم لغافتلل
CUCM عم MPP

[\(MPP\) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه: نيابتلالو ةنراقملا](#) عجار، Cisco فتاوه لوح ديزملا ةفرعمل
[Cisco نم ةدحوملا \(IP\) تنرتنالا لوكوتورب فتاوهو Cisco نم](#)

تايوت حمل لودج

[ليوحتلل قلهؤملا زرطلا](#)

[تباث چمانرب ثدحأ ىلا ةقيرتلا](#)

[يديلقثلا صيخرتلا](#)

[يديلقث باسح](#)

ليوحتلل قلهؤملا زرطلا

رورم عم ريغت ي دق اذه نكلو، لاقملا اذه هي ف رشن يذلا خيراتلا نم اراپتعا ةقيد جذامنلا هذه ةيلاحلا ةمئاقلل عجرملا ناكلما وه [Cloud Upgrade](#) نوكتي نا نكلمي .تقول

ىلا ةدحاو ةرم ليوحتلل ةرفوتملا Cisco نم ةدحوملا (IP) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه زرط (MPP) ةرادالا يوتسم ةيامح ةزيمب دوزم فتاه

7800 Series (*limitations apply)	8800 audio series	8800 video series
CP-7811-K9=	CP-8811-K9=	CP-8845-K9=
CP-7821-K9= *(V03 or later)	CP-8841-K9=	CP-8865-K9=
CP-7841-K9= *(V04 or later)	CP-8851-K9=	
CP-7861-K9= *(V03 or later)	CP-8861-K9=	
CP-7832-K9=	CP-8832-K9=	

7841 نوكتي ناو ثدحأ رادصا وا 3 رادصالا 7861 و 7841 و 7821 زرطالا نوكت نا بجي :ةطحالم دحوملا تنرتنالا لوكوتورب فتاه ىلا ليحرتلل قلهؤم ريغ نوكت نا وا ثدحأ رادصا وا 4 رادصالا Cisco نم

لوكوتورب فتاه ىلا ةدحاو ةرم ليوحتلل ةحاتملا (MPP) ةرادالا يوتسم ةيامح فتاوه زرط Cisco نم دحوملا تنرتنالا

7800 Series	8800 audio Series	8800 video Series
CP-7811-3PCC-K9=	CP-8811-3PCC-K9=	CP-8845-3PCC-K9=
CP-7821-3PCC-K9=	CP-8841-3PCC-K9=	CP-8865-3PCC-K9=
CP-7841-3PCC-K9=	CP-8851-3PCC-K9=	
CP-7861-3PCC-K9=	CP-8861-3PCC-K9=	
CP-7832-3PCC-K9=	CP-8832-3PCC-K9=	

(MPP) قرادال يوتسم ةيماح ىل لىحرتال 8831 و 8821 نىزارطلل قحي ال :ةطحال

تبات چمانرب ثدأ ىل ةيقرتال

.تبتثم تباتال چمانربال نم رادصا ثدأ ىل فتاوهال جاتحت ،لىوحتال عارجا لبق

Cisco نم ةدحومال (IP) تنرتنلال لوكوتورب فتاوه ةيقرت

- لصالاي ف هميمصت مت فتاه ىلع) [يدرف لكشب IP فتاهل تباتال چمانربال ةيقرت](#) (CUCM عم مادختسالل

(MPP) قرادال يوتسم ةيماح فتاوه ةيقرت

- [لالخ نم 8800 و 7800 ةلسلسلا نم ةمظنالا ددعتم فتاهلل تباتال چمانربال ةيقرت](#) [ةيقرتال ةدعاق](#)
- [نم ةمظنالا ددعتم 8800 و Cisco IP 7800 فتاوه ةلسلسل ىلع ةتباتال چمانربال ةيقرت](#) [بيولا ضرعتسم رمالال](#)

يديلقتال صيخرتال

ءارش كمزلي ف ،تباتال چمانربال ثدأ ىل هتيقرت تمتو لىوحتلل الهؤم كفتاه ناك اذا اشي دح اهوارش متي تال فتاوهال ىلع قبطني ال اذه نا ةطحال مهمل نم .فتاه لكل صيخرت

قرادال يوتسم ةيماح ب ةصاخلا تباتال چمانربال ىل تاسسؤملا فتاوه لىحرتل ةبسنلاب كمزلي Webex ربع لاصتالا فالخب تاملال كملاي ف مكحت زاهج ي عم مادختسالل (MPP) ىل ادانتسا ةيلاتال (SKU) نوزملا ب ظافتحال تادحو مادختساب ةيداع صيخرت ىلع لوصحلا كيدل ةرفوتملا فتاهال زرط عون

• L-CP-E2M-78XX-CNV

• L-CP-E2M-88XX-CNV

هه تاملالكم مكحت ةدحول (MPP) ةرادال يوتسم ةيماح" ةزيم ىل ةسسؤم فتاه ليحرتل
نوزملا ظفح تادحو مآدختساب ةيداع صيخارت ىلغ لوصحلا كمزلي (Webex سيلي) ةيجراخ
ةيلاتلا

ةيلاتلا تاءارجال دحأ بلطت فوس

L-CP-M2E-78XX-CNV •

L-CP-M2E-88XX-CNV •

ةيماح نم ليوتحت ىلغ M2E لدي. MPP ل Enterprise ل صصخم صيخرتلا نأ ىلغ E2M لدي
حيجصلا زيمرتلل كئارش نم دكأتتل زيمرتلل هبتنا. ةسسؤم ىل (MPP) ةرادال يوتسم

نوزملا بظافتحال ةدحول حاضيال ةليسو صيخرت

• (MPP) ةرادال يوتسم ةيماح" ةزيم ىل (CUCM/HCS) ةسسؤم E2M

• (CUCM/HCS) تاسسؤملا ىل (MPP) تافلما لقن لوكوتورب - M2E

ىل ةلسرم ةبلاطم ةداهش نمضتي اينورتكلل اديرب ىقلتت فوس، صيخرت بلط درجم
ةداهش نمضتتس. بلطلال مديقت تقوي هلاخدإ مت يذلا ينورتكلال ديربلا ناونع
اطباري ينورتكلال ديربلا نمضتتس امك. ةيمكب (PAK) حتنملا ضيوفت خاتفم ةبلاطملا
ةيلاقتنالا ةلحرملا ب صاخلا تباثلا جمانربلا ليزننل

نوزملا ظفح ةدحو ىرتس، ينورتكلال ديربلا نم يلفسلل عزجال وحن. 1. صيخرتلا لاثم
تاداهش قوف رقنلا كنكمي، كلذل ىل ةفاضلابل. اهبلط مت يتلا صيخارتلا ةيمكو فصولاو
ةصاخلا ليحستلاو صيخرتلا ةبابو ىل صيخارتلا ليحستل طابترال تابللاطملا ليحست
لك.

Thank you for using Cisco's eDelivery system. The following order is now available for download:

Order Details			
Bill-To PO #	Vice versa test 1	Cisco Order Number	107589550
Bill-To Account	TEST NOT REAL	A/C #	112053946
Ship-To Account	TEST NOT REAL	A/C #	112053946
End Customer Account	TEST NOT REAL		

To access the order, one of the following actions will need to be performed

1. Use the links in the table below.
2. Forward this email to your customer.
3. Log into [eDelivery](#) and send an Order Based Access (OBA) directly from the eDelivery application.

The table below, can contain the following links, to access the order:

- **eDelivery Access Order:** Access and download all the order content including software, licenses, documentation, additional items and instructions via eDelivery.
- **Register Claim Certificates (PAKs):** You may directly register your PAKs in the Product License Registration tool by clicking on the "Register Claim Certificate (PAKs)" link. It is no longer required for you to download the License docs to reo PAK(s).

Please Note: The person accessing the order and/or registering the license must have a Cisco.com user account.

If this order contains Software products, you have ninety (90) days from the date of this email to download the software, after which the access to the software will be restricted. Only one Software download is allowed during this period, although if you additional downloads or if you have passed the 90 day period, please request access through the eDelivery portal. Cisco Software may only be used pursuant to our End User License Agreement ("EULA"), which you agree to accept prior to download Software.

The Cisco products identified above are governed by the terms and conditions of the [Cisco End User License Agreement \("EULA"\)](#) and any applicable supplemental license terms, or by a vendor software license agreement, if applicable. You may be accept the EULA prior to accessing the software.

eDelivery Access Order					
Line Id	Product ID (SKU)	Description	Qty	Carton/Cust Ref Line Notes	
1045386032	L-CP-M2E-78XX-CNV	Convert 7800 series MPP phones to Enterprise Firmware	50	null	Register Claim Certificates (PAKs)
eDelivery Access Order					

- **eDelivery Support:** If you are experiencing any order access or download issues, please email edelivery-customer-support@cisico.com.
- **Licensing Support:** For any other license issues, please email licensing@cisico.com.

دح، صيخرتلا تحت [Cisco جمارب](#) ىلا لقننتلا كنكمي ف ،يديلقت باسح كيدل ناك اذا
يديلقتلا صيخرتلا



License

Traditional Licensing

Generate and manage PAK-based and other device licenses, including demo licenses

Smart Software Licensing

Track and manage Smart Software Licenses.

Enterprise Agreements

Generate and manage licenses from Enterprise Agreements.

قبا حسل اة ق رت اءا الى لقت ناف ،لي وحت لا اذه اءا ف ك ت ب غ ر ي ف ة ق ث ل ا ب ر ع ش ت ت ن ك ا ذ ا
ة ل م ع ل ل ا م ك ا ل

Cloud Upgrader

About

Conversion services



Enterprise->MPP Conversion

MPP->Enterprise Conversion

Upgrade services (Enterprise FW)



Upgrade 78xx

Upgrade 88xx

Upgrade DX

FAQ

كتكرش بسانى لح ىلا كقيرط ي ف نآلا تنأف ،ليوحتلا تاراىخ ةفرعمل ديچ لمع

ةلدألا نم ققحتف ،ةيلمعلا هذه لوح تاداشرالا نم ديزم ىلع لوصحلا ي ف بغرت تنك اذا
ةيلاتلا

- [ةددعتملا ةمظنألا تاذ ةتباثلا جماربلا واتاسس ؤملل تباثلا جماربلا نيپ ليوحتلا](#)
- [8800 و Cisco IP 7800 فتاه ةلسلس ليلىل](#)
(ةمظنألا ةددعتم ىلا ةيلخاد فتاه) Cisco IP 7800 و 8800 فتاه ةلسلس ليحرت ليلىل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا