

لمع ةسلج ادب لوكوتورب تقؤم ميقي نيوكت SPA300/SPA500 فتاه ىلع (ةيناثلا) (SIP) Series IP Phone

فدهلا

ءاشنإل مدختسمل تاراشإلا لاسررا لوكوتورب وه (SIP) لمعل ةسلج ادب لوكوتورب تاملكملا ةرادال ةيلا وه SIP. IP. ىل دنست ةكبش يف ءهئاهنإو اهترادإو لمعل تاسلج عيمل نكمي شيحب تازيمل ضوافت رفويو، مدختسمل عقوم ءاشنإب حمسي امك، مهنيب اميف اهمعد متيس يتلا تازيمل ىلع قافالال ام ةسلج يف نيكراشملا، اهمدقت ءانثا ام ةسلج تازيم ريغتب حمسيو.

SPA300 و SPA500 Series IP. فتاه ىلع SIP تقؤم ميقي نيوكت لاقملا اذه حرشي

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاه نم SPA300 ةلسلس

· SPA500 ةلسلسلا نم تنرتنإلا لوكوتورب فتاه

SIP تقؤم ميقي نيوكت

> لوؤسمل لوخد ليحست رايخال بيولا ةئيهتل ءدعاسملا ءادألا مدختسا 1. ةوطخل SIP: ءحفص حتف متي. SIP > توصل > مدقتم

يف مكحتلا تاداع | > زاهجالا ءراد | SPA300 و SPA500 Series IP Phone يف: ءطحال م تاراشإلا لاسررا لوكوتورب SIP > تاملكملا

يفضارتفالا. ةيناث 0 - 64 وه ىدملا SIP T1 لقح يف RFC-3261 T1 ةميقي لخدأ 2. ةوطخل ةيناث 0.5 وه

ينمزلما لصافلل ىصقألا دجال وه SIP T2 لقح يف RFC-3261 T2 ةميقي لخدأ 3. ةوطخل 64 و 0 نيب حوارتي قاطنلا. ءوعدلا تاباجتساو ءيعدال ريغ تابلل لاسررالا ءداعإل يناوث 4 وه يضاارتفالا. ةيناث

لظت يتلا ءدملل ىصقألا دجال وه SIP T4 لقح يف RFC-3261 T4 ةميقي لخدأ 4. ةوطخل يناوث 5 وه يضاارتفالا. ةيناث 0 - 64 وه ىدملا ءكبشلا يف ءلاسررالا

0 - 64 وه ىدملا SIP B تقؤم لقح يف RFC-3261 تالماعملا ءوعد ءلهم ةميقي لخدأ 5. ةوطخل ةيناث 16 وه يضاارتفالا. ةيناث 64

ىدملا SIP F تقؤم لقح يف RFC-3261 ل ءوعدلا ريغ ءلماعملا ءلهم ةميقي لخدأ 6. ةوطخل ةيناث 16 وه يضاارتفالا. ةيناث 0 - 64 وه

يف ACK لاصيلا ءهئاهنلا ءباجتسالالا ءلهم ةميقي ءوعدب مق RFC-3261 لخدأ 7. ةوطخل ةيناث 16 وه يضاارتفالا. ةيناث 0 - 64 وه ىدملا SIP Timer H لقحلا

SIP Timer D لقحلا يف لاسررالا ءداعإل تايلمعل RFC-3261 راطتنا تقو لخدأ 8. ةوطخل ةيناث 16 وه يضاارتفالا. ةيناث 0 - 64 وه ىدملا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل