

فتاه ئيهاهم يلع ةعونتم ةيميلقإ تاداعإ SPA8000

فدهلا

ةينمزللا ةقطنملا تاداعإو خيراتلا صيصختل ةعونتملا ةيميلقإ تاداعإ مدختست ريفوتلا دعاوق صيصخت يلع تاداعإلا هذه دعاست SPA8000 يلع ىرخأ ةعونتم تاداعإو حضوي. ىرخأ تازيمو FXS و DTMF و لصتملا فرعمو ةينمزللا قطانملا و راهنلا عوض يف SPA8000 يف ةعونتم ةعونتم تاداعإ ريغت تاءارج دنتمسلا اذه

قيبطتلل لباقللا زاهجلا

•SPA8000

جماربالا رادصا

•6.1.12

ةعونتملا ةيميلقإ تاداعإلا

رتخاو لوؤسمك بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخللا ةيميلقإلا ةحفصلا حتف متي. ةيميلقإ > توصوللا > ةمدقم تاراخي:

Network	Voice
Info	System SIP Provisioning Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4
Trunk Status	
User Login basic advance	
Call Progress Tones	
Dial Tone:	350@-19,440@-19;10(*0/1+2)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*0/1)
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*0/1+2)
Busy Tone:	480@-19,620@-19;10(.5/.5/1+2)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)
Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)
SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
MWI Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*0/1+2)
Cfwd Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.2/.2/1+2);10(*0/1+2)
Holding Tone:	600@-19;*(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1)
Conference Tone:	350@-19;20(.1/.1/1,.1/9.7/1)
Secure Call Indication Tone:	397@-19,507@-19;15(0/2/0,.2/.1/1,.1/2.1/2)
Feature Invocation Tone:	350@-16;*(.1/.1/1)

ليغشت يوتسم لقح في dBm في ليحلم DTMF ليغشت يوتسم لخدا 10. ةوطخل لكشب 16.0- يلع اهنيعت متي. ةدحاو ةيرشع ةلزنم لىل هتباتك نكمي. DTMF فتاهل اهدلوي يتللا ةراشللا (DTMF) جودزمللا نينطلل ددعتمللا ددرتلا لثمي. يضا رتفا ةنيعم تاددرت نم نينط طوغضم حاتفم لك دلوي. فتاهللا حيتافم يلع طغضلا دنع.

ليغشت ليوحت لقح في dBm في DTMF ليغشت ليوحت يوتسم لخدا 11. ةوطخل لاثملا لىبس يلع، ةمغللا ريغتل مدختست تاددرت DTMF نارود يوتسم دلوي. DTMF ةمغللا ددرت نإف، 2 وه نارودلا يوتسم و 8- نم ضفخنم ادرت مدختست ةمغللا تناك اذا ايلع 6 نوكي ديدجل.

اهنيعت في بغرت يتللا ةيناث لىللملاب ةيلىحلم DTMF ليغشت ةدم لخدا 12. ةوطخل DTMF ليغشت لوط لقح في DTMF.

ةمئاقلا نم فشكلا نم DTMF لىلحلملا فشكلا نيكمتل معن رتخأ 13. ةوطخل لصتملا زاهلل ةزيملا هذه حمست. ةلدسنملا ةمئاقلا نم فاشتك ةلدسنملا ةكبشلا في مكنحتلا حيتافم حيتافم مادختساب SPA8000 لوجملاب.

نم ليغشتلا نم OOB DTMF لىلحلملا ليغشتلا نيكمتل معن رتخأ 14. ةوطخل ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةلدسنملا ةمئاقلا نم ليغشتلا.

نم ةملاكمللا يلع هقيبطت في بغرت يذلا لصتملا فرعم بولسأ رتخأ 15. ةوطخل نم ةيجراخللا ةهجلل ةزيملا هذه حيتت. لصتملا فرعم بولسأ ةلدسنملا ةمئاقلا نكمي قرطه ةدع كانه. ةملاكمللا ءارجل مدختسملا فتاهللا فرعم يلع ءالطالا ةملاكمللا اهامدختسا:

لثم) لىلوالا ةقلحلا دعب FSK لاسرا VMWI و CIDCW و CID - (نيصللا Bellcore (N.amer. (DTAS) و ايبطق ساكعنا دجوي ال) (لىلوالا ةقلحلا دعب ETSI FSK لاسرا

نودبو) ةيبطقلا سكه دعب DTMF لاسرا مت. طقف CID - (ادنلنفو ديوسلا) DTMF (لىلوالا ةقلحلا لبقو) DTAS.

نودبو لىلوالا ةيرئادلا ةقلحلا لبق DTMF لاسرا مت. طقف CID - (كرمنادلا) DTMF (لىلوالا ةقلحلا لبقو) DTAS.

لبقو (ةيبطقلا سكه نودبو) DTAS دعب DTMF لاسرا مت. طقف CID — ETSI DTMF لىلوالا ةقلحلا.

لبقو DTAS و ةيبطقلا سكه دعب DTMF لاسرا مت. طقف CID — PR عم ETSI DTMF لىلوالا ةقلحلا.

دجوي ال) لىلوالا ةقلحلا دعب DTMF لاسرا مت. طقف CID — Ring دعب ETSI DTMF (لىلوالا ةقلحلا لبقو) DTAS).

ساكعنا دجوي ال نكلو) DTAS دعب FSK لاسرا مت. VMWI و CIDCW و CID — ETSI FSK لىلوالا ةقلحلا لبقو (ةيبطقلا سكه نودبو) DTAS دعب CPE نم ACK راطتنا. لىلوالا ةقلحلا لبقو (ةيبطقلا سكه نودبو) DTAS.

دعب FSK لاسرا متي. VMWI و CIDCW و CID — (ةدحتملا ةكلمملا) PR عم ETSI FSK لىلوالا ةقلحلا لبقو DTAS و ACK راطتنا. لىلوالا ةقلحلا لبقو DTAS و ةيبطقلا سكه قزام في تادعمللا تناك اذا ال باطقتسالا سكه قبطي الو. CIDCW.

نودبو) ةيبطقلا سكه دعب DTMF لاسرا مت. طقف CID - PR عم (كرمنادلا) DTMF (لىلوالا ةقلحلا لبقو) DTAS.

نم ةملاكمللا يلع هقيبطت في بغرت يذلا لصتملا فرعمل FSK راي عم رتخأ 16. ةوطخل (FSK) ددرتلا ليوحت باسح مادختسا متي. FSK لصتملا فرعمل ةلدسنملا ةمئاقلا

ةملاكملا نم ثلاثلا فرطلا ىلإ هلاسرا متي يذلا فرعملا ضرعل زاوجلل

ءاعدتسا ةمسلا لمعتسي نأ ريصقتلا وأ ريصقت ديسلا بولسألا ترتخأ. 17 ةوطخلا
بناج ىلإ ناليم ةمئاق ءاعدتسا بولسأ ةمسلا نم

عمق نم ديملا ةلدسنملا ةمئاقلا نم دادترالا عمق نيكمتل مرن رتخأ. 18 ةوطخلا
ءاعدتسالا يف ثدحي نأ نكمي يذلا دادترالا ةلازا ىلإ دادترالا عمق ةزيم يدوت. دادترالا
ةملاكملا ءادأ نيسحت يف ةزيملا هذه دعاست

نويوكتلا ظفحل تاريخيغتلا عيمج لاسرا قوف رقنا. 19 ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوت مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء چرء. ةصاغل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرت مء مء مء ةمء قء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ةوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل چنل اءل دن تسمل