

تاملعم يف مكحتلا تقؤم ميقي نيوكت SPA122 و SPA112 ىلع ةيميلقإلا توصلا

فدهلا

تاءارج| ذيفنت كلذ دعب متي يذلا تقولا طبضل ةديفم مكحتلا رصنع تقؤم ةميقي
ةركاذلل ةينمزللا لصاوفلاو، ءاعدتساللا تاريخات ميقي نيوكت كلذ نمضتوي. ةنيعم
ىلع لوطلاو ماقرالا نيبري صقلا تقوملاو، ةتقؤملا ةتقؤملا ةتقؤملا
SPA122 و SPA112.

توصلا تادادع| يف مكحتلا تقؤم ميقي نيوكت ةيفيك حرش وه دننتملا اذه نم فدهلا
SPA122 و SPA112 ىلع ةيميلقإلا.

قيبطتللا ةلباقلا ةزهجالا

- SPA112
- SPA122

جماربالا رادصا

· 1.3.2 (014)

مكحتلا تقؤم ميقي نيوكت

> توصلا رتخاو ةدعاسملا فتاهلا ئيهاهم نيوكت ةادأ ىلا لوخدلا لاجس 1. ةوطخلا
ةيميلقإلا ةحفصلا حتف متي. ةيميلقإلا

Regional

Call Progress Tones

Dial Tone:	350@-19,440@-19;10(*0/1+2)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*0/1)
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*0/1+2)
Busy Tone:	480@-19,620@-19;10(.5/.5/1+2)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)
Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)
SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
MWI Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*0/1+2)

Control Timer Values (sec)

Hook Flash Timer Min:	<input type="text" value=".1"/>	Hook Flash Timer Max:	<input type="text" value=".9"/>
Callee On Hook Delay:	<input type="text" value="0"/>	Reorder Delay:	<input type="text" value="5"/>
Call Back Expires:	<input type="text" value="1800"/>	Call Back Retry Intvl:	<input type="text" value="30"/>
Call Back Delay:	<input type="text" value=".5"/>	VMWI Refresh Intvl:	<input type="text" value="0"/>
Interdigit Long Timer:	<input type="text" value="10"/>	Interdigit Short Timer:	<input type="text" value="3"/>
CPC Delay:	<input type="text" value="2"/>	CPC Duration:	<input type="text" value=".5"/>

(ةيناث) مكحتل رصنع تقؤم مي قة قطنم يف ةيلاتل تامولعمل ضرع متي:

يندال دحل وه اذه. فاطخلل شالفل ةركاذ تقؤمل يندال دحل ل قحل ةمي ق لخدأ. 2 ةوطخلل عضو) نوكل سلل عضو يف نوكل سلل عضو لهاتي نأ لبق نوكل سلل عضو يف تقولل فتاهلل يلع رز هن. flash م ساب اضيأ Hookflash فرعي. ثبخلل اعاونأ نم عونك (نوكل سلل نم يدمل. ةرمتسم ةيثالث ةملاك م وأ تاملاكمل راطتنا لثم فئاظو ذيفنتل مدختسي ةيناث 4. يل ةيناث 1.

يصلقأل دحل وه اذه. Hook Flash ةركاذ تقؤمل يصلقأل دحل ل قحل ةمي ق لخدأ. 3 ةوطخلل عضو) نوكل سلل عضو يف نوكل سلل عضو لهاتي نأ لبق نوكل سلل عضو يف تقولل ةيناث 1.6. يل ةيناث 4. نم وه يدمل. Hookflash رايخك (نوكل سلل

موق ي نأ لبق بولطمل يلعل فل تقولل وه اذه. طبرل رايخأ ل قحل ةمي ق لخدأ. 4 ةوطخلل 255 يل ةيناث 0 وه يدمل. ةيلالحل ةراول ةملاكمل ريمدب ي رطانتل فتاهلل ئي هام ةيناث.

فرطال قلعت نأ دعب رايخأل وه اذه. ببيترتلل ةداع رايخأ ل قحل ةمي ق لخدأ. 5 ةوطخلل ةيناث 255 يل ةيناث 0 وه يدمل. ببيترتلل ةداع ةمغن ليغشت لبق ديعبل

ءاهتنا تقو وه اذه. يرخأ ةرم لاصتال ةيحلص ءاهتنا ل قحل ةمي ق لخدأ. 6 ةوطخلل ةيناث 65535 يل ةيناث 0 وه يدمل. لاصتال ةداع لطيشت ةيحلص

ةداعل ينمزل لصلال وه اذه. يرخأ ةرم لاصتال ةلواحم ةداع ل قحل ةمي ق لخدأ. 7 ةوطخلل ةيناث 255 يل ةيناث 0 وه يدمل. يرخأ ةرم لاصتال ةلواحم

ملتسې نأ دعب ريخأتلا وه اذه .عاعدتسالا ةداع| ريخأت لقحل ةميق لخدا 8. ةوطخال فرطال نأ نلعي نأ لقبق (SIP) لولال لمعلا ةسلج ادب لوكوتوربل 18x ةباحتسالال نري ديعلال .

InterVL لقح ثيدحتل (VMWI) ةيئرملا لئاسرلا راطتنا ةراش| لقح ةميق لخدا 9. ةوطخال ةزهجالا يه CPE .(للمعلا ةمدقم ةزهجا) CPE لىل VMWI ثايدحت نيب لصافلا وه اذه تالوحملا CPE ةزهجانمضتت .ةيكللساللاو ةيكللسال تالاصتالا ةزهجا ب ةلصتلملا VMWI ل ثدحي نأ يئمز لصاف ثيدحت VMWI .فاتاولو تاهجوملاو

لاخدا نيب ةلويوطلا ةلهملا يه هذه .دادعألا نيب تقوؤملا لقحل ةميق لخدا 10. ةوطخال ةيئات 64 لىل ةيئات 0 وه ىدملا .بلطال دنعاقرأ

ةريصقلا ةلهملا يه هذه .ةريصقلا تاناخل نيب تقوؤملا لقحل ةميق لخدا 11. ةوطخال ةيئات 64 لىل ةيئات 0 وه ىدملا .بلطال دنعاقرأ لاخدا نيب

ريخأتلا وه اذه .(CPC) لصتلملا فرطال يه مكحتل ريخأت لقحل ةميق لخدا 12. ةوطخال سارلا ةيطلوف ةلازا يه فرطانتلا فتاهلا ئيهاه ادي ام دنعا لصتلملا فقوت دعب ةيئات 255 لىل ةيئات 0 وه ىدملا .لصتلملا فرطال ةقفرملا تادعملا لىل ةريئادلاو

دهجالا ةلازا اهلالخ نم متي يتلا ةدملا يه هذه .CPC ةدم لقحل ةميق لخدا 13. ةوطخال .(لطم CPC) يئات 0 ريصقتلا .لصتلملا فقوت دعب ةقلا لىل حيملت نم ئيئابرهكال

تاريغتلا ظفحل لاسرلا رزلا قوف رقنا 14. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل