

SPA122 و SPA112 ىل ع قق لال اءاءع نىوكا

فءءال

ىل ع SPA100 ةلسلسل ن م ىرظانال فاءال ئىءاهم ىل ع قق لال اءاءع نىوكا لم عى لاصلال ةءاع ءو ةءراول اءاملكم لال او راطال نالاب لاصلال ةنى عم ةى قق لال طام نأ نى عى ةى ءوصلال اءءءل ززعى قق لال اءاءع نى ف، كل ذىل ع ءوال ع .ءارىك ذللاب ظافءءال او ءمءءل ىل ةنى عم نى نر اءامع نى عى قىرط ن ع ءرفوءم لال فاءال ذفان م ىل ع زاءءلل ءا ءى ءوصلال ءىرءل ةى ءوصلال اءءءل ن م ءءءو .ءمءءءسم لال ءى ن عم لال ةى ءوصلال SPA122 ءا SPA112 ىل ع قق لال اءاءع نىوكا لال م لال اءءءى .ءى ءوصلال لئاسرل

قىبءءلل لبال قال زاءءال

- SPA112
- SPA122

ءمارءل راءى

· 1.3.2 (014)

ءق لال اءاءع نىوكا

مءءءسم لال > ءوصلال رءءا ءاءال ئىءاهم نىوكا ءاءا ىل لال ءءل لىءءسءب م ق 1. ءو طءل مءءءسم لال 1 ءا 2. ءءفصلال ءءف مءى .

User 1

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>
Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>
Accept Last Caller:	<input type="text"/>
Speed Dial Settings	

ىل ع 1 مءءءسم لال ىل ع اءءءل مءى ءل ءق لال اءاءع نىوكا ءبءءء: ءءءم لال 2. مءءءسم لال

Ring Settings		Default CWT:	
Default Ring:	1	Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	8	Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Policy:	New VM Available	VMWI Ring Splash Len:	0
Ring On No New VM:	no		

ةق لجال اءاءاع ةقطنم تحت

يدوي. "ةيضارتفالا ةق لجال" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 8 لى 1 نم ةميق ي ارتخأ. 2 ةوطخل زاوجل اب لصتم فتاه لكل ييضارتفالا ةق لجال طمن نييعت لى اذه

CWT ب ةصاخلا ةيضارتفالا ةلدسنملا ةمئاقلا نم 8 لى 1 نم ةميق ي ارتخأ. 3 ةوطخل ةلصتملا فتاوهلا ةفاكل ةيضارتفالا ةملاكمل راطتنا ةمغن نييعت لى اذه يدوي زاوجل اب

طبضي. "رارمئسالا ةق لجال" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 8 لى 1 نم ةميق ي ارتخأ. 4 ةوطخل عضو يف فتاهلل نوكي ام دنع مدختسملا ريكدتل مدختسملا ةق لجال طمن كلذ راطتنا ل.

"ةيفلخال لاصتالا ةق لجال" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 8 لى 1 نم ةميق ي ارتخأ. 5 ةوطخل ل لاصتالا ةءاع راعشال ةكبشلا طمن نييعت لى اذه لمعي

ةملاكمل هيحوت ةءاع دنع ةق لجال ليحرتب ةصاخلا، ناوئ 10 لى 0 نم، ةدملا لخدأ. 6 ةوطخل منأب مالعال اهئاعاب فتاهلل موقى ةق لجال ه Ring splash Len. Cfwd Ring Splash Len ل قح يف ةملاكمل هيحوت ةءاع مت

ل cblk ل يف ةملاكمل عنمي ام دنع شيط ةق لجال نم، ينائ 10 لى 0 نم، ةرتفلا. 7 ةوطخل لخدى ل. len شيط ةق لجال

ةرفطال يف مكحتلل VMWI Ring جهنل ةلدسنملا ةمئاقلا نم اراي ارتخأ. 8 ةوطخل لى ل SIP NOTIFY ةلاسري توص دي رب مداخ لسري ام دنع اهليغشت متي يتلا ةيرئادلا كرتشملا دي رب ةبلع ةلاح فيرعتل فتاهلل لوجم

وه اذه. ةديج يتوص دي رب لئاسر لكانه تناك املاط ةق لجال — دي ج رفوتم VM زاوجل ييضارتفالا ةءاع لال

ةديج يتوص دي رب ةلاسر لوأ يقلت دنع نري — اءاتم دي جلال يرهاظلا زاوجل حبصي.

ةديج ل يتوصل دي رب ل لئاسر ددع ةدايز دنع نري — ةديج VM ةلاسر لوصو:

ةديج لئاسر لوصو دنع يرئادلا شيوشتلل، ناوئ 10 لى 0 نم، ةدملا لخدأ. 9 ةوطخل ل VMWI ةق لجال Splash Len ل قح يف VMWI ةراش ل قح يبطت لبق

ليغشتل ةديج ةلدسنملا VM ءوجو مدع ةمئاق يف Ring نم تارايلخال دحأ ارتخأ. 10 ةوطخل ل متي ام دنع دعب ةءورقم ريغ يتوص دي رب لئاسر ءوجو مدعب رطخت ةق لجال ةيادب ةمالع يتوصل دي رب ل مداخ نم فتاهلل لوجم لى ل SIP Notify لئاسر ل لاسرا

SIP ةلاسري يتوصل دي رب ل مداخ لسري ام دنع يقلت شيوشت ليغشتب موقى — معن ب ل طتت. نال دعب ةءورقم ريغ يتوص دي رب لئاسر ءوجو مدع لى ل ريش SPA لى ل SIP Notify VMWI حابصم ليغشت فاقيل ل FSK ةراش ل قح يبطت ةق لجال ةءاعملا ضع ب

ةءورقم ريغ يتوص دي رب لئاسر ءوجو مدع دنع ةق لجال لوصو ليغشتب موقت ال — ال

ثي دحت قوف رقنا، ةءاءاع لال ثي دحتل (ي راي تخأ). 11 ةوطخل ل

ءاءاع لال طفال ل لاسرا لى ل رقنا. 12 ةوطخل ل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا