

# ىلع ةيئاقتنال تاملكملا هيچوت ةداع| تاداع| تاداع| SPA100 ةلسلس

## فدهلا

ماقرأ نييغت دنع لوؤسملل ةيئاقتنال تاملكملا هيچوت ةداع| تاداع| تاداع| مادختسا متي  
، لاثملا لېبس ىلع ، ةرشابم لاصتالا نم مدختسملا نكمتي شيحب فتاهلا ماقرا ىلى  
املك شيحب فتاهلا مقرر فرعي مقرر يا و 1 لوحملا مقرر لقب نم ةمدختسملا فتاوولاب  
نيوكت ءارج| ةلاقملا هذه حضوت . يلاتلا مدختسملا مقرر ىلع مقرر ضرعب مدختسملا ماق  
SPA100 ةلسلس ىلع يئاقتنال لاصتالا هيچوت ةداع| تاداع|

## قيبطتلل لباقلا زاهجلا

- SPA112
- SPA122

## جماربال رادصا

· 1.3.1 (003)

## ةيئاقتنال تاملكملا هيچوت ةداع| تاداع|

متي . مدختسم >Voice رتخاو فتاهلا ئياهمل بي و نيوكت ةادا ىلى لوخدلا لجس 1. ةوطخل  
مدختسملا ءحفص حتف:

### User 1

<b>Call Forward Settings</b>	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	20
<b>Selective Call Forward Settings</b>	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>
Accept Last Caller:	<input type="text"/>
<b>Speed Dial Settings</b>	
Speed Dial 2:	1231231213
Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	2312313231
Speed Dial 5:	<input type="text"/>

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	1345*	Cfwd Sel1 Dest:	1112223333
Cfwd Sel2 Caller:	1111???1111	Cfwd Sel2 Dest:	1112223333
Cfwd Sel3 Caller:		Cfwd Sel3 Dest:	
Cfwd Sel4 Caller:		Cfwd Sel4 Dest:	
Cfwd Sel5 Caller:		Cfwd Sel5 Dest:	
Cfwd Sel6 Caller:		Cfwd Sel6 Dest:	
Cfwd Sel7 Caller:		Cfwd Sel7 Dest:	
Cfwd Sel8 Caller:		Cfwd Sel8 Dest:	
Cfwd Last Caller:	1112223333	Cfwd Last Dest:	1112223333
Block Last Caller:	1112223333	Accept Last Caller:	1112223333

لقح يف لصتم لفرعم وأ (ةماع ةلوحم فتاه ةكبش) PSTN لصتم مقرر لخدأ. 2. ةوطخل  
ننعم فتاه مقرر لىل ههيجوت ةداعل يف بغيرت يذل CFWD Sel مساب لصتم ل

اذهف ،هبنجاب \* مقرر مقرر لخدأ دحدم مقرر ةقباطم يف لوؤس مالا ةبغر ةلاح يف :**ةطحالم**  
مقرر لخدأ يف لوؤس مالا ةبغر ةلاح يف .لوؤس مالا تافصاوم قباطي مقرر لخدأ لخدأ  
هب ةفورعم لريغ مقرر لالا لادبتس ل هنكمي يذل دحدم ل مقرر لسيو.

وأ PSTN لصتم ههيجوت ةداعل CFWD Sel Dest لقح يف فتاه ل مقرر ههيجو لخدأ. 3. ةوطخل  
لصتم لفرعم.

يف بغيرت يذل CFWD ل ريخال لصتم ل لقح يف ريخال لصتم ل مقرر لخدأ. 4. ةوطخل  
ننعم فتاه مقرر لىل ههيجوت ةداعل.

ةداعل يف بغيرت يذل CFWD ل ريخال ههيجو ل لقح يف ريخال ههيجو ل مقرر لخدأ. 5. ةوطخل  
ننعم فتاه مقرر لىل ههيجوت.

بغيرت يذل لصتم رخآ رطح لقح يف PSTN ةكبش صاخلا لصتم ل مقرر لخدأ. 6. ةوطخل  
VoIP ةباوبل هرطح يف.

لىل ههيجوت ةداعل ديرت يذل لصتم رخآ لوبق لقح يف PSTN لصتم مقرر لخدأ. 7. ةوطخل  
ننعم VoIP مقرر.

ةحاجب تاداعل ل تناك اذا شيحت قوف رقنا وأ تاداعل لظفحل لاسرل قوف رقنا. 8. ةوطخل  
لشيحت لىل.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا