

Vodič za brzi početak




Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Biranje
- 2 Javljanje
- 3 Stišavanje zvuka
- 4 Glasovna pošta
- 5 Prosljeđivanje svih poziva
- 6 Čekanje
- 7 Konferencija
- 8 Prijenos
- 9 Postavke glasnoće
- 10 Naputci



Napomena Najbolji rezultati postižu se na papiru 8,5 x 14" (legal veličina).

1 Biranje


Ako želite uputiti poziv, dignite slušalicu ili pritisnite gumb **Zvučnik**  i birajte broj.

Ponovno biranje zadnjeg broja

Pritisnite gumb **PonBir** .

2 Javljanje

Za vrijeme dolaznog poziva, svijetleća traka na telefonu treptat će crveno. Za javljanje na poziv učinite jedno od sljedećeg:

- Podignite slušalicu.
- Pritisnite gumb **Zvučnik** .

3 Stišavanje zvuka

Korak 1 Dok ste u pozivu, pritisnite gumb **Stišavanje**



Korak 2 Pritisnite ponovo **Stišavanje** kako biste aktivirali zvuk.

4 Glasovna pošta

Kad dobijete novu poruku, na telefonu će se pojaviti sljedeći pokazatelji:

- Mirno crveno svjetlo na svijetlećoj traci telefona.
- Zvučni signal za poruku na čekanju (ako je dostupan).

Preslušavanje poruka

Korak 1 U središtu navigacijske trake pritisnite gumb **Značajka**.



Korak 2 Odaberite **Glasovna pošta** (koristite navigacijsku ploču za listanje).

Korak 3 Pritisnite gumb **Značajka** i slijedite govorne upute.

5 Prosljeđivanje svih poziva


Korak 1 U središtu navigacijske trake pritisnite gumb **Značajka**.

Korak 2 Izaberite **Prosljeđivanje svih poziva** (koristite navigacijsku ploču za listanje) i pritisnite gumb **Značajka**.

Korak 3 Poslušajte ton potvrde i zatim upišite broj telefona za prosljeđivanje poziva.

Korak 4 Ako želite poništiti prosljeđivanje poziva, ponovite korake 1-2.
Kada dignete slušalicu, čut će se zvuk potvrde sve dok ne poništite prosljeđivanje poziva.

6 Čekanje

Korak 1 Pritisnite gumb **Na ček./Nastavi** .

Korak 2 Ako želite nastaviti poziv, pritisnite opet gumb **Na ček./Nastavi**.


7 Konferencija

Korak 1 Iz spojenog poziva (nije na čekanju), pritisnite i otpustite prekidač za liniju kako biste dobili ton za biranje.

Korak 2 Upišite broj telefona strane koju želite dodati u konferenciju.

Korak 3 Opet pritisnite i otpustite prekidač za liniju (prije ili nakon odgovora primatelja).
Konferencija počinje.

8 Prijenos

Korak 1 Iz spojenog poziva (nije na čekanju) pritisnite gumb **Prijenos** .

Korak 2 Upišite broj telefona primatelja.

Korak 3 Pritisnite opet gumb **Prijenos** ili prekinite liniju (prije ili nakon odgovora primatelja).

Prijenos će se sada završiti.

9 Postavke glasnoće

Gumb Glasnoća nalazi se ispod tipkovnice.



- Za podešavanje glasnoće slušalice, pritisnite gornji ili donji dio gumba Glasnoća kad je telefon u upotrebi.
- Ako želite podesiti glasnoću zvana, pritisnite gornji ili donji dio gumba Glasnoća kada telefon nije u upotrebi.

10 Naputci

Kako koristiti gumb Značajka?

Gumb **Značajka** omogućuje pristup značajkama kao što su Prosljeđivanje svih poziva, Hvataj i Hvataj grupu. Možete pritisnuti gumb Značajka i koristiti navigacijsku ploču za listanje kroz dostupne značajke.

Gdje se može naći kompletan vodič za korisnike?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Sjedišta u Sjedinjenim Američkim Državama
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
<http://www.cisco.com>
Tel: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: +1408 527-0883

Cisco i Cisco logotip registrirani su zaštitni znaci tvrtke Cisco Systems, Inc. i/ili njezinih podružnica u SAD-u i drugim zemljama. Popis zaštitnih znakova tvrtke Cisco možete naći na www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Uporaba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1005R)

© 2011. Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.