



هاتف Cisco Unified IP 6911

- 1 الطلب
- 2 الرد
- 3 كتم الصوت
- 4 البريد الصوتي
- 5 إعادة توجيه الكل
- 6 الانتظار
- 7 المؤتمر
- 8 النقل
- 9 إعدادات الصوت
- 10 تلميحات



ملاحظة

للحصول على أفضل النتائج، قم بطباعة هذا الدليل على ورق بمقاس 8.5 x 14 بوصة (المقاس المعياري).

1 الطلب

لإجراء إحدى المكالمات، ارفع سماعة الهاتف ثم اطلب الرقم.

إعادة طلب الرقم الأخير


اضغط على زر إعادة الطلب .

2 الرد


عند استلام مكالمة جديدة، يتم عرض المؤشرات التالية على الهاتف:

- ضوء أحمر على شكل وميض على سماعة الهاتف.
- ضوء أصفر كهربائي على شكل وميض على زر الخط

للرد على إحدى المكالمات، قم بأحد الإجراءات التالية:

- ارفع سماعة الهاتف.
- اضغط على زر الخط الذي يومض باللون الأصفر الكهربائي.
- اضغط على زر مكبر الصوت غير المضئي .

3 كتم الصوت

1. أثناء إجراء إحدى المكالمات، اضغط على زر الكتم . يتوهج الزر للإشارة إلى تشغيل كتم الصوت.
2. اضغط على زر الكتم مرة أخرى لتشغيل الصوت.

4 البريد الصوتي



عند استلام رسالة جديدة، يعرض الهاتف المؤشرات التالية:

- ضوء أحمر ثابت على سماعة الهاتف
- طنين طلب هاتفي متقطع (إذا كان متوفرًا)


الاستماع للرسائل

اضغط على زر الرسائل  واتبع الرسائل الصوتية.


5 إعادة توجيه الكل

1. اضغط على زر الخواص  ثم قم بإدخال الرقم المحدد سلفاً والذي قام مسؤول النظام بتعيينه لـ "إعادة توجيه المكالمات".
2. قم بإدخال الرقم الذي ستتم إعادة توجيه المكالمات إليه. يتم عرض ضوء أصفر كهربائي بشكل ثابت على زر الخط  ويتم تشغيل طنين طلب هاتفي متقطع بحيث يمكنك سماعه.
3. لإلغاء إعادة توجيه المكالمات، قم بتكرار الخطوة الأولى.


6 الانتظار

1. اضغط على زر الانتظار . يومض زر الخط باللون الأخضر.
2. لاستئناف إحدى المكالمات من وضع الانتظار، اضغط على زر الخط الذي يومض باللون الأخضر، أو اضغط على زر الميكروفون، أو ارفع السماعة إذا كانت السماعة موضوعة في مكانها.

7 المؤتمر

1. من مكالمة جارية (ليست قيد الانتظار)، اضغط على زر المؤتمر .
2. قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالجهة التي ترغب في إضافتها للمشاركة في المؤتمر.
3. اضغط على زر المؤتمر مرة أخرى (سواءً قبل أن تقوم هذه الجهة بالرد أو بعد أن تقوم بذلك) لبدء المؤتمر. قم بتكرار هذه الخطوات لإضافة مزيد من المشاركين.

8 النقل

1. من مكالمة جارية (ليست قيد الانتظار)، اضغط على زر النقل .
2. قم بإدخال رقم هاتف المستلم.
3. اضغط على زر النقل (سواءً قبل أن يقوم هذا المستلم بالرد أو بعد أن يقوم بذلك) أو قم بإنهاء المكالمة لإكمال عملية النقل.

9 إعدادات الصوت

- الزر الخاص بالصوت موجود على يسار لوحة المفاتيح.
- لضبط صوت سماعة الهاتف، اضغط على زر الصوت لأعلى أو لأسفل عندما تكون السماعة مرفوعة.
 - لضبط صوت الرنين، اضغط على زر الصوت لأعلى أو لأسفل عندما تكون سماعة الهاتف موضوعة أو عندما تكون المكالمة قيد الانتظار.
 - لإيقاف صوت الهاتف أثناء الرنين، اضغط على زر الصوت لأسفل مرة واحدة (يؤدي الضغط على زر الصوت عدة مرات إلى خفض صوت الرنين).

10 تلميحات

كيف يمكنني إعداد أرقام الاتصال السريع؟

لإعداد أرقام الاتصال السريع وتخصيص العديد من الخواص والإعدادات لهاتفك، قم بالوصول إلى صفحة User Options (إعدادات المستخدم) على الويب لـ Cisco Unified CM على الويب.

كيف يمكنني استخدام زر الخواص؟

يعمل زر الخواص على تمكينك من الوصول إلى الخواص المختلفة، مثل الطلب السريع وإعادة توجيه كافة المكالمات والانتقاط والنقاط المجموعات والاجتماعات. يمكنك الضغط على زر الخواص ثم الضغط على الرقم المقترن بالخاصية المراد استخدامها.

كيف يمكنني الوصول إلى إعدادات المسؤول؟

ارفع سماعة الهاتف، ثم اضغط على الأزرار * و# و0 في وقت واحد للوصول إلى "الاستجابة الصوتية التفاعلية" (IVR) لإعدادات المسؤول الخاصة بالهاتف. أو يمكنك تبديل مفتاح مكبر الصوت والضغط على الأزرار * و# و0 في وقت واحد. رقم PIN الافتراضي هو 24726.

أين يمكنني الحصول على دليل مستخدم كامل؟

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

المقر الرئيسي في الأمريكتين
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
الولايات المتحدة الأمريكية
<http://www.cisco.com>
الهاتف: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
الفاكس: +1408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

تم النشر في 31 مارس 2010، 01-22557-01