



## Το τηλέφωνό σας

Εμφανίζεται το τηλέφωνο IP 7841 της Cisco.

- ① Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης ή μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου
- ② Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών
- ③ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- ④ Πλοήγηση
- ⑤ Αναμονή, Μεταφορά και Συνδιάσκεψη
- ⑥ Ανοιχτή ακρόαση, Ακουστικά με μικρόφωνο και Σίγαση
- ⑦ Τηλεφωνητής, Εφαρμογές και Κατάλογος
- ⑧ Ένταση ήχου

## Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γραμμής και λειτουργιών, για να δείτε τις κλήσεις σε μια γραμμή ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες όπως είναι η Ταχεία κλήση.

Τα κουμπιά φωτίζονται για να δηλώσουν την κατάσταση:

- Πράσινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Ενεργή κλήση
- Πράσινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Κλήση σε αναμονή
- Κίτρινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Ιδιωτική γραμμή σε χρήση
- Κίτρινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Εισερχόμενη κλήση
- Κόκκινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Απομακρυσμένη γραμμή σε χρήση
- Κόκκινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Απομακρυσμένη γραμμή σε αναμονή

## Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

## Απάντηση μιας κλήσης

Πιέστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

## Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή

1. Πιέστε **Αναμονή** .
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πατήστε ξανά **Αναμονή**.

## Προβολή πρόσφατων κλήσεων

1. Πιέστε **Εφαρμογές** .
2. Κάντε κύλιση και επιλέξτε **Πρόσφατα**.
3. Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.

## Προσθήκη άλλου ατόμου σε μια κλήση (7811)

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί **Συνδιάσκεψη** .
2. Πατήστε **Κλήσεις**, επιλέξτε μια κλήση σε αναμονή και πατήστε **Ναι**.

## Προσθήκη άλλου ατόμου σε μια κλήση (7821, 7841, 7861.)

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί **Συνδιάσκεψη** .
2. Επιλέξτε μια κλήση σε αναμονή και πατήστε **Ναι**.

## Μεταφορά μιας κλήσης σε άλλο άτομο

1. Από μια κλήση που δεν είναι σε αναμονή, πιέστε

**Μεταφορά**

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου.
3. Πιέστε ξανά **Μεταφορά**.

## Πραγματοποίηση κλήσης μέσω ακουστικών με μικρόφωνο

1. Συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό με το πληκτρολόγιο.
3. Πιέστε **Ακουστικά με μικρόφωνο**

## Πραγματοποίηση κλήσης μέσω της ανοιχτής ακρόασης

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό με το πληκτρολόγιο.
2. Πιέστε **Ανοιχτή ακρόαση**

## Σίγαση του ήχου σας

1. Πιέστε **Σίγαση**
2. Πατήστε ξανά **Σίγαση** για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.

## Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Πιέστε **Μηνύματα** και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες. Για να ελέγξετε τα μηνύματα για μια συγκεκριμένη γραμμή, πιέστε πρώτα το κουμπί γραμμής.

## Πρώθηση όλων των κλήσεων

1. Επιλέξτε μια γραμμή και πιέστε **Πρώθηση όλων**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την κλήση ή πιέστε **Τηλεφωνητής**.
3. Μόλις επιστρέψετε, πιέστε **Απενεργοποίηση πρώθησης**.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου μιας κλήσης

Πιέστε το κουμπί **Ένταση ήχου** επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, των ακουστικών με μικρόφωνο ή της ανοιχτής συνομιλίας όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

## Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης

Πιέστε το κουμπί **Ένταση ήχου** πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κωδωνισμού όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

## Αλλαγή ήχου κλήσης

1. Πιέστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις > Ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε μια γραμμή.
4. Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε ένα δείγμα.
5. Πατήστε **Ορισμός** και **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.

## Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης

1. Πιέστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις > Αντίθεση**.
3. Πιέστε προς τα επάνω για αύξηση ή προς τα κάτω για μείωση της αντίθεσης.
4. Πιέστε **Αποθήκευση**.

## Ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης

1. Πιέστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις > Οπίσθιος φωτισμός**.
3. Πατήστε "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό ή "Απενεργοποίηση" για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

## Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

