



A telefon

A képen Cisco 7841 IP-telefon látható.

- ① Bejövő hívás vagy hangposta kijelzője
- ② Vonalgombok és funkcióbillentyűk
- ③ Funkciógombok
- ④ Navigáció (navigációs gyűrű és **Hívás** gomb)
- ⑤ Tartás, Átadás és Konferencia
- ⑥ Kihangosító, Fejhallgató és Némítás
- ⑦ Hangposta, Alkalmazások és Címtár
- ⑧ Hangerő

Vonalgombok és funkcióbillentyűk

A vonalgombokkal és funkcióbillentyűkkel megtekintheti a vonalon lévő hívásokat, vagy hozzáférhet a Gyorshívóhoz és hasonló funkciókhoz.

A gombok fénye a következő állapotokat jelzi:

- Folyamatos zöld: aktív hívás
- Villogó zöld: tartásban lévő hívás
- Folyamatos sárga: privát vonal használatban
- Villogó sárga: bejövő hívás
- Folyamatos piros: távoli vonal használatban
- Villogó piros: távoli vonal tartásban

Hívás indítása

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Válasz indítása

Nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot.

Hívás áttétele Tartásra

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a **Tartás** gombot.

Nézze meg híváslistáját

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
2. Görgetéssel válassza ki a **Híváslista** elemet.
3. Válassza ki, hogy melyik vonal előzményeit szeretné megtekinteni.


Másik személy hozzáadása a híváshoz (7811)

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Nyomja meg a **Hívások** gombot, válasszon egy tartásban lévő hívást, és nyomja meg az **Igen** gombot.


Másik személy hozzáadása a híváshoz (7821, 7841, 7861)

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Válasszon egy tartásban lévő hívást, és nyomja meg az **Igen** gombot.


Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás**  gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.


Hívás indítása fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a **Fejhallgató**  gombot.

Hívás indítása kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a **Kihangosító**  gombot.

Hang elnémítása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.


Hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek**  gombot, és kövesse a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.


Minden hívás átirányítása

1. Válasszon egy vonalat, és nyomja meg az **ÁtirMind** gombot.
2. Tártsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, vagy nyomja meg a **Hangpos.** gombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az **Átirány. ki** gombot.


Hangerő beállítása hívás közben

A kézibeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosító hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét a telefon használata közben.


A csengetés beállítása

A csengetés hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon nincs használatban.


Csengőhang módosítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Beállítások > Csengőhang** lehetőséget.
3. Válasszon vonalat.
4. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával belehallgathat az egyes csengőhangokba.
5. A kiválasztott csengőhang alkalmazásához nyomja meg a **Beállít** és az **Alkalmaz** funkciógombot.

Képernyő kontrasztjának beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Beállítások > Kontraszt** lehetőséget.
3. A kontraszt növeléséhez nyomja felfelé, a csökkentéséhez pedig lefelé a gombot.
4. Nyomja meg a **Mentés** gombot.

Képernyő háttérvilágításának beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Beállítások > Háttérvilágítás** lehetőséget.
3. A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a **Be**, a kikapcsolásához pedig a **Ki** gombot.

Felhasználói útmutató

Tekintse meg a teljes Felhasználói útmutatót itt: <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

