

## تعريفات الأزرار الوظيفية

>>	حذف الحروف التي تم إدخالها
<<	التنقل خلال الحروف التي تم إدخالها
DND	تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة عدم الإزعاج (DND)
إزالة	إزالة مشارك من مكالمة مؤتمر
إزالة المشترك الأخير	إسقاط الطرف الأخير الذي تمت إضافته إلى مكالمة المؤتمر
استلام ج	الرد على مكالمة واردة إلى مجموعة أخرى أو خط آخر.
استماع جماعي	التحدث باستخدام سماعة الهاتف والاستماع من خلال المكبر (استماع جماعي)
إشراك	إنشاء مكالمة مؤتمر
إعادة طلب	إعادة طلب آخر رقم تم طلبه
إغلاق	إغلاق الإطار الحالي
إنهاء مكالمة	قطع اتصال المكالمة الحالية
إلغاء	إلغاء أحد الإجراءات أو الخروج من الشاشة بدون تطبيق التغييرات
إيقاف الاستماع الجماعي	تعطيل وظيفة الاستماع الجماعي
إيقاف المراقبة	تعطيل وظيفة المراقبة
بحث	البحث عن قائمة دليل
تبليغ	إرسال مشكلات المكالمات إلى مسؤول النظام
تحديث	إنعاش المحتوى
تحويل	تحويل مكالمة
تعديل	تحرير رقم في سجل مكالمات
تعليق	تخزين مكالمة باستخدام ميزة تعليق المكالمة



المرجع السريع



## Cisco Unified IP هاتف رقم 7906G و 7911G دليل الهاتف لنظام Cisco Unified Communications 8.0 الإصدار Manager

مهام الهاتف العادية

تعريفات الأزرار الوظيفية

رموز شاشة الهاتف



رموز الأزرار

## مهام الهاتف العادية

إجراء مكالمة	ارفع السماعة قبل طلب الرقم أو بعد طلبه.
إعادة طلب رقم	اضغط إعادة طلب.
التحدث باستخدام سماعة الهاتف والاستماع من خلال المكبر	(وضع الاستماع الجماعي فقط). اضغط استماع جماعي.
الاستماع عن طريق المكبر فقط	(وضع المراقبة فقط). اضغط المراقبة.
استخدام سجلات المكالمات الخاصة بك	اضغط  وحدد الدلائل < مكالمات لم يتم الرد عليها أو المكالمات الصادرة أو المكالمات المستلمة. حدد رقمًا واضغط طلب.
تعديل رقم	اضغط تعديل، >> أو <<.
وضع مكالمة في الانتظار/متابعة مكالمة	قم بتمييز إحدى المكالمات لوضعها في الانتظار أو متابعتها بعد الانتظار، ثم اضغط .
تحويل مكالمة إلى رقم جديد	اضغط تحويل، وأدخل الرقم، ثم اضغط تحويل مرة أخرى.
بدء مكالمة مؤتمر قياسية (غير مباشرة)	اضغط مزيد < مؤتمر واطلب المشاركة ثم اضغط مؤتمر مرة أخرى.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

	المكبر قيد الاستخدام (المراقبة في وضع التشغيل)
	تم تمكين الفيديو (هاتف Cisco Unified IP رقم 7911G فقط مع SCCP)

## رموز الأزرار

	مستوى الصوت
	التنقل
	الانتظار
	قائمة التطبيقات

## رموز شاشة الهاتف

حالة الخط والمكالمة	
	ميزة إعادة توجيه المكالمات مُمكنة
	المكالمة في وضع انتظار، المكالمة البعيدة في وضع انتظار
	توجد مكالمة تم توصيلها
	السماعة مرفوعة
	السماعة مغلقة
	توجد مكالمة واردة
	الخط المشترك قيد الاستخدام
	مكالمة تمت مصادقتها
	مكالمة مشفرة
ميزات أخرى	
	تمت تهيئة الطلب السريع
	رسالة في الانتظار
	خيار محدد
	ميزة مُمكنة
	إدخال URL في سجل المكالمات جاهز للتحريير (SIP فقط)
وضع الصوت أو الفيديو	
	سماعة الهاتف قيد الاستخدام

	الرد على مكالمة واردة إلى هاتف آخر في مجموعتك
	الرد على مكالمة واردة في مجموعة مرتبطة
	إعداد/إلغاء إعادة توجيه المكالمات
	حذف
	تحويل فوري
	خروج
	رد
	رسائل
	اتصال
	وضع الفيديو (SCCP فقط)
	اتصال مباشر
	مختصر
	مداخلة
	مداخلة بمؤتمر
	مراقبة
	مزيد
	مسح
	مسح
	مشاركون
	معاودة الاتصال
	مكالمة جديدة