







Algemene telefoontaken

Een gesprek tot stand brengen	Kies het gewenste nummer en druk op  .
Een gesprek beantwoorden	Druk op  , Beantw of op  .
Een verbinding verbreken	Druk op  of Einde.
Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten	Druk op Wacht of Hervat .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op Opties > Doorvb , voer een doelnummer in en druk nogmaals op Opties > Doorvb .
Een nummer opnieuw kiezen	Druk twee keer op  of druk op Opties > Herhaal .
Uw toestel doorschakelen	Druk op Opties > DschakAll . Voer het telefoonnummer in waarnaar u alle gesprekken wilt doorschakelen. Als u wilt annuleren, kiest u Opties > DschakAll .
Logboeken met gesprekken gebruiken	Kies Telefoonlijst (boek) > Gemiste gesprekken , Ontvangen gesprekken of Gevoerde gesprekken . Als u een nummer wilt kiezen, bladert u naar een naam en drukt u op Kies of  .
Uw telefoonboek openen	Druk op Tel.boek of Telefoonlijst > Telefoonboek .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18296-01








REFERENTIEKAART



Cisco Unified Draadloze IP-telefoon 7975G voor Cisco Unified Communications Manager 7.0




De telefoon gebruiken
Snelkiestoetsen en knoppen
Overzicht van sneltoetsen
Tekst invoeren
Pictogrammen op het
telefoonscherm
Algemene telefoontaken

De telefoon gebruiken

De telefoon in-/uitschakelen	Druk op  en houdt deze ingedrukt tot de telefoon in- of uitschakelt.
Telefoonfunctie openen	Druk op Opties om een lijst met functies weer te geven: <ul style="list-style-type: none"> • Druk op het nummer voor de bijbehorende functie <i>of</i> • Blader naar de gewenste functie en druk op .
Opties van het hoofdmenu openen	Druk op een navigatiepijl om een van de volgende opties te openen: <ul style="list-style-type: none"> • Telefoonlijstmenu (Boek) • Lijnweergave (Telefoon) • Menu Instellingen (Hulpmiddelen) • Menu Services (Wereld) Druk op een nummer om de bijbehorende menuoptie weer te geven.
De helderheid van het scherm aanpassen	Selecteer Instellingen > Telefooninstellingen > Scherminstellingen en selecteer Helderheid scherm . Druk op  of  en druk vervolgens op Opslaan .
Naar het hoofdscherm gaan vanuit de Lijnweergave	Druk op  (pijl-links).

Snelkiestoetsen en knoppen

De beltoon instellen op trillen of overgaan	Houd  ingedrukt.
Het volume aanpassen van de beltoon, de hoorn of de luidspreker	Druk  naar boven of beneden.
Het geluid van de telefoon dempen of het dempen opheffen	Druk op  om het dempen in of uit te schakelen.

De luidspreker of de hoorn activeren	Houd  ingedrukt. Als u de hoorn wilt gebruiken, houdt u de knop opnieuw ingedrukt.
Voicemailberichten openen	Houd  ingedrukt.
Het toetsenblok vergrendelen en ontgrendelen	Houd  ingedrukt. Druk op Ontgrendelen en op OK om het toetsenblok te ontgrendelen.


Overzicht van sneltoetsen

Bericht	Uw voicemail openen
Conflst	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
Confrn	Een conferentiegesprek opzetten
dOml	Een gesprek doorsturen naar uw voicemailsysteem
Doorvb	Een gesprek doorverbinden
DschakAll	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren
GOpn	Een gesprek aannemen dat binnenkomt in een andere groep of op een andere lijn
Inbrkn	Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn
KiezBew	Een nummer in een gesprekslogboek bewerken
KortKies	Een nummer kiezen met een snelkiescode
MCID	Verdachte oproepen melden
MeetMe	Een Meet-Me-conferentiegesprek starten
NST	Niet storen (NST) in-/uitschakelen
Opnemen	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in uw groep
Park	Een gesprek opslaan met Gesprek parkeren
QRT	Problemen met gesprekken doorsturen naar de systeembeheerder
Samenv	Verschillende gesprekken op dezelfde lijn samenvoegen om een conferentiegesprek tot stand te brengen
SLog	Aan- en afmelden bij uw speurgroep

Tel.boek	Uw telefoonboek openen
TrgBltn	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
Verwij	Een deelnemer uit een conferentiegesprek verwijderen


Tekst invoeren


Teken — Druk op de toets totdat het gewenste teken verschijnt.

Spatie — Druk op .


Cijfer — Druk op de cijfertoes.

Symbol — Druk op een van de volgende toetsen:

 voor de tekens * + - / = \ en ;

 voor de tekens spatie , en . ‘ “ | _ ~ ’



 voor de tekens # ? () [] { }

 voor de tekens ! @ < > \$ % ^ &




Pictogrammen op het telefoonscherm

Lijn- en gespreksstatus

	Gesprek in de wacht
	Gedeelde lijn in gebruik
	Doorschakelen gesprekken ingeschakeld
	Binnenkomend gesprek, of een BLF-lijn gaat over (alleen BLF-Opnemen)
	BLF-lijn is in gebruik
	BLF-lijn is niet actief
	BLF-lijn heeft de status Niet storen
	Snelkiezen, logboek met gesprekken of telefoonlijst (BLF-status onbekend)
	Intercomlijn niet-actief

	Intercomlijn in eenrichtings-audiogesprek
	Intercomlijn in tweerichtings-audiogesprek

Lijnkenmerken

	Telefoonlijn
	Service-URL
	Spraakbericht

Overige functies

	Dempen aan
	Headset actief
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-apparaat verbonden
	Luidsprekermodus actief
	Beltoon uit (stille modus)
	Beltoon en trillen aan
	Alleen trillen aan
	Toepassing actief
	Status radiosignaal
	Geen radiosignaal
	Status accu laden
	Toetsenblok vergrendeld
	Zakelijk nummer voor een contactpersoon
	Privé-nummer voor een contactpersoon
	Mobiel nummer voor een contactpersoon
	Ander nummer voor een contactpersoon