


Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

A telefon online súgójának megtekintése	Nyomja meg a  gombot.
Hívás kezdeményezése	Vegye fel a kézibeszélőt, mielőtt vagy miután tárcsázza a számot.
Szám újrAhívása	Nyomja meg az ÚjrAhív gombot. Ha a kézibeszélő le van téve, a Navigálás gombbal érheti el a tárcsázott hívások naplójában szereplő telefonszámokat.
Váltás kézibeszélő üzemmódra hívás közben	Vegye fel a telefonkagylót.
Váltás fejbeszélő vagy kihangosított üzemmódra hívás közben	Nyomja meg a  vagy  gombot, majd tegye le a kézibeszélőt.
A telefon némitása	Nyomja meg a  gombot.
A hívásnaplók használata	Hívásnapló kiválasztásához nyomja meg a  gombot. Válassza ki a kívánt tételet, majd indítsa el a hívást.
Szám szerkesztése	Nyomja meg a MódHív , << vagy >> gombot.
Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Nyomja meg a Tartás vagy a Visszav gombot.
Hívás átadása új száma	Nyomja meg az Átadás gombot, írja be a számot, majd nyomja meg újból az Átadás gombot.
Intercom hívás kezdeményezése	Nyomja meg az intercom gombot, szükség esetén írja be a számot, majd a hangjelzés után kezdjen el beszélni.
Normál (ad hoc) konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a tovább > Konfer gombot, tárcsázza a résztvevőt, majd nyomja meg újból a Konfer gombot.

 Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-21938-01



RÖVID ÚTMTATÓ



A Cisco Unified IP-telefon használati útmutatója a Cisco Unified Communications Manager 8.0 rendszerhez (SCCP és SIP)

7962G, 7942G, 7961G, 7961G-GE, 7941G és 7941G-GE típusú Cisco Unified IP-telefonhoz

A funkciógombok bemutatása

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Gombikonok

Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

A funkciógombok bemutatása

Átadás	Hívás átadása
ÁtirMind	Hívásátirányítás beállítása/megszüntetése
Belép	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
Bezár	Az aktuális ablak bezárása
CsHFelv	Válaszol olyan hívásra, amely egy másik csoportban vagy másik vonalon csöng ki
Egyesít	Meglévő hívások egyesítése konferenciahívás létrehozásához
EHFelv	Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása
Eltáv	Konferencia-résztevő eltávolítása
Felvesz	Válaszol olyan hívásra, a mely a csoportjának egy másik telefonján csöng ki
Főmenü	A súgó főmenüjének megjelenítése
Frissít	A tartalom frissítése
Hívás felvétele	Hívás fogadása
HívVége	Az aktuális hívás vagy intercom hívás megszakítása
kBelép	Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása
Keres	Keresés címtárlistában
Kilép	Visszalépés az előző képernyőre
Kiürít	Bejegyzések vagy beállítások törlése
Konfer	Konferenciahívás létrehozása
KonfHíd	Konferenciahíd létrehozása
KonfL	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
Linkek	A súgó kapcsolódó témaköreinek megtekintése

Mégse	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül
Ment	A kiválasztott beállítások mentése
MódHív	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
NeZavarj	A „Ne zavarj” funkció be- vagy kikapcsolása
Parkol	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
QRT	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
Részletek	A Részletek rekord megnyitása többszereplős hívás esetén a Nem fogadott hívások és a Fogadott hívások naplóban
RövHív	Tárcsázás gyors hívó szám segítségével
Tárcsázás	Telefonszám felhívása
Törlés	A beállítások visszaállítása alapértékre
Töröl	A MódHív használatakor a kurzor jobb oldalán álló karakterek törlése
tovább	További parancsok megjelenítése
TovHP	Hívás küldése vagy átirányítása hangüzenet-kezelő rendszerbe
ÚjHívás	Új hívás kezdeményezése
Újrahív	A legutóbb hívott szám újrahívása
UtRBont	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
Választ	Menüpont kiválasztása vagy hívás
VidMód (csak SCCP esetén)	Videomegjelenítési mód kiválasztása
Vissza	Visszalépés a súgó előző témakörére
Visszav	Tartásban levő hívás visszavétele
Visszhív	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik
<<	Beírt karakterek törlése
>>	Mozgás a beírt karakterek között

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

	Hívásátirányítás engedélyezve
	Hívás tartva; távoli hívás tartva
	Felépült hívás
	Bejövő hívás
	Kézibeszélő felvéve
	Kézibeszélő letéve
	Osztott vonal használatban
	Üzenet érkezett
	Hitelesített hívás
	Titkosított hívás
	A BLF által figyelt vonal használatban van
	A BLF által figyelt vonal készenlétben van
	A BLF által figyelt vonal csöng (BLF Felvesz)
	Gyorshívás, hívásnapló vagy címtárlista (a vonalállapot ismeretlen)
	Vonal Ne zavarj funkcióval (BLF funkció)
	Szabad intercom vonal
	Egyirányú intercom vonal
	Kétirányú intercom vonal
	Kézibeszélő használata
	Fejbeszélő használata

	Kihangosító használata
	Videó engedélyezve (csak SCCP esetén)
	A gombhoz funkció van rendelve
	A gombhoz mobilitás van rendelve
	A gombhoz tartás van rendelve
	A gombhoz konferencia van rendelve
	A gombhoz átadás van rendelve
	A gombhoz telefonos szolgáltatás URL-címe van rendelve
	Hívásnaplóban szereplő URL bejegyzés szerkesztésre kész (csak SIP esetén)
	Kiválasztott lehetőség
	Engedélyezett funkció

Gombikonok

	Üzenetek
	Szolgáltatások
	Súgó
	Címtárak
	Beállítások
	Hangerő
	Hangszóró
	Elnémítás
	Fejbeszélő