






## Vanliga telefonfunktioner

Visa direkthjälpen på telefonen	Tryck på  .
Ringa ett samtal	Aktivera kopplingstenen före eller efter att du slagit ett nummer.
Ringa upp ett nummer igen	Tryck på <b>Ring igen</b> . Eller tryck på navigeringsknappen när kopplingstenen hörs. Då visas loggen över ringda samtal.
Växla till telefonluren under ett samtal	Lyft luren.
Växla till högtalartelefonen eller headsetet under ett samtal	Tryck på  eller  och lägg sedan på luren.
Stänga av ljudet på telefonen	Tryck på  .
Använda samtalsloggar	Tryck på  för att välja en samtalslogg. Du ringer genom att markera en post och aktivera kopplingstenen.
Redigera ett nummer	Tryck på <b>Ändra</b> , << eller >>.
Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Tryck på <b>Föfr</b> eller <b>Åter</b> .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Tryck på <b>Överför</b> , ange nummer och tryck sedan på <b>Överför igen</b> .
Ringa ett snabbtelefonsamtal	Tryck på snabbtelefonknappen, ange ett nummer om så krävs och tala efter att du hör tonen.
Starta en standardkonferens (ad hoc-konferens)	Tryck på <b>Fler &gt; Konf</b> , ring upp deltagaren och tryck sedan på <b>Konf igen</b> .

 Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)  
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-21973-01



### SNABBREFERENS



## Cisco Unified IP-telefonhandbok för Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP och SIP)

För **Cisco Unified IP-telefonerna 7962G, 7942G, 7961G, 7961G-GE, 7941G och 7941G-GE**

Definitioner av programstyrda knappar

Ikoner på telefonskärmen

Knappikoner

Vanliga telefonfunktioner




## Definitioner av programstyrda knappar

Avbryt	Avbryta en åtgärd eller stänga en skärm utan att tillämpa ändringarna
AvbSKd	Ta bort den person som lades till senast i ett konferenssamtal
AvslSam	Frånkoppla aktuellt samtal eller det aktuella snabbtelefonsamtalet
Avsluta	Gå tillbaka till föregående skärm
Besvara	Besvara ett samtal
BrytIn	Lägga till dig själv i ett samtal på en delad linje
BrytInKf	Lägga till dig själv i samtal på delad linje och upprätta en konferens
Delta	Kombinera befintliga samtal för att skapa en konferens
Detaljer	Öppna detaljinformationen för ett flerparsamtal i loggarna Missade samtal och Mottagna samtal
Fler	Visa fler programstyrda knappar
Huvud	Visa huvudmenyn i hjälpen
Hämta	Besvara ett samtal som ringer på en annan telefon i gruppen
HämtG	Besvara ett samtal som ringer i en annan grupp eller på en annan linje
HämtO	Besvara samtal i associerad grupp
Konf	Skapa ett konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Länkar	Visa tillhörande hjälpavsnitt
MeetMe	Vara värd för en Meet-Me-konferens
Nytt	Skapa ett nytt samtal
Parkera	Lagra samtal med Parkera samtal
QRT	Skicka info om samtalsproblem till systemadministratören
Radera	Återställ inställningar till standard










<b>Rensa</b>	Radera poster eller inställningar
<b>Ring</b>	Slå ett nummer
<b>Ring igen</b>	Ring senast uppringda nummer igen
<b>Rstmedd</b>	Vidarekoppla eller omdirigera ett samtal till ett röstmeddelandesystem
<b>Snabbval</b>	Ringa upp med hjälp av snabbvalsnummer
<b>Spara</b>	Spara de valda inställningarna
<b>Stäng</b>	Stänga aktuellt fönster
<b>Stör ej</b>	Slå på/av Stör ej
<b>Sök</b>	Söka efter en kataloglista
<b>Ta bort</b>	Ta bort tecken till höger om markören när du använder Ändra
<b>Ta bort</b>	Ta bort en konferensdeltagare
<b>Tillbaka</b>	Återgå till föregående hjälpsnitt
<b>Uppdat</b>	Uppdatera innehållet
<b>Vdb</b>	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
<b>VidLäge (endast SCCP)</b>	Välja videovisningsläge
<b>Välj</b>	Välja menyalternativ eller samtal
<b>Åter</b>	Återställa ett samtal som är satt under förfrågan
<b>Återuppr</b>	Ta emot meddelande om att en upptagen anknötning blir ledig
<b>Ändra</b>	Redigera nummer i samtalslogg
<b>Överför</b>	Överföra ett samtal
<b>&lt;&lt;</b>	Ta bort inskrivna tecken
<b>&gt;&gt;</b>	Flytta igenom de inskrivna tecknen

## Ikoner på telefonskärmen

	Vidarebefordran aktiverad
	Samtal under förfrågan; fjärrsamtal under förfrågan
	Uppkopplat samtal
	Inkommande samtal
	Luren av
	Luren på
	Delad linje används
	Meddelande väntar
	Verifierat samtal
	Krypterat samtal
	BLF-övervakad linje används
	BLF-övervakad linje är ledig
	BLF-övervakad linje ringer (BLF-hämtning)
	Snabbval, samtalslogg eller kataloglista (linjestatus okänd)
	Stör ej aktiverat i inkommande linje (BLF-funktion)
	Ledig snabbtelefonlinje
	Envägs snabbtelefonsamtal
	Tvåvägs snabbtelefonsamtal
	Använd lur
	Använt headset
	Använd högtalartelefon
	Video aktiverat (endast SCCP)

	Funktion kopplad till knappen
	Mobility kopplat till knappen
	Förfrågan kopplad till knappen
	Konferens kopplad till knappen
	Överföring kopplad till knappen
	URL för telefontjänst kopplad till knappen
	URL-post i en samtalslogg är färdig att redigera (endast SIP)
	Alternativ valt
	Aktiverad funktion

## Knappikoner

	Meddelanden
	Tjänster
	Hjälp
	Kataloger
	Inställningar
	Volym
	Högtalare
	Tyst
	Headset