





7 Hintergrundbild formatieren

Zweck	Aktion
Größe des Bilds unter Beibehaltung der Bildproportionen an das Telefondisplay anpassen	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Passend skalieren .
Größe des Bilds durch Strecken an das Telefondisplay anpassen	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Anpassen durch Strecken .
Zoomfunktion aktivieren	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Größe und Position anpassen .
Bild vergrößern	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Größe und Position anpassen und verschieben Sie den Regler für die Vergrößerung in Richtung  .
Bild verkleinern	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Größe und Position anpassen und verschieben Sie den Regler für die Vergrößerung in Richtung  .
Bild um 90 Grad nach rechts drehen	Klicken Sie auf  .
Bild um 90 Grad nach links drehen	Klicken Sie auf  .

8 Hintergrundbild-Sammlung verwalten

Zweck	Aktion
Hintergrundbild vom Computer importieren	Wählen Sie Datei > Importieren .
Ausgewähltes Hintergrundbild löschen	Wählen Sie Bearbeiten > Löschen .
Eigenschaften eines ausgewählten Hintergrundbilds anzeigen	Wählen Sie Datei > Eigenschaften .

9 Weitere Informationen

Weitere Informationen zu allen Funktionen von Telefon-Designer und zur Problemlösung finden Sie in der Online-Hilfe. Sie können sie aufrufen, indem Sie in der ausgeführten Anwendung auf die Menüoption **Hilfe** klicken.

Amerikazentrale
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-6387
Fax: +1 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



KURZREFERENZ



Telefon-Designer Version 7.0 - Kurzreferenz

- 1 Anwendung installieren
- 2 Klingelton auswählen
- 3 Klingelton bearbeiten
- 4 Neuen Klingelton aufzeichnen
- 5 Klingelton-Sammlung verwalten
- 6 Hintergrundbild auswählen
- 7 Hintergrundbild formatieren
- 8 Hintergrundbild-Sammlung verwalten
- 9 Weitere Informationen

1 Anwendung installieren

Ihr Systemadministrator sollte vor der Installation von Telefon-Designer sicherstellen, dass Ihr Gerät den Systemanforderungen dieses Produkts entspricht.

Zum Installieren der Anwendung benötigen Sie Administratorrechte und mindestens 80 MB freien Festplattenspeicher auf Ihrem Computer.

- Schritt 1** Bitten Sie den Systemadministrator, Ihnen das Installationsprogramm (EXE-Datei) auszuhändigen.
- Schritt 2** Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm und befolgen Sie die Installationsanweisungen.
- Schritt 3** Wählen Sie zum Starten der Anwendung **Start > Programme > Cisco Telefon-Designer > Telefon-Designer** oder doppelklicken Sie auf die Desktop-Verknüpfung von Telefon-Designer.




Hinweis Wenn Sie bei der Aktualisierung der Anwendung gefragt werden, ob alle Telefon-Designer-Komponenten entfernt werden sollen, wählen Sie „Nein“, um Ihre Anmeldedaten sowie Ihre Klingeltöne und Hintergrundbilder beizubehalten.




2 Klingelton auswählen

- Schritt 1** Wählen Sie in der Klingelton-Sammlung einen Klingelton aus.
- Schritt 2** Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie auf **Vorschau auf Telefon**, um den Klingelton auf dem Cisco Unified IP-Telefon wiederzugeben.
 - Klicken Sie auf **Auf Telefon speichern**, um den Klingelton auf Ihrem Cisco Unified IP-Telefon zu speichern.
 - Verschieben Sie den markierten Klingelton per Drag-and-Drop im Teilfenster „Klingeltöne“ auf das Telefonbild. Der ausgewählte Klingelton wird automatisch auf Ihrem Cisco Unified IP-Telefon gespeichert.

3 Klingelton bearbeiten

- Schritt 1** Wählen Sie in der Klingelton-Sammlung einen Klingelton aus.
- Schritt 2** Wählen Sie **Bearbeiten > Klingelton bearbeiten**.
- Schritt 3** Klicken Sie im Fenster „Klingelton bearbeiten“ auf eine beliebige Stelle und bewegen Sie den Cursor nach rechts oder links, um eine Klingeltonauswahl zu markieren. Die Länge des Klingeltons muss zwischen einer Sekunde und 20 Sekunden liegen.
- Schritt 4** Klicken Sie auf , um die ausgewählten Klingeltöne wiederzugeben.
- Schritt 5** Klicken Sie auf **Speichern**, um die Klingeltonauswahl zu speichern.

4 Neuen Klingelton aufzeichnen

- Schritt 1** Wählen Sie **Datei > Klingelton aufzeichnen**.
- Schritt 2** Wählen Sie einen Gerätetyp aus.
- Schritt 3** Wählen Sie das Aufnahmegerät aus. In der Standardeinstellung ist das integrierte Mikrofon ausgewählt.
- Schritt 4** Legen Sie einen Namen für den aufzuzeichnenden Klingelton fest.
- Schritt 5** Klicken Sie auf , um den Klingelton aufzuzeichnen. Sie können die Aufzeichnung des Klingeltons beenden, indem Sie auf  klicken.
- Schritt 6** Klicken Sie auf , um den aufgezeichneten Klingelton wiederzugeben.
- Schritt 7** Klicken Sie auf **Speichern**, um den aufgezeichneten Klingelton zu speichern.

5 Klingelton-Sammlung verwalten

Zweck	Aktion
Klingelton vom Computer importieren	Wählen Sie Datei > Importieren .
Ausgewählten Klingelton löschen	Wählen Sie Bearbeiten > Löschen .
Eigenschaften eines ausgewählten Klingeltons anzeigen	Wählen Sie Datei > Eigenschaften .

6 Hintergrundbild auswählen

- Schritt 1** Klicken Sie in der Hintergrundbild-Sammlung auf ein Miniaturbild.
- Schritt 2** Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie auf **Vorschau auf Telefon**, um eine Vorschau des Hintergrundbilds auf dem Cisco Unified IP-Telefon anzuzeigen.
 - Klicken Sie auf **Auf Telefon speichern**, um das Hintergrundbild auf Ihrem Cisco Unified IP-Telefon zu speichern.
 - Ziehen Sie das ausgewählte Hintergrundbild im Teilfenster „Hintergrundbilder“ auf das Telefonbild. Das ausgewählte Hintergrundbild wird automatisch auf Ihrem Cisco Unified IP-Telefon gespeichert.