

3 Fonctionnalités disponibles pendant la session séparée



Commande	Description	Saisie supplémentaire	Description
#	Écoute des options	Numéro d'option	Choix d'une option entendue
		*	Connexion à la salle principale
#0	Obtention d'aide	—	—
#1	Fermeture d'une session séparée	0	Connexion à la salle principale
		1-9	Choix d'une session séparée
#2	Appel nominal	1	Écoute du nom des participants
		*	Connexion à la session séparée
#4	Options d'admission	1	Verrouillage ou non de la session séparée
		*	Connexion à une session séparée
#5	Activation ou non de votre fonction de silence	—	—



Commandes de téléphone pour Cisco Unified MeetingPlace Express version 1.1

- 1 Accès à Cisco Unified MeetingPlace Express
- 2 Fonctionnalités disponibles pendant la session
- 3 Fonctionnalités disponibles pendant la session séparée
- 4 Plus d'informations

4 Plus d'informations

Visitez le site Web de Cisco à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/products_user_guide_list.html.

Siège social
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 526-4100



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems et le logo Cisco Systems sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays. Tous les autres noms ou marques mentionnés dans ce document ou sur le site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (0501R)

© 2005–2006 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

♻️ Imprimé aux États-Unis sur du papier recyclé à 10 %.



1 Accès à Cisco Unified MeetingPlace Express

Sur la ligne suivante, écrivez le numéro de téléphone pour Cisco Unified MeetingPlace Express :

Saisie précédée de la composition du numéro de téléphone pour Cisco Unified MeetingPlace Express	Description	Action supplémentaire	Description
0#	Obtention d'aide	—	—
ID de téléconférence + #	Connexion en tant qu'invité	Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe.	—
1#	Démarrage	Entrez le numéro de profil, #, le mot de passe, puis #.	—
2#	Accès au profil	Entrez le numéro de profil, #, le mot de passe, puis #.	—
		Entrez l'ID de téléconférence, puis #.	Connexion en tant qu'utilisateur ciblé
		2#	Enregistrement de nom
		3#	Modification du mot de passe de profil de téléphone
3# ou 4# ou ...	Sélection d'une langue ¹ de prédilection	Si vous y êtes invité, sélectionnez la version de la langue.	—
#	Nouvelle écoute des options	—	—

1. Uniquement disponible sur les systèmes définis pour des options multilingues.

2 Fonctionnalités disponibles pendant la session

Comman de	Description	Saisie supplémentaire	Description
#	Écoute des options	Numéro d'option	Choix d'une option entendue
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#0	Obtention d'aide	—	—
#1	Session séparée	1-9	Choix d'une session séparée
		0	Connexion à la salle de téléconférence
#2	Appel nominal	1	Écoute du nom des participants
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#3	Appel d'un nouveau participant ou obtention de tous les invités manquants	1 + numéro de téléphone + #	Appel d'un nouveau participant
		3	Obtention de tous les invités manquants
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#4	Options d'admission	1	Verrouillage ou non de la salle de téléconférence
		2	Admission du participant
		3	Déconnexion du dernier entrant
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#5	Activation ou non de la fonction de silence du téléphone	—	—
#6	Enregistrement	1	Lancement ou arrêt de l'enregistrement
		*	Connexion à la salle de téléconférence
#8	Arrêt de la téléconférence	3	Arrêt de la téléconférence ¹
		*	Connexion à la salle de téléconférence

1. Dans Cisco Unified MeetingPlace Express version 1.1.1 ou antérieure, entrez #81 pour arrêter une téléconférence.