

### 電話機

- ① LED バー
- ② 有線マイクロホン ポート
- ③ ミュート バー
- ④ ソフトキー ボタン
- ⑤ ナビゲーション バーと選択ボタン
- ⑥ 音量キー

### LED バーの状態

LED バーの点灯は次のステータスを示します。

- 緑 (点灯) : アクティブ コール
- 緑 (点滅) : 着信コール
- 緑 (速い点滅) : 保留中のコール
- 赤 (点灯) : ミュート中のコール

### 発信する

番号を入力して、[コール (Call)] を押します。

### 応答する

[応答 (Answer)] を押します。

### 通話を保留する

1. [保留 (Hold)] ボタンを押す。
2. 保留中の通話を再開するには、[再開 (Resume)] を押します。

### 最近の通話履歴を表示する

[最近の通話 (Recents)] を押すか、上矢印キーを押します。

### お気に入りを表示する

[お気に入り (Favorites)] を押すか、下矢印キーを押してスピードダイヤル番号を表示します。

### コールに別のユーザを追加する

1. アクティブ コールから、[会議 (Conference)] を押します。
2. 番号を入力します。
3. (オプション) 着信音が鳴るか、相手がコールに応答するまで待ちます。
4. [会議 (Conference)] ボタンを押します。

### コールを他の人に転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. (オプション) 着信音が鳴るか、相手がコールに応答するまで待ちます。
4. 再度 [転送 (Transfer)] を押します。

### コールをミュートする

1. 電話の [ミュート (Mute)]  を押すか、拡張マイクの [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。


### ボイス メッセージを聴く

[メッセージ (Messages)] を押して、音声ガイダンスに従います。

### すべてのコールを転送する

1. [すべてを転送 (Forward all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[メッセージ (Messages)] を押します。
3. 元に戻すには、[不在オフ (Forward off)] を押します。

### 通話の音量を調整する

音量を調整するには、電話を使用しているときに [音量 (Volume)]  で上または下を押します。

### 呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)]  で上または下を押します。

### 着信音を変更する

1. [設定 (Settings)] > [環境設定 (Preferences)] > [呼出音 (Ringtone)] を選択します。
2. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
3. [設定 (Set)] を押して選択を保存します。

### 明るさを変更する

1. [設定 (Settings)] > [環境設定 (Preferences)] > [明るさ (Brightness)] を選択します。
2. ナビゲーション バー  で明るさの増減を調整します。
3. [保存 (Save)] を押します。

### ワイヤレス マイクのペアリング

1. [設定 (Settings)] > [管理設定 (Admin Settings)] > [マイク (Microphones)] > [ワイヤレスマイク (Wireless Microphone)] を選択します。
2. [マイク1 (Microphone 1)] または [マイク2 (Microphone 2)] のいずれかを選択し、[ペア (Pair)] を押します。
3. ワイヤレス マイクの [ミュート (Mute)]  を、マイクの LED が白く点滅するまで押します。

### ワイヤレス マイクのペアリングの解除

1. [設定 (Settings)] > [管理設定 (Admin Settings)] > [マイク (Microphones)] > [ワイヤレスマイク (Wireless Microphone)] を選択します。
2. [マイク1 (Microphone 1)] または [マイク2 (Microphone 2)] のいずれかを選択します。
3. ベースユニットの [ペアリングの解除 (Unpair)] を押します。

### ワイヤレス マイクの充電

1. 充電クレードルにマイクを置きます。
2. LED が白ではない場合は、マイクを取り外し、再度置きます。

シスコおよびシスコのロゴは、米国およびその他の国におけるシスコおよびその関連会社の商標を示します。シスコの商標の一覧については、[http://www.cisco.com/web/JP/trademark\\_statement.html](http://www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html) をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません (1110R)。