Anzeigen des Anrufsverlaufs auf den IP-Telefonen SPA525G und SPA525G2 mithilfe von Softtasten

Ziele

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Anrufsverlauf auf den IP-Telefonen SPA525G UND SPA525G2 anzeigen.

Anwendbare Geräte

IP-Telefon SPA525G

· IP-Telefon SPA525G2

Alle Anrufsverlaufs anzeigen

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).



Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.



Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für Alle Anrufe.

01/04/	01/04/12 01:39p 📥				me
All Ca	All Calls				
1 •	User Name XXX 01/01/12 1	2:00p			
2 🕒	User Name XXX 01/01/12 1	2:00p			
3 🗲	User Name XXX 01/01/12 1	2:00p			
P	DD-1				
Opt	ion	Dial	Edit	Dial	Exit

Verpassten Anrufsverlauf anzeigen

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).

01/04	01/04/12 01:39p 📥			me	
Infor	Information and Settings				
1	Call History				
2	Directories				
3	Network Configuration				
4	User Preferences				
5	Status				
6	CME Services				
P	OD-1				
	Select			Exit	

Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.



Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für verpasste Anrufe.

01	01/04/12 01:39p 🛁 🕅 🛞 User Name					
Mi	ssed Calls					
1	User Name XXX 01/01/1	9 12 12:00p				
2	User Name XXX 01/01/1) 12 12:00p				
3	User Name XXX 01/01/1) 12 12:00p				
	POD-1					
(Option	Dial	Edit Dial	Exit		

Anrufsverlauf anzeigen

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).

01	/04/12 01:39p 🛁	ŝ	User Name			
Inf	ormation and Settings					
1	Call History					
2	Directories			₩		
3	Network Configuration					
4	User Preferences					
5	Status					
6	CME Services					
	POD-1					
	Select		Exit			

Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.

01/04/12 01:39p 🛁			*	User Name	
Call History					
1 (O) All	Calls				_
2 🛛 🛛 Mis	ssed Calls				1 115
3 🗢 Re	ceived Calls				
4 🗢 Pla	ced Calls				
					<u> </u>
POD-1					
Option	Select			Back	

Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für "Received Calls" (Empfangene Anrufe).

01	01/04/12 01:39p 🛁 🕅 🕅 🕅 🕅 🕅 🕅 🕅					
Re	Received Calls					
1	User Name XXX 01/01/12	12:00p				
2	User Name XXX 01/01/12	12:00p				
3	User Name XXX 01/01/12	12:00p				
	POD-1					
(Option	Dial	Edit D	Dial	Exit	

Anzeigen des Anrufsverlaufs

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).

01	/04/12 01:39p —	😫 User Name	
Inf	ormation and Settings		
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services		
	POD-1		
	Select	E	kit

Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.

01/04/12 01:39p 🛁			8	User Name	
Call History					(
1 O All	Calls				
2 🛛 🛛 Mis	sed Calls				
3 🕞 Rec	eived Calls				
4 🗢 Pla	ced Calls				
POD-1					
Option	Select			Back	

Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für Placed Calls (Getätigte Anrufe).

01	01/04/12 01:39p 📕 🛛 🕅 🕅 🕅 🕅 🖗 User Name					
Pla	aced Calls					1
1	 User Name XXX 01/01/12 1 	2:00p				•
2	User Name XXX 01/01/12 1	2:00p				
3	User Name XXX 01/01/12 1	2:00p				
	POD-1					
(Option	Dial	Edit	Dial	Exit	