

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Configurar](#)

[Ejemplo de configuración](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

Introducción

Este documento describe el modus operandi para configurar la característica del **nombre de la Presentación de ID de la línea de llamada** y la característica del **número de la Presentación de ID de la línea de llamada a restricto** usando Cisco unificó al Administrador de dominio (CUCDM).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- CUCDM
- Administradores de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CUCDM 8.1 y arriba
- Versión 8 y posterior CUCM

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

Usando los modelos predeterminados, CUCDM ignora las configuraciones que usted define para la característica del **nombre de la Presentación de ID de la línea de llamada** y la característica del **número de la Presentación de ID de la línea de llamada** bajo sección de la **traducción del número**

del **agregar** (la administración/traducción generales del número).

Configurar

1. En CUCDM, navegue a la **administración/a la traducción generales del número/agregue la** sección de la **traducción del número**.
2. Fije el **nombre de la Presentación de ID de la línea de llamada** y el **número de la Presentación de ID de la línea de llamada a Restricted**. This avanza al patrón de traducción en CUCM.
3. Cuando crean al patrón de traducción en CUCM, fija las preferencias CLI para omitir en comparación con restricto.
4. En CUCM, usted puede ver la AUTORIZACIÓN del modelo no obstante con una característica incorrecta del **nombre de la Presentación de ID de la línea de llamada** y la característica del **número de la Presentación de ID de la línea de llamada**. Las trazas muestran que CUCDM está enviando la preferencia predeterminada en vez de la preferencia restricta por el parámetro respectivo.

Ejemplo de configuración

Éste es el parámetro que ofende:

Esto está por el diseño. Los valores seleccionados en el CLI caen abajo, al agregar un número. La traducción no tiene ningún impacto directo en los patrones de ruta ni traduce los modelos. En lugar, se utiliza para poblar dos variables de sustitución:

- #CLIRORCLIPNUMBER#
- #CLIRORCLIPNAME#

Solamente si estas variables se utilizan en los elementos de la plantilla de configuración de la característica, las configuraciones dropdown tendrán cualquier influencia en el aprovisionamiento real CUCM.

Para superar esto, agregue los parámetros siguientes en el modelo:

- Presentación de la línea de llamada - #CLIRORCLIPNUMBER#
- Llamando la presentación del nombre - #CLIRORCLIPNAME#

Después de esto, usted puede utilizar las configuraciones CLID en el campo de la **traducción del número del agregar**.

Verificación

Vuelva a efectuar la transacción de CUCDM y verifique si los valores apropiados se han avanzado en el CUCM para la **presentación** y la **llamada de la línea de llamada de las** características de la **presentación del nombre**.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.