

# Contenido

[Introducción](#)

[Descripción de problemas](#)

[Troubleshooting](#)

[Conclusión](#)

## Introducción

Este documento describe los escenarios de carga relacionados con el grupo de clasificación (RG) 0 en el gateway GPRS que soporta el nodo (GGSN).

## Descripción de problemas

Grupo de clasificación = '0' que refleja en las informaciones sobre la llamada Records(CDRs) GGSN. ¿También el volumen ese señala en el GGSN en el grupo de clasificación =? ¿0? no señala al servidor de carga en línea (OCS).

## Troubleshooting

¿Según el plan porte pagado del cambio de dirección, llaman con el ruledef RG 431 que no se configura con ningún contenido? identificación Debido a cuáles, todos los usuarios porte pagado del cambio de dirección consiguen al grupo del tipo nulo en el expediente de informaciones sobre la llamada (CDR).

Según la prueba múltiple del caso, se identifica con los equipos del cierto usuario (UEs) solamente.

1. Los números pagados por adelantado parecen tener un problema. Los que pertenecen al plan del cambio de dirección del perfil de único usuario.
2. Si el usuario intenta alcanzar cualquier página, consigue reorientada con la página del cliente sobre la base del agente de usuario. En el extremo GGSN, hay una acción de carga para esto reorienta la tarea y no se asocia a cualquier grupo de clasificación. En este caso, el uso del usuario contiene con el grupo de clasificación del "0" también.

Ésta es la configuración que falta:

Los elementos CDR siguen:

## Conclusión

Si en la factura-acción de la cargar-acción se configura un egcdr pero la contenido-identificación no es, el tráfico de datos se carga contra esta cargar-acción y está señalado en los CDR con el grupo de clasificación el "0".