

Impostazioni della zona demilitarizzata (DMZ) sull'adattatore per telefono analogico SPA800

Obiettivo

La funzionalità Zona demilitarizzata (DMZ) consente di collocare un computer di rete, in genere un computer che fornisce servizi agli utenti all'esterno della rete ed è quindi più vulnerabile, in una sottorete esposta a Internet. In questo modo viene aggiunto un ulteriore livello di sicurezza alla LAN (Local Area Network). L'obiettivo di questo articolo è spiegare le impostazioni della DMZ sull'adattatore per telefono analogico SPA800.

Dispositivi interessati

- SPA800 Adattatore per telefono analogico

Versione del software

- 6.1.12

Configurazione di DMZ

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web come amministratore o utente e scegliere **Avanzate > Rete > Applicazione**. Viene visualizzata la pagina *Applicazione*:

The screenshot shows the 'Application' configuration page in the SPA800 web interface. The page is divided into several sections:

- Port Forwarding Settings:** A table with columns for Enable, Service Name, Starting Port, Ending Port, Protocol, and Server IP Address. It lists 16 entries for various services like sip2L1, tcp2, rtp2, etc.
- DMZ Settings:** Includes 'Enable DMZ' set to 'yes' and 'DMZ Host IP Address' set to '192.168.1.2'.
- Miscellaneous Settings:** Includes 'Multicast Passthru' set to 'Disabled'.
- System Reserved Ports Range:** Includes 'Starting Port' set to '50000 (+10000)' and 'Num of Ports Reserved' set to '256'.

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes'.

Passaggio 2. Scegliere **Sì** dall'elenco a discesa **Abilita DMZ** per esporre un host a Internet

Nota: La funzione client DHCP di qualsiasi host la cui porta venga inoltrata deve essere disabilitata e deve essere assegnato un nuovo indirizzo IP statico, in quanto DHCP potrebbe modificare l'indirizzo IP.

Passaggio 3. Inserire le cifre richieste per completare l'indirizzo IP dell'host nel campo DMZ Host IP Address (Indirizzo IP host DMZ).

Passaggio 4. Fare clic su **Invia tutte le modifiche** per salvare le impostazioni.