

Configurazione delle impostazioni di tempo su WAP551 e WAP561

Obiettivo

Quando si invia un registro messaggi, è importante che l'ora sia sincronizzata in rete. Un tempo unificato su tutti i dispositivi consente di individuare quando si sono verificati problemi e in quale ordine. I protocolli WAP551 e WAP561 consentono di configurare l'ora interna manualmente o con il protocollo NTP (Network Time Protocol). Network Time Protocol si connette a un time server, che trasmette l'ora esatta.

L'obiettivo di questo articolo è spiegare come configurare le impostazioni di ora sia su WAP551 che su WAP561.

Dispositivi interessati

- WAP551
- WAP561

Versione del software

- 1.0.4.2

Configura impostazioni ora

Protocollo orario di rete

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Impostazioni ora**. Viene visualizzata la pagina *Impostazioni ora*:

Time Settings

System Time: Fri Dec 31 1999 12:34:52 PST

System Clock Source: Network Time Protocol (NTP)
 Manually

NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx/xxxx /Hostname Max 253 C

Time Zone:

Adjust Time for Daylight Savings:

Daylight Savings Start: in at :

Daylight Savings End: in at :

Daylight Savings Offset: Minutes

Nota: il campo *Ora di sistema* visualizza l'ora di sistema corrente.

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione **Network Time Protocol (NTP)** nel campo *System Clock Source (Origine orologio di sistema)* per sincronizzare automaticamente l'orologio con un server NTP.

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IPv4, l'indirizzo IPv6 o il nome host del server NTP nel campo *Indirizzo/nome IPv4/IPv6 del server NTP*. Un server predefinito è già elencato per impostazione predefinita.

Passaggio 4. Scegliere il proprio fuso orario dall'elenco a discesa *Fuso orario*.

Passaggio 5. (Facoltativo) Per regolare l'ora di sistema per l'ora legale, selezionare la casella di controllo **Regola ora per l'ora legale**.

Nota: Non tutti i fusi orari utilizzano l'ora legale. Se il fuso orario in uso non supporta l'ora legale o non si seleziona la casella di controllo *Regola ora per ora legale*, andare al passaggio 9.

Passaggio 6. Nel campo *Inizio ora legale* scegliere la settimana, il giorno, il mese e l'ora in cui ha inizio l'ora legale dai rispettivi elenchi a discesa.

Passaggio 7. Nel campo *Fine ora legale* scegliere la settimana, il giorno, il mese e l'ora di fine dell'ora legale dai rispettivi elenchi a discesa.

Passaggio 8. Dall'elenco a discesa *Offset ora legale* scegliere il numero di minuti per cui spostare l'orologio in avanti all'inizio e all'indietro al termine dell'ora legale.

Passaggio 9. Fare clic su **Save** per salvare la configurazione.

Manualmente

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Impostazioni ora**. Viene visualizzata la pagina *Impostazioni ora*:

Time Settings

System Time: Fri Dec 31 1999 12:34:52 PST

System Clock Source: Network Time Protocol (NTP)
 Manually

System Date: April 22 2013

System Time: 03 : 14

Time Zone: USA (Central)

Adjust Time for Daylight Savings:

Daylight Savings Start: Second Sunday in March at 02 : 00

Daylight Savings End: First Sunday in November at 02 : 00

Daylight Savings Offset: 60 Minutes

Save

Nota: Nel campo *Ora di sistema* viene visualizzata l'ora di sistema corrente.

Passaggio 2. Per impostare manualmente l'ora di sistema, fare clic sul pulsante di opzione **Manuale** nel campo *Origine orologio di sistema*.

Passaggio 3. Dagli elenchi a discesa *Data sistema*, scegliere il mese, il giorno e l'anno.

Passaggio 4. Dagli elenchi a discesa *Ora di sistema* scegliere le ore e i minuti nel formato 24 ore.

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa *Fuso orario*, scegliere il fuso orario in cui opera il punto di accesso.

Passaggio 6. (Facoltativo) Per regolare l'ora di sistema per l'ora legale, selezionare la casella di controllo **Regola ora per l'ora legale**.

Timesaver: Non tutti i fusi orari utilizzano l'ora legale. Se il fuso orario in uso non supporta l'ora legale o non si seleziona la casella di controllo Modifica ora legale, andare al passaggio 10.

Passaggio 7. Nel campo *Inizio ora legale* scegliere la settimana, il giorno, il mese e l'ora in cui ha inizio l'ora legale dai rispettivi elenchi a discesa.

Passaggio 8. Nel campo *Fine ora legale* scegliere la settimana, il giorno, il mese e l'ora di fine dell'ora legale dai rispettivi elenchi a discesa.

Passaggio 9. Dall'elenco a discesa *Offset ora legale* scegliere il numero di minuti per cui spostare l'orologio in avanti all'inizio e all'indietro al termine dell'ora legale.

Passaggio 10. Fare clic su **Save** per salvare la configurazione.