

Cisco IP SoftPhone ユーザの追加

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[開始 Cisco CallManager Administration](#)

[新規 ユーザの追加方法](#)

[関連情報](#)

概要

Cisco CallManager 管理ページに、Cisco IP SoftPhone ユーザを追加するには、このドキュメントを参照してください。ユーザの SoftPhone クライアントがログインするとき、Cisco IP SoftPhone に設定されているユーザ名とパスワードは、この手順でサーバに設定される情報と正確に一致する必要があります。

このドキュメントは、ドキュメント セットの一部です。それは前の手順を既に通過し、Cisco CallManager システムの管理者としてログオンされていることを仮定します。その他のドキュメントの情報に関しては、これのためのインデックスを設定しました [Cisco IP SoftPhone のインストールおよび設定](#) を参照して下さい。

この資料にログインに Cisco IP SoftPhone を実行しているクライアントのための Cisco CallManager サーバにユーザアカウントを追加する方法を説明されています。IP SoftPhone を設定する方法の外観に関しては [Cisco IP SoftPhone のインストールおよび設定](#) を参照して下さい。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについて理解する必要があります。

- Cisco CallManager の管理
- Windows 2000 Terminal Services

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco CallManager バージョン 3.0(リビジョン .6 以降)

- Cisco CallManager 3.1 は IP SoftPhone バージョン 1.2 または それ 以降を必要とします
- CallManager 4.01 に関しては、参照して下さい [Cisco IP SoftPhone リリースに関するリリース ノートを 1.3\(4\)](#)
- Microsoft Windows 95、Windows 98、Windows NT 4.0 (サービスパック 4 またはそれ以降)、または Windows 2000

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

開始 Cisco CallManager Administration

管理画面をアップするために得るために *servername* が Cisco CallManager システムの名前または IP アドレスである URL `http:// servername /ccmadmin` を入力して下さい。



新規 ユーザの追加方法

新規 ユーザを追加するためにこれらのステップを実行して下さい:

1. 『User』 をクリックし、『Add a New User』 を選択して下さい。Add a New User 画面は現われます。
2. 要求された情報のすべての User フィールドを完了して下さい。必要フィールドはアスタリスク (*) によって示されます。これは画面がフィールドの一杯にをどのようにの守る必要があるか例です

:

User Configuration

[Add a New User](#)
[Basic Search](#)

Application Profiles of

<No Application Profiles>

Application Profiles can be accessed after the new User is inserted in the directory.

User : New User

Status: Ready

Insert

First Name	<input type="text" value="Wayne"/>
Last Name*	<input type="text" value="Bruce"/>
User ID*	<input type="text" value="12345"/>
User Password*	<input type="password" value="AAAAA"/>
Confirm Password*	<input type="password" value="AAAAA"/>
PIN *	<input type="password" value="AAAAA"/>
Confirm PIN *	<input type="password" value="AAAAA"/>
Telephone Number	<input type="text"/>
Manager User ID	<input type="text"/>
Department	<input type="text"/>
User Locale	<input type="text" value=" < None >"/>
Enable CTI Application Use	<input checked="" type="checkbox"/>
Call Park Retrieval Allowed	<input type="checkbox"/>
Enable Calling Party Number Modification	<input type="checkbox"/>

* indicates required item.

View page in

Page displayed at Wed Feb 25 14:58:45 EST 2004
Copyright © 1999 - 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved

- 注: バーチャル会議とのコラボレーションに関連する PC フィールドが必要となります。
3. フィールドの一杯にのちで、『Insert』をクリックして下さい。それはユーザコンフィギュレーション プロセス 画面を表示します。

User Configuration

[Add a New User](#)
[Basic Search](#)

Application Profiles of Bruce

- of [Device Association](#)
- of [Cisco IPMA](#)
- of [Extension Mobility](#)
- of [SoftPhone](#)
- of [Cisco IPMA](#)
- of [Extension Mobility](#)
- of [SoftPhone](#)
- of [Cisco IPMA](#)
- of [Extension Mobility](#)
- of [SoftPhone](#)
- of [Cisco IPMA](#)
- of [Extension Mobility](#)
- of [SoftPhone](#)
- of [Cisco IPMA](#)
- of [Extension Mobility](#)
- of [SoftPhone](#)
- of [Cisco IPMA](#)
- of [Extension Mobility](#)
- of [SoftPhone](#)

User : Bruce Wayne

Status: Insert Completed.

First Name

Last Name*

User ID bwayne

User Password*

PIN *

Telephone Number

Manager User ID

Department

User Locale

Enable CTI Application Use

Call Park Retrieval Allowed

Enable Calling Party Number Modification

Associated PC Not Defined

Primary Extension Not Defined

Controlled Devices none

Enable Authentication Proxy Rights False

Controlled Device Profiles none

* indicates required item.

View page in

Page displayed at Wed Feb 25 14:37:52 EST 2004

ユーザは今、まだ先にデバイスによって作成される- SoftPhonePort と関連付けられる必要追加されます。そのプロセスは次のセクションで処理されます。

これでタスクが完了しました。 [インストールし、設定 Cisco IP SoftPhone](#) に戻って下さい。

関連情報

- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)